

ىلع ةكبشلا تايئاصحإو ماظنلا صخلم ةلاح WAP561 و WAP551 لوصو طاقن

فدهلا

جماربلل ةيساسأل تامولعملا WAP561 و WAP551 يف ماظنلا صخلم ةحفص ضرعت
يتلا تامدخلا لوح ةيساسأل تامولعملا ضرع يف اضيأ ةحفصلا هذه دعاست .ةزهجالاو
WAP561 و WAP551 ىلع ةمدخلا همدختست يذلا لوكوتوربللا لوصولا ةطقن اهلعشت

طاقن ىلع ةكبشلا تايئاصحإ ةلاحو ماظنلا صخلم ةلاح ضرع يف ةلاقملا هذه دعاست
WAP561 و Cisco WAP551 لوصو

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP551
- WAP561

جماربل رادصا

·رادصا 1.0.4.2

ماظنلا صخلم ةلاح

ةلاحلا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا
ماظنلا صخلم ةحفصحتف متي .ماظنلا صخلم > تايئاصحالاو

System Summary

Refresh

PID VID:	WAP561-A-K9 V01
Serial Number:	DNI1649B006
Base MAC Address:	XXXXXXXXXX
Firmware Version (Active Image):	C.9.25.1
Firmware MD5 Checksum (Active Image):	2b808ff3b0154ff1ad832958eaf277ab
Firmware Version (Non-active):	C.9.25.1
Firmware MD5 Checksum (Non-active):	ERROR!
Host Name:	wapf0b580
System Uptime:	0 days, 0 hours, 2 minutes
System Time:	Fri Dec 31 1999 12:02:10 PST

مماظنلا صخلم ةقطنم نمض ةيلالاتلا تامولعملل ضرع متي:

· لوصولل ةطقنل (VID) رادصلل فرعمو (PID) جتنملا فرعم ضرعي — PID VID

· لوصولل ةطقنل ليلسلسلتلا مقرلا ضرعي — ليلسلسلتلا مقرلا

· لوصولل ةطقنل MAC ناووع ضرعي — ياساسألل MAC ناووع

· تباثلل جمانربلل رادصلل ضرعي — (ةطشنلا ةروصلل) تباثلل جمانربلل رادصلل
لوصولل ةطقنل ليلع ايلاح مدختسملل

طشن اذه نم دحاو. تباثلل جمانربلل نيتروصب WAP561 و WAP551 ظفتحي: **ةطحال**
اهللمحت متي يخالل ةروصلل ناف، ديهمتل اناطشن دحاو لشف اذا. ةرم لك يف
ةطشن حبصتو.

· عومجملل ضرعي — (ةطشنلا ةروصلل) MD5 تباثلل جمانربلل يرابتخالل عومجملل
عومجملل ايلاح مدختسملل تباثلل جمانربلل (MD5) 5 ةلاسرلا صخلمل يرابتخالل
جمانربلل ةيقرت اءاتنا دعب اهؤاشنل متي يتل ةئزجتلا ةميق وه اذه يرابتخالل
اهرفوي يتل يرابتخالل عومجملل ةئزجت ةميق نم ققحتلل اذه عاشنل متي. تباثلل
اذهف، ةئزجتلا ميق تقباطت اذا. هنم ةتباثلل جمانربلل ليذنت مت يذلل بيولل عوم
ةمالس نم ققحتلل ليلع كلذ دعاسي امك. حاجنب تباثلل جمانربلل ليذنت مت هنل ينع
ةتباثلل جمانربلل.

· خسنلا ةروصلل تباثلل جمانربلل رادصلل مقر — (طشن ريغ) تباثلل جمانربلل رادصلل
اهظفح مت يتل يطايتخالل

· ةروصلل يرابتخالل عومجملل — (طشن ريغ) MD5 تباثلل جمانربلل يرابتخالل عومجملل
ةروصلل كانه نكي مل اذا! اطلل لقلل اذه رهظي س. WAP وه ةظوفحملل يطايتخالل خسنل
WAP ليلع ةظوفحملل يطايتخالل خسن

· زاهلل نيعملا فيضملا مسا ضرعي — فيضملا مسا

لوصولنا ةطقن تناك قئاق دلواو تا عاسلاو ما يالاب تقولا ضرعي — ماظنلا لمع تقو:
ليغشت ةداع رخأ ذنم رمتسم لكشب لمعت

يلاحلا ماظنلا تقو ضرعي — ماظنلا تقو:

ةكبشلا تايئاصحلا ةلاح

تايئاصحلا حضوي يذلا TCP/UDP ةمدخ لودج ضرعي ف ماظنلا صخلم ةحفص دعاست
ةكبشلا:

System Summary

Refresh

PID VID: WAP561-A-K9 V01

Serial Number: DNI1649B006

Base MAC Address: ██████████

Firmware Version (Active Image): C.9.25.1

Firmware MD5 Checksum (Active Image): 2b808ff3b0154ff1ad832958eaf277ab

Firmware Version (Non-active): C.9.25.1

Firmware MD5 Checksum (Non-active): ERROR!

Host Name: wapf0b580

System Uptime: 0 days, 1 hours, 44 minutes

System Time: Fri Dec 31 1999 13:43:56 PST

TCP/UDP Service Table						
Service	Protocol	Local IP Address	Local Port	Remote IP Address	Remote Port	Connection State
For Internal Use	TCP	127.0.0.1	8001	All	0	Listening
For Internal Use	TCP	127.0.0.1	8002	All	0	Listening
For Internal Use	TCP	192.168.1.252	1990	All	0	Listening

تامدخلاو تالوكوتوربلا لوح ةيساسألا تامولعملل ضعب TCP/UDP ةمدخ لودج ضرعي
ةيئاصحلا لوقحلا لىل لودجلا يوتحي. WAP لىل لمعت يئاصحلا:

اهب ةصاخلا تامولعملل ضرعي متي يئاصحلا ةمدخلا مسا — ةمدخلا:

ةمدخلا ممدختست يذلا لىل ةقبط لوكوتورب — لوكوتوربلا:

لكلا WAP اذ ةمدخلا هب لصتت يذلا ديئاصحلا زاهجلا IP ناوع — ديئاصحلا IP ناوع:
ةمدخلا هذه ممدختست يئاصحلا ناوكمي زاهجلا لىل IP ناوع يئاصحلا ناو حضوي.

ةمدخلا WAP ذفنم مقر نيئاصحت متي — ديئاصحلا ذفنملا:

لدى ممدختست ال ديئاصحلا ناوكمي اذ، ديئاصحلا فيضملا IP ناوع ضرعي — ديئاصحلا IP ناوع:
ناوكمي ةكبشلا لكلا في ةديئاصحلا ةفيضملا تايئاصحلا يئاصحلا ناوكمي لىل، لكلا، ةميئاصحلا
ةمدخلا ممدختست.

ةمدخلا هذبل لىل صئاصحلا في ديئاصحلا زاهج يئاصحلا ذفنم مقر — ديئاصحلا ذفنملا:

ةطشن ةلاحك طقف ةلاحلا هذه ضرعت UDP ل ةمدخلل ةيلاحلا ةلاحلا — لاصتالا ةلاح:
ةيلاتلا ةلاحلا يدحإ ىلع TCP لوكوتورب يوتحي دق .تئشنأ دق ةلودلا نإ لاق ي مث

- لاصتالا بلط فاشتك راطتنا ي ف - عامتسالا -

- لاصتالا عاشنإ مت -

- مدقتلا ديقي مزحلا لدابت تايلمعو لاصتالا سبأ مت - طشن -

- لاصتالا قالغإلا لسلسلست ادب دعب ةلهملا ةرتف اءاتنا راطتنا — تقولا راطتنا -

- ثيدحت قوف رونا ،ةيلاحلا ةلاحلا ىلإ ثيدحتلل (يرايخإ) . 2 ةوطخلا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا