

# لوصول طاقن ىلع ةدحاو ةطقن دادع| ةانق ةراد| WAP551 و WAP561

## فدهل

ةددعتم ةزهجأ ربع ةيكلس اللة ةمدخلال في مكحتلل ةدرفملا ةطقنلا دادع| مدختسي  
ماظن عاشن| درجمبو، ةيكلس اللة ةزهجال نم ةعومجم عاشن| لوصولل لوصولل  
ةعومجملا ماضنلا ىل ماضنلا ىل ةانق اللة ةانق اللة لوصولل لوصولل نكمي، ةعومجملا  
ماظن في WAP ةزهجال ةانقلل ةطخمل او ةيلحال تانقييعة لة *ةانقلا ةراد|* ةحفص ضرعت  
ايئقلت وي دارل تاونق نييعة بب هب ةانقلا ةراد| نيكم ت مت يذلا زاهجال موق ي. ةعومجملا  
قاطنلا ةدايزو لخادتل ليلقت ىلع دعاستو. ةعومجملا ماضن في ىل اللة WAP ةزهجال ىل  
ضيرعل يدرتل.

لوصول طاقن ىلع ةعومجم ماضن في ةزهجال تاونق صي صيخت ةيفيكل لاقملا اذه حضوي  
WAP551 و WAP561.

لوصول طاقن ىلع ةدحاو ةطقن دادع| نيوك ت ىل عجرا ةدحاو ةطقن دادع| نيكم ت: *ةطحالم*  
WAP551 و WAP561.

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- WAP551
- WAP561

## جماربل رادص|

•1.0.4.2

## تاونقلا ةراد|

ةطقن دادع| رتخاو بيولا نيوك ت لة دعاسملا ةادال ىل لوصولل ليحستب مق 1. ةوطخل  
ةانقلا ةراد| ةحفص رهطت. ةانقلا ةراد| > ةدحاو

Channel Management

Refresh

Channels

Stop

Automatically re-assigning channels

Current Channel Assignments

Location	IP Address	Wireless Radio	Band	Channel	Status	Locked
Outdoors	192.168.1.251	68:86:A7:FE:89:A0	B/G		11 up	<input type="checkbox"/>
Outdoors	192.168.1.245	68:86:A7:FE:88:E0	B/G		6 up	<input type="checkbox"/>

Save

Proposed Channel Assignments

No new channels proposed in the last iteration. Proposed channel assignments ( 6 minutes and 10 seconds ago )


Location	IP Address	Wireless Radio	Proposed Channel
Outdoors	192.168.1.251	68:86:A7:FE:89:A0	11
Outdoors	192.168.1.245	68:86:A7:FE:88:E0	6


Advanced

Change channels if interference is reduced by at least

Determine if there is better set of channel settings every

Apply

Clustered 

2 Access Points 

ةانقلا ةرادا مدختست .ايئاقلت ةانقلا نييعت ءدبل ءدب لىل ع رقنا 2. ةوطخلل WAP ةزهجا نيبل لخداتلل ليلققتل WAP ةزهجال تاونقلا نييعت ةءاعل ةيئاقلتلل

فاقيل رقنا ،ايئاقلت ةانقلا نييعت فاقيل (يرايئاخ). 3. ةوطخلل

Location	IP Address	Wireless Radio	Band	Channel	Status	Locked
Outdoors	192.168.1.251	68:86:A7:FE:89:A0	B/G		11 up	<input type="checkbox"/>
Outdoors	192.168.1.245	68:86:A7:FE:88:E0	B/G		6 up	<input type="checkbox"/>

Save

ةليلاتل تامولعملل للاحل تاونقلا تانييعت لودج ضرعي

· زاهجال ع قوم - ع قوملا

· لوصول ةطقنل IP ناوع — IP ناوع

· وي دارلل MAC ناوع — يكلسال وي دار

· هيلع لوصول ةطقن ثب متي يذلا قاطنلا — يدرتلا قاطنلا

· لوصول ةطقنل للاحل ةانقلا — ةانقلا

· لوصول ةطقن ةلاح - ةلاحلا

ةنمؤم ةانقلا تناك اذا .ةليلال ةانقلا ي ف لوصول ةطقن ءاقب ضر ف متي — نمؤم ةانقلا تانييعت لودج و للاحل ةانقلا مامه لودج ةانقلا سفن ضرعت انه اف ةحرتقملا

ظفح رقنا ،ةنمؤم ةانقلا ءاقبال (يرايئاخ). 4. ةوطخلل

Proposed Channel Assignments			
No new channels proposed in the last iteration. Proposed channel assignments ( 6 minutes and 10 seconds ago )			
Location	IP Address	Wireless Radio	Proposed Channel
Outdoors	192.168.1.251	68:86:A7:FE:89:A0	11
Outdoors	192.168.1.245	68:86:A7:FE:88:E0	6

ة: لالتل تامولعمل حرثقمل اتاونقلا تانييعة لودج ضرعي

· زاهل ع قوم - ع قوم ل.

· لوصول طاقنل IP ناوع — IP ناوع.

· وي دارلل MAC ناوع — وي كلسال وي دار.

· اه ل WAP زاهج نييعة داعيسي يتل انقلا - حرثقمل انقلا.

**Advanced**

Change channels if interference is reduced by at least

Determine if there is better set of channel settings every

ددجي اذه . بوعرمل رايل رتخأ ، مدقتمل عحاسمل لولألا ةلدسنملا ةمئاقلا نم 5. ةوطخل انقلا نييعة ةداع اهي فثدحت يتل ةيئوملا ةبسنل

ددجي . بوعرمل رايل رتخأ ، مدقتمل عحاسمل ةينثال ةلدسنملا ةمئاقلا نم 6. ةوطخل اثدحتل ني ب ينمزل ل صافلا اذه

قبطي ةقطق 7. ةوطخل

قوف رونا ، ةلحلا انقلا تامولعمل ب زاهج لثي دحت ل ع ظافحلل (يراي تخأ). 8. ةوطخل اثدحت

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل