

Catalyst تالوحم ىلع ةم و عدم ريغ ةق اطر رداصم 9200 و 9200L

تايوت حمرلا

[ةمدقملا](#)

[ةلكشملا](#)

[لحلل](#)

[عجارملا](#)

ةمدقملا

ىل جدامنلا هذه في نصت نكمي و. حاتفم 9200 و 9200L ةزافح ةدام cisco نم فلتخم جذومن كانه
ةيسيئر تائف ثالث:

نم ددع ي ا ىلع يوتحت يتلا (PoE) تنرثي ا ةكبش ربع ةق اطرلاب ديوزتلا جدامن معدت (أ)
جدامنلا هذه فيرعت نكمي. ني تحتفلا نم ي ا ي ف طقف تاو 125 ةوقب ةق اطرلاب رداصم ذفانملا
اهب صاخلا زارطلا مسا ي ف "T" ب.

تادحو اذف نم 24 اهددع غلب ي يتلا (PoE) تنرثي ا ةكبش ربع ةق اطرلاب ديوزتلا جدامن معدت (ب)
"24P" ب زرطلا هذه فيرعت نكمي. ني تحتفلا نم ي ا ي ف طقف تاو 600 ةوقب ةق اطرلاب ديوزت
اهب صاخلا زارطلا مسا ي ف.

تادحو اذف نم 48 ىلع يوتحت يتلا (PoE) تنرثي ا ةكبش ربع ةق اطرلاب ديوزتلا جدامن معدت (ج)
هذه فيرعت نكمي. ني تحتفلا نم ي ا ي ف طقف (تاووليك 1) تاو 1000 ةوقب ةق اطرلاب ديوزت
اهب صاخلا زارطلا مسا ي ف "48P" ب جدامنلا.

كالهتسا ةم يقب ةق اطرلاب رداصم Catalyst 9200L و Catalyst 9200 لوجم لك معدي ، رخآ ىنع م ب
طبضلاب ةدحاو ةق اطرلاب.

ةلكشملا

ةق اطرلاب دادم ا ةدحو 9200L و Catalyst 9200 تالوحم نم هالع ا ةروكذملا ثالثلا تائفلا نم لك معدت
كانه ، تلخدا دصق ريغ نم نوكي ةق اطرلاب رداصم دناسي ال ن ا . ةديرف ةق اطرلاب كالهتسا ةم يقب
ىل لثامم syslog

```
%PLATFORM_FEP-1-FRU_PS_INCOMPATIBLE: Switch 1: power supply A is incompatible and will be turned  
off
```

لحلل

هذهل ةصصخملا ةق اطرلاب رداصم ةق اطرلاب و طلخب دصق ريغ نم مدختسملا موق ي ن ا نكمملا نم
حمست ال 9200L و Catalyst 9200 تالوحم ن ا م ب . C9200/C9200L تالوحملا نم ثالثلا تائفلا
ني تحتفلا نم ي ا ي ف ةدحاو ةعاس نم رثك ا ل ةق اطرلاب رداصملا لدا بت ملام اذختسا ل ا ب
(س دكملا ي ف ن ا ك ا ذ ا) لوجملا مقرر syslog اذه حضوي . هالع ا syslog حرط متي سف ، اهب ني تصاخلا
هتلازاب مق . ةق فاوتملا ريغ ةق اطرلاب دادم ا ةدحو لاخدا مت شي ح (A و B) ةق اطرلاب دادم ا ةدحو ةحتفو
ةم و عدم ةق اطرلاب ديوزت ةدحوب هلا دبتسا و .

Catalyst 9200 و Catalyst 9200L تالو حمل ة قاطال ا دام ا ة دحو ق فاوت ة فوف صم وه انه ع یرس ل ا ع یرم ل ا 9200L.

C9200 Series Switches تالو حمل ا

C9200-24T و C9200-48T

دیوزتل ا ة دحو زارط
ة م و ع دم ل ا ة قاطال ا ب

و ا PWR-C6-125WAC
PWR-C5-125WAC

تا ق یرل ع تل ا

یرل C6 و C5 ن یرتئ ف ل ا نم ناعون ل ا ن اذه
اه ط ل خ ن ك م یر . یر ف یر ط و ق ر ف یر ا ا م هل
B و A ن یرتحت ف ل ا یر ف اه ت ق ب ا ط م و

C9200-24P و C9200-24PB و C9200-24PXG

و ا PWR-C6-600WAC
PWR-C5-600WAC

یرل C6 و C5 ن یرتئ ف ل ا نم ناعون ل ا ن اذه
اه ط ل خ ن ك م یر . یر ف یر ط و ق ر ف یر ا ا م هل
B و A ن یرتحت ف ل ا یر ف اه ت ق ب ا ط م و

C9200-48P و C9200-48PB و C9200-48PXG

و ا PWR-C6-1KWAC
PWR-C5-1KWAC

یرل C6 و C5 ن یرتئ ف ل ا نم ناعون ل ا ن اذه
اه ط ل خ ن ك م یر . یر ف یر ط و ق ر ف یر ا ا م هل
B و A ن یرتحت ف ل ا یر ف اه ت ق ب ا ط م و

C9200L تالو حمل ا ة ل س ل س

C9200L-24T-4G و C9200L-48T-4G و
C9200L-24T-4X و C9200L-48T-4X

PWR-C5-125WAC

اذه C9200L یر ف م و ع دم یر غ C6 یر غ ت م ل ا
د خ ت س ا ن ك م یر یر ذ ل ا د یر ح و ل ا ة قاطال ا ر د ص م
(ب) و (أ) ن یرتحت ف ل ا یر ف

C9200L-24P-4G و C9200L-24P-4X و
C9200L-24PXG-4X و C9200L-24PXG-2Y

PWR-C5-600WAC

اذه C9200L یر ف م و ع دم یر غ C6 یر غ ت م ل ا
د خ ت س ا ن ك م یر یر ذ ل ا د یر ح و ل ا ة قاطال ا ر د ص م
(ب) و (أ) ن یرتحت ف ل ا یر ف

C9200L-48P-4G و C9200L-48P-4X و
C9200L-48PXG-4X و C9200L-48PXG-2Y

PWR-C5-1KWAC

اذه C9200L یر ف م و ع دم یر غ C6 یر غ ت م ل ا
د خ ت س ا ن ك م یر یر ذ ل ا د یر ح و ل ا ة قاطال ا ر د ص م
(ب) و (أ) ن یرتحت ف ل ا یر ف

ع یرم ل ا

[Catalyst 9200 تالو حمل ا ة ق ر و](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد ى وتحم مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتحم مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوءو تاملرتل هذه ةقء نء اهءل ءوئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءنل دن تسمل