

ل يطايت حال خسن لة يلمع عا طخأ فاشك تسأ أطخ ل لئاس رب اه حال صإو CER

تايوت حمل

[ةمدقم ل](#)

[ةيساس أال تابل طتم ل](#)

[تابل طتم ل](#)

[ةمدخت سمل تانوك ل](#)

[ةيساس أ تامول عم](#)

[اه حال صإو عا طخأ ل فاشك تسأ](#)

[تال ج س لة عوم جم](#)

[لج س لة ليلحت](#)

[يحي حص ت لة اعجال](#)

[1 ويرانيس ل](#)

[2 ويرانيس ل](#)

[ةلص تا ذ تامول عم](#)

ةمدقم ل

Cisco نم (CER) ئراوطلال ي فة باجت سالا ةدحو عا طخأ فاشك تسأ ةي فيك دن تسمل اذه فص ي اهتلاح نمض اهضرعو أطخ ل لئاس رل يطايت حإ خسن اعرج ي ف تلش ف يتل اه حال صإو.

ةيساس أال تابل طتم ل

تابل طتم ل

ةيلال عيضاوم لابة ةفرعم كيدل نوك ت ناب Cisco ي صوت:

- Cisco نم ئراوطلال ي فة باجت سالا ةدحو
- ني مأتال تاداهشل يساس أال مهف ل

ةمدخت سمل تانوك ل

ةيلال جماربل تارادصل ل دن تسمل اذه ي فة دراوول تامول عم ل دن تست:


- Cisco Emergency Responder 11.5.4.6000-5

ةصاخ ةي لمعم ةئي ب ي فة دوجوم لة زهجال نم دن تسمل اذه ي فة دراوول تامول عم ل اعاشن ا م ت ت ناك اذ ا. (يضا رتفا) حوسمم نيوك ت ب دن تسمل اذه ي فة مدخت سمل ا زهجال عي مج ت ادب رمأ يال لمحت حمل ري ثات لل كمهف نم دكأت ف، لي غشت ل دي ق ك تك ب ش.

ةيساسأ تامولعم

يطايتح|خسنءارچ|يف ةومجملمماظنعضويف هرشنمت يذلا CER لشفي نأ نكمي
الطعم يلحلمل وأ يسئرلا ليكولل نوئي دق. "مداخلاب لاصتال رذعت" أطلخال ةلاسرل

للاثللم لي بس ىلع



ل يطايتحاللا خسنللا أطلخال ةلاسر

ثدخالل تارادصلال او 11.x يه ةرثأتمللا تارادصلال


اهحالصلإو ءاطخالل فاشكتسا

تالچسلال ةومجم

ةلواچمل تامولعملل نم نكمم ردق ربكأ عيچمت ةلواچمل تالچسلال عمچب مق، كلذ شودح دنع
ةلكشملا لجل ةحچصلال ءارچلال ةطلخ ديدحتو ةلكشملا ردصم ديدحت

تاوطخال لامكإل يلي صفتللا حچصتلاو عبثتلا طيشنت ءارچلا، تالچسلال عيچمت لبق
ةليلال:

1. CER ةرادإ بيو ةحفص ىلإ لوخدلا ليچست.
2. نكمي و يضارتفا لكشب CER رشان ديدحت متي. مداخل تاداعإ > ماظنللا ىلإ لقتنا CER كرتشم تالچسلال اضيا ءجاح كانه تناك اذإ هرپيغت.
3. "عبثتلا مزح ةمئاق" و "حچصتلا مزح ةمئاق" نيمسقلل لكلا ديدحت قوف رقنا.
4. تاداعلال ثيدحت ىلع رقنا.




CER مع دت يتال بق عتالو ءاطخأل حي حصت تاي لع

ةلأسمال راركت يجرى، ءل حرملا هذه في

ةلباقلا DRS تالجس عي مجتل ءعباتملاب مق، الathamم اخسن ءلكشملا خسن درجم يتال Cisco نم ER ءمدخب ءصاخال بيولا ءحفص نم لathamملا خسنلا ءلواحم يل ع قبي بطلل ءةللاتل تاوطخال لمكت

1. Cisco ER. ءنايص ءيناكلم ددح لقننلا نم
2. DRS > ياسأسالا ماظنلا تالجس > ماظنلا تالجس يل لقننلا



DRS تالجس عجمي يذلا CER

لجسلا لي لحت


يرنو هريظنل لاصتالا ءاشنل مداخال ءلواحم ناكم ءفرعم في أدبنس، تالجسلا لي لحت دن ع لشفل ببسب انيلا ريشت يتال تالجسلا في أطخال ءلاسر

CER DRF MA: رشان جم انرب تالجس نم

2023-06-21 07:58:58.148 [Thread-16] ءاطخأل حي حصت - drfNetServerClient: drfQueryTrustStore: IPsec TrustStore : 1 في تالخال ددع

2023-06-21 07:58:58.148 [Thread-16] ءاطخأل حي حصت - drfNetServerClient: drfQueryTrustStore - ءعاس 20 لكل TrustStore Query

3. راسم اللى لى عة قة إداهشك بولطم ال CER كرتشم ي ف "IPsec.pem" ف لم ال لى محتب مق مة قة إداهش ال لى محت > إداهش ال إداد > نام ال > Cisco > نم دحوم ال لى غشت ال ماظن إداد IPsec.




IPsec.trust إداهش لى محت

4. CER. دق عي مج ي ف DRF Master وة لى حم ال تام دحل ال لى غشت إداع اب مق مة قة إداهش ال لى محت

2 ويران ي ال

ة: لى ال تاوطل ال ي ف رم ت سا . هؤاشن إداع مزل ي و IPsec ال لى محت ته نا

1. م داخ ل كل ، إداهش ال إداد > نام ال > Cisco > نم دحوم ال لى غشت ال ماظن إداد ال لى لقتنا ف كرتشم لك مة ، رشان ال نم ادب . ة ومج م ال ي ف م داخ ال ي ف إداهش ال لك راهطل شح بقنا ، CER رشان نم ة ادب .
2. م داخ ال ي ف إداهش ال لك راهطل شح بقنا ، CER رشان نم ة ادب .
3. "IPsec.pem" إداهش ال لى بقنا .
4. ءاشن ال إداع قوف بقن ال مة إداهش ال تامول عم راهطل ال لك لى دؤي .



CER IPSec.pem | ءاشن | ءءاع |

5. 1-4 تاوطلال راركت ىچري، حاجنلا ءلاسر ءيؤرو CER رشان ي ءءاهشلا ءاشن | ءءاع | ءرءم ب . CER كرتشم ءق ي
6. تامءءال هءه لىغشت ءءاع | ب مق ، ءقءال ءيمء ي ءءاهشلا ءاشن | ءءاع | ءرءم ب :
 - طقف CER رشان ي Cisco DRF Master :
 - Cisco DRF Master > مءءءال زكرم تامءء > تاوءأ > CER ءنايص ءيلباق ىل | لقتنا

Control Center

Control Center Services

Start

Stop

Restart

Refresh

	Service Name
<input type="radio"/>	A Cisco DB Replicator
<input type="radio"/>	CER Provider
<input type="radio"/>	Cisco Audit Log Agent
<input type="radio"/>	Cisco CDP
<input type="radio"/>	Cisco CDP Agent
<input type="radio"/>	Cisco Certificate Expiry Monitor
<input type="radio"/>	Cisco DRF Local
<input checked="" type="radio"/>	Cisco DRF Master

Cisco نم CER ل سيئرل DRF ليغشت ةداع

- Cisco DRF جمانرب ليغشت ةداع اب مق ، Cisco DRF Master ةمدخلا طيشنت درجم ب ال. CER رشان يف Cisco DRF Local

Control Center

-Control Center Services

Start

Stop

Restart

Refresh

	Service Name
<input type="radio"/>	A Cisco DB Replicator
<input type="radio"/>	CER Provider
<input type="radio"/>	Cisco Audit Log Agent
<input type="radio"/>	Cisco CDP
<input type="radio"/>	Cisco CDP Agent
<input type="radio"/>	Cisco Certificate Expiry Monitor
<input checked="" type="radio"/>	Cisco DRF Local
<input type="radio"/>	Cisco DRF Master

يحمل حمل CER Cisco DRF ليغشت ةداع|

- ةداع اب مق ، CER رشان ةدق ع ي ف Cisco DRF ل ةيحمل ةمدخل اطي شنت درجب
 - CER كرتشم دق ع ي ف ةمدخل ا هذه ليغشت
7. ماطن لل يودي يطايتح| خسن ءارج اب مق ، دق ع ال ع ي م ج ل ع تامدخل ا ليغشت ةداع| دع ب .
- خسن ال > يطايتحال ا خسن ال > ثراوك ال دع ب تان ا ب ال دادرتس| ماطن ال ل لقتنا
 - يودي ال يطايتحال ا
 - يطايتحال ا خسن ال زا ه م سا دح
 - يطايتحال ا خسن ال تازيم دح
 - يطايتحال ا خسن ال ءدبل رقنا

ةلص تا ذ تامول عم

[CER ل تال ج س ل ا عم ج ةي ف ي ك](#)

[CUCM ةداهش ءاشن ا ةداع|](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد ى وت مء مء دقتل لة رشبلا و
امك ة قى قد نوك ت نل لة آل ة مةرت ل ضف أن ة ظحال م ى ءى . ة صاأل مة تغلب
Cisco ي لخت . فرت م مةرت م امة دقى ي تل لة ة فارتحال ة مةرتل ل عم لال و
ى لء أمءاد عوچرلاب ى صوء و تامةرتل هذه ق قد ن ع اءت ل وئس م Cisco
Systems (رفو تم طبارل) ل ل صأل ل ى ل ل ءن ل دن تسمل