

Tandberg Codian واهري عام و ISDN اتصالات ISDN GW

المحتويات

[المقدمة](#)

[اتصالات ISDN ومعاييرها و Tandberg Codian ISDN GW](#)

[معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

تتصل هذه المقالة بمنتجات Cisco TelePresence ISDN GW MSE و Cisco TelePresence ISDN GW 3241 .8321.

Q. اتصالات ISDN ومعاييرها و Tandberg Codian ISDN GW

ألف - تتضمن هذه المادة المعلومات التالية:

- [معايير ISDN المدعومة](#)
 - [توفير اتصال ISDN](#)
 - [أستكشاف أخطاء إستدعاء ISDN وإصلاحها](#)
- معايير ISDN المدعومة

الدوائر T1 PRI

دعم ISDN GW 3200 و Series Codian 8320:

• إن-2

دعم ISDN GW 3201 و Series Codian 8321:

• إن-2

• DMS-100 (إصدار البرنامج 1.5 والإصدارات الأحدث)

• ESS 4 (إصدار البرنامج 1.5 والإصدارات الأحدث)

E1

يتم دعم Euro ISDN فقط.

[< لأعلى](#)

توفير اتصال ISDN

يوصى بأن يكون لاتصال ISDN الخاص بك الخصائص التالية:

- PRI: يعتمد حجم نطاق DID الذي تحدده ل PRI الخاص بك فقط على عدد نقاط النهاية المختلفة أو الوجهات

المختلفة على شبكتك المحلية. على سبيل المثال، إذا كان لديك 100 نقطة نهاية على شبكتك، فستحصل على رقم DID واحد لكل واحدة، وستحتاج إلى إعداد قواعد خطة الطلب على بوابة ISDN لتعيين أرقام DID إلى نقاط النهاية

- الولايات المتحدة: NI-2؛ DMS-100 (ينطبق فقط على ISDN GW 3241 و MSE 8321)؛ 4ESS (ينطبق فقط على ISDN GW 3241 و MSE 8321). أوروبا: ETSI
- ترميز B8ZS
- إطار فائق موسع
- يوصى باستخدام وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU) في الولايات المتحدة (تم إختباره مع منتجات Adtran CSU)
- نستمد الساعة من موفر ISDN
- 64 ك خط ISDN أو 56 ك (مقيد - من إصدار البرنامج 5.1 نحن الآن ندعم 56 ك سرقة مقيدة/بت). لمزيد من المعلومات، راجع [هل تدعم بوابات ISDN البرجية ل TANDBERG \(المقيدة أو المسروقة بدوبا\) قنوات 56k؟](#)
- دعم البيانات والفيديو والصوت

[< لأعلى](#)

أستكشاف أخطاء إستدعاء ISDN وإصلاحها

إذا كنت تواجه مشكلة في إجراء المكالمات على ISDN GW الخاص بك:

1. انتقل إلى الحالة < ISDN.
2. تحقق من أن كل من الطبقة 1 والطبقة 2 تظهر من أجل PRI المرفق. إذا كانت هذه الحقول صحيحة ولكن المكالمات الصادرة تفشل في الوصول إلى وجهتها:

1. انتقل إلى الإعدادات < ISDN.
2. تعيين وحدات بت الوطنية (SA4SA8) إلى 01000.
3. أعد تمهيد ISDN GW.

[< لأعلى](#)

معلومات ذات صلة

- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخلا مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحا وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب ي صؤتو تامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) ي لصلأل يزي لچنإل دن تسمل