

نم (IP) تنرتنإل لوكوتورب فتاوه رورم ةملك 7900 ةلسلسلا

تايوتحمل

[ةمدقمل](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسمل تانوكمل](#)

[تأحالطصلا](#)

[عنصملا تاداعلا ىلا 792X زارط ىكلساللا تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه طبض ةداعلا
ةيضايرتفالا](#)

[فتاهلا ىلع ةراداللا عضو ءدب](#)

[عنصملا تاداعلا ىلا Cisco 7920 ىكلساللا تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه طبض ةداعلا
ةيضايرتفالا](#)

[عنصملا تاداعلا ىلا 7960 و 7940 زارط \(IP\) تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه طبض ةداعلا مق
ةيضايرتفالا](#)

[عنصملا تاداعلا ىلا 7961/5 و 7941/5 تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه طبض ةداعلا مق
ةيضايرتفالا](#)

[ةلص تاذا تامولعم](#)

ةمدقمل

و Cisco 792X و 794X تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه طبض ةداعلا ةي فيك دنتسمل اذه حضوي
ةيضايرتفالا عنصملا تاداعلا ىلا ىرخا ةرم IP 796X.

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

ةي فتاهلا IP تاكبشب ةفرعم كي دل نوكت نأب Cisco ىصوت.

ةمدختسمل تانوكمل

ةني عم ةي دام تانوكم وجمارب تارادصلا ىلع دنتسمل اذه رصتقي ال.

- اهتايجمربو 796X و 794X و 792X زارط Cisco نم (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه رصتقت ال
ددم رادصلا ىل ع.

ةصاخ ةي لمعم ةئي ب ي ف ةدوجوملا ةزهجال نم دنتسمل اذه ي ف ةدراولا تامولعمللا ءاشنإ مت
ت ناك اذا. (يضايرتفا) حوسمم نيوكتب دنتسمل اذه ي ف ةمدختسمللا ةزهجاللا عيمج تآب
رمأ يال لم تحملا ريثأتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا دي ق ك تكبش.

تأحالطصلا

تأحالطصلا لوح تامولعمل نم ديزم ىلع لوصحلل ةينقتلا Cisco تأحيملت تأحالطصلا عجار

792X زارط يكلسالال تنرتنإل لوكوتورب فتاه طبض ةداعإ ةيضارتفالال عنصملا تاداعإ يلإ

يضارتفالال لكش ب فتاهال تاداعإو ةكبشلال نيوكت مئوق ي ف ةرادإل تارايلخ ءافخإ م تي تنأ. فتاهال لئغشت يلع رثوت نأ نكمي تاريغت ءارجب نيمدخت سملال ماي ق مدع نامضل رايخلال تلمعتسا in order to فتاهال يلع بولسا ةرادإل أدبي نأ جاتحت

فتاهال يلع ةرادإل عضو ءدب

نم يكلسالال دجوملا تنرتنإل لوكوتورب فتاهال يلع ةرادإل تارايلخ حتفل تاوطخلال هذه لمكأ فتاهال ةمئاق ي ف ةيفخملال تارايلخال يلإ لوصولال نكمي يتح 7920 زارط Cisco

1. ةمئاقلا جم انرب ل.ع. طغضا.
2. (دنوابلا حتافم) طغضا م، (هينجال حتافم) ةفاحص. (ةمجنال حتافم) ةفاحص. (دنيا) ةفاحص. يرخأ ةرم.
3. وأ فتاهال لئغشت ب مق: **ةظحال م**. ةرادإل عضو حتفل حتافم. رضخألا يلع طغضا م لوالا يوت سملال ةي عرفال ةمئاقلا ي ف اهدوجو ءانثأ حتافملا هذه نم يأ يلع طغضلا و 0 نيب حتافم ي: تارايلخال ءافخإل رضخأ حتافم. رضخألا حتافملا تارايلخ يلع طغضا حتافم # حتافملا 9*

عنصملا تاداعإ يلإ Cisco 7920 يكلسالال تنرتنإل لوكوتورب فتاه طبض ةداعإ ةيضارتفالال

تاداعإ يلإ Cisco 7920 يكلسالال تنرتنإل لوكوتورب فتاه طبض ةداعإل تاوطخلال هذه لمكأ ةيضارتفالال عنصملا:

1. ةلاسر فتاهال ضرعي. ةيضارتفالال عنصملا تاداعإ > فتاهال تاداعإ > ةمئاقلا رتخأ.
2. تاداعإل ةفاك فذح م. OK حتافملا يلع طغضا.
3. ك WLAN ل دادعإ ةي لمع ةكبشلال تدعأ in order to config ةكبش > ةمئاق تترتخأ.

و 7940 زارط (IP) تنرتنإل لوكوتورب فتاهو طبض ةداعإ مق ةيضارتفالال عنصملا تاداعإ يلإ 7960

تاوطخلال لمكأ، رورملا ةمك نبيعت ةلاح ي ف عنصملا ي ف فتاه طبض ةداعإ ذيفنتل ةيلال:

1. ةرود فتاهال أدبي. يرخأ ةرم لبكلا لئصوتب مق م، فتاهال نع ةقاطلا لبك لصفب مق. ةقاطلا.
2. ربكمو توصولال متكو سأللا ةعامس رارزا ضيمو ءدب ءانثأ اروف # يلع رارمتساب طغضا. ربكمو توصولال متكو سأللا ةعامس رارزا رهظت. # رادصاب مق، شالفال عضو ي ف توصولال حتافملا لسلسل لاخدال كرظتن ي فتاهال نأ يلإ ةراشلال لسلسل ي ف توصولال ن. ييعة تال ةداعإل.
3. متكو سأللا ةعامس رارزا ضيمو ءدب ةيناث 60 لال خ # 123456789*0 يلع طغضا. إذ، لالثلال لئبس يلع، لسلسل تال نمض حتافم راركتب تمق إذا. توصولال ربكمو توصولال

طبض ةداع| متي و الوبقم لازي ال لسلسلتا نإف، #0*1223456789 ىلع طغضلاب تمق
حيثافم يآ ىلع طغضلاب مقم مل وا اذه حيثافملا لسلسلت لامكإب مقم مل اذا. فتاهلا
رمتسي و، ضيم و توصلا ربكم و توصلا متك و سألرا ةعامس رارزا دوعت نل، ةيناث 60 دع
لاخدإب تمق اذا. فتاهلا نييعة ةداع| متت مل . ةيداعلا ليغشتلا ادب ةيلمع ي ف فتاهلا
ةيلمع ي ف فتاهلا رمتسي و، ضيم و دوعت نل رارزالا نإف، حل اص ريغ حيثافم لسلسلت
حيثافملا لسلسلت لاخدإب تمق اذا. فتاهلا نييعة ةداع| متت مل . ةيداعلا ليغشتلا ادب
؟ ةكبشلا ىلع cfg ب ظافتحالا ديرت له: ةبلاطملا هذه فتاهلا ضرعي، حيحص لكش ب اذه
ال = 2 م عن = 1

4. فتاهلا طبض ةداع| دنع فتاهلا ةيداعلا ةكبشلا نيوكت تاداع| ىلع ظافحلل
اذا. 2 ىلع طغضا، فتاهلا طبض ةداع| دنع ةكبشلا نيوكت تاداع| طبض ةداع| 1 ىلع
، ةيناث 60 نوضغ ي ف ةبلاطملا هذه ىلع درت مل وا رخآ حاتم ىلع طغضلاب تمق
. طبضلا ةداع| موقى الو هب ةصاخلا ةيداعلا ليغشتلا ادب ةيلمع ي ف فتاهلا رمتسي
ع. نصلملا طبض ةداع| ةيلمع ب فتاهلا رمي، ال او

تاداع| ىل | 7961/5 و 7941/5 تنرتنالا لوكوتورب فتاوه طبض ةداع| مق ةيضارتفالا عنصملا

ةيلاتلا تاوطخلا لمكأ:

- ةرود فتاهلا ادبي. رخآ ةرم لبكلا ليصوتب مق م، فتاهلا نع ةقاطلا لبك لص فب مق
ةقاطلا.
- ربكم و توصلا متك و سألرا ةعامس رارزا ليغشت ادب ءانثأ اروف # ىلع رارمتساب طغضا
لسلسلت ي ف طخال رارزا رهظت. # رادصاب مق، لسلسلتا ي ف شالفل ي ف توصلا
نييعة ةداع| حيثافملا لسلسلت لاخدإل كرتنتي فتاهلا نأ ىل ةراشإل
توصلا متك و سألرا ةعامس رارزا ضيم و ادب دع ةيناث 60 لال خ #0*123456789 ىلع طغضا
تمق اذا، لاثملا لىبس ىلع، لسلسلتا نمض حاتم راركتب تمق اذا. توصلا ربكم و
طبض ةداع| متي و الوبقم لازي ال لسلسلتا نإف، #0*1223456789 ىلع طغضلاب
حيثافم يآ ىلع طغضلاب مقم مل وا اذه حيثافملا لسلسلت لامكإب مقم مل اذا. فتاهلا
رمتسي و ةيناث 60 دع ب ضيم و توصلا ربكم و توصلا متك و سألرا ةعامس رارزا دوعت نل ف
لاخدإب تمق اذا. فتاهلا نييعة ةداع| متت مل . ةيداعلا ليغشتلا ادب ةيلمع ي ف فتاهلا
ةيلمع ي ف فتاهلا رمتسي و، ضيم و دوعت نل رارزالا نإف، حل اص ريغ حيثافم لسلسلت
حيثافملا لسلسلت لاخدإب تمق اذا. فتاهلا نييعة ةداع| متت مل . ةيداعلا ليغشتلا ادب
 upgrading . ةبلاطملا هذه فتاهلا ضرعي، حيحص لكش ب اذه

ةلص تاذا تامولعم

- [تنرتنالا لوكوتورب فتاوه نم ةشاشلا تاقل طاقتلا ةيفيك](#)
- [EoL 79xx راعشا](#)
- [Cisco نم Q&A تنرتنالا لوكوتورب فتاوه نم 7900 ةلسلس](#)
- [توصلا ةينقت معد](#)
- [Amazon ي ف اهجالص او Cisco نم IP ةفتاهم اطاخأ فاشكتسا: باتك](#)
- [Cisco نم تاليزنتلا و ي نقتلا معدلا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل