

Greitosios paleisties vadovas




Cisco Unified SIP Phone 3905


- 1 Rinkimas
- 2 Atsiliepimas
- 3 Nutildymas
- 4 Balso paštas
- 5 Visų skambučių peradresavimas
- 6 Užlaikymas
- 7 Konferencinis pokalbis
- 8 Persiuntimas
- 9 Garsumo nuostatos
- 10 Patarimai

Pastaba Siekiant geriausių rezultatų rekomenduojama spausdinti ant 8,5 x 14 colių („Legal“ dydžio) popieriaus.

1 Rinkimas


Jei norite paskambinti, pakelkite ragelį arba paspauskite mygtuką **Garsiakalbis**  ir rinkite numerį.

Paskutinio numerio perrinkimas

Paspauskite mygtuką **Perrnk** .

2 Atsiliepimas

Kai jums skambina, telefono šviesos juostelė mirksi raudonai. Į skambutį atsiliepkite taip:

- Pakelkite ragelį.
- Paspauskite mygtuką **Garsiakalbis** .

3 Nutildymas

1 Žingsnis Pokalbio metu paspauskite mygtuką **Nutildyti** .

2 Žingsnis Kad išjungtumėte nutildymo funkciją, paspauskite mygtuką **Nutildyti** dar kartą.

4 Balso paštas

Gavus naują pranešimą telefonas aktyvina tokius indikatorius:

- Telefono šviesos juostelė šviečia raudonai.
- Laukiančio garsinio pranešimo indikatorius (jei yra).

Pranešimų išklausymas

1 Žingsnis Žvalgyimo juostos centre paspauskite mygtuką **Funkcija**.



2 Žingsnis Pasirinkite **Balso paštas** (slinkdami naudokitės žvalgyimo kilimėliu).

3 Žingsnis Paspauskite mygtuką **Funkcija** ir vykdykite balso komandas.

5 Visų skambučių peradresavimas

1 Žingsnis Žvalgyimo juostos centre paspauskite mygtuką **Funkcija**.


2 Žingsnis Pasirinkite **Peradr. visus skamb.** (slinkdami naudokitės žvalgyimo kilimėliu) ir paspauskite mygtuką **Funkcija**.

3 Žingsnis Išklauskite patvirtinimo signalą, tada įveskite telefono numerį, kuriuo norite peradresuoti skambučius.

4 Žingsnis Peradresavimo funkcijai atšaukti kartokite 1 ir 2 veiksmus.

Kai pakelsite ragelį, išgirsite patvirtinimo signalą, kuris skambės, kol neatšausite peradresavimo funkcijos.

6 Užlaikymas

1 Žingsnis Paspauskite mygtuką **Užlaikyti/grižti** .

2 Žingsnis Kad sugrįžtumėte į pokalbį, dar kartą paspauskite mygtuką **Užlaikyti/grižti**.

7 Konferencinis pokalbis


1 Žingsnis Vykstant pokalbiui sujungimo (ne užlaikymo) režimu paspauskite ir atleiskite ragelio kontakto jungiklį, kad pasigirstų numerio rinkimo signalas.

2 Žingsnis Įveskite pašnekovo, kurį norite įtraukti į konferenciją, telefono numerį.

3 Žingsnis Dar kartą paspauskite ir atleiskite ragelio kontakto jungiklį (prieš pašnekovui atsiliepiant arba po to).

Pradedamas konferencinis pokalbis.

8 Persiuntimas

1 Žingsnis Vykstant pokalbiui sujungimo (ne užlaikymo) režimu paspauskite mygtuką **Persiūsti** .

2 Žingsnis Įveskite tikslinio asmens, kuriam persiunčiama, telefono numerį.

3 Žingsnis Dar kartą paspauskite mygtuką **Persiūsti** arba padėkite ragelį (prieš pašnekovui atsiliepiant arba po to).

Persiuntimas baigiamas.

9 Garsumo nuostatos

Garsumo mygtukas yra po klaviatūra.



- Kad nustatytumėte ragelio garsumą, nukėlę ragelį paspauskite garsumo didinimo arba mažinimo mygtuką.
- Kad nustatytumėte skambučio garsumą, kai ragelis padėtas, paspauskite garsumo didinimo arba mažinimo mygtuką.

10 Patarimai

Kaip naudotis funkcijų mygtuku?

Mygtukas **Funkcija** leidžia naudotis funkcijomis, pvz., peradresuoti visus skambučius, atsiliepti arba atsiliiepti į skambučių grupę. Galite paspausti mygtuką „Funkcija“ ir, naudodami žvalgyimo kilimėlį, slinkti per funkcijas.

Kur rasti išsamų naudotojo vadovą?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html

Šiaurės ir Pietų Amerikos būstinė
„Cisco Systems, Inc.“
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
JAV
<http://www.cisco.com>
Tel. +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Faks. +1 408 527-0883

„Cisco“ ir „Cisco“ logotipas yra „Cisco Systems, Inc.“ ir (arba) jos filialų JAV ir kitose šalyse prekių ženklai. „Cisco“ prekių ženklų sąrašą galima rasti www.cisco.com/go/trademarks. Trečiųjų šalių prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Žodžio „partneris“ vartojimas nereiškia partnerystės santykių tarp „Cisco“ ir kitų įmonių. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.