

INICI RÀPID



Telèfon IP 6901 de Cisco Unified

- 1 Marcar
- 2 Contestar
- 3 Bústia de veu
- 4 Espera
- 5 Conferència
- 6 Transferència
- 7 Desviar trucades
- 8 Configuració de Volum
- 9 Consells




Nota

Per obtenir resultats òptims, imprimeu en paper legal de mida 8,5 x 14".

1 Marcar

Per fer una trucada, agafeu l'auricular i introduïu un número.

Tornar a marcar l'últim número

Despengeu i premeu el botó Retruc .

2 Contestar

Quan rebeu una trucada nova, es mostraran els següents indicadors al telèfon:

- Un indicador lluminós vermell que parpelleja a l'auricular.
- Un botó de línia ambre que parpelleja.

Per respondre la trucada, despengeu l'auricular

3 Bústia de veu


Quan rebeu un missatge nou, es mostraran els següents indicadors al telèfon:

- Un llum vermell fix a l'auricular.
- Un to de trucada interromput (si està disponible)

Escoltar els missatges

Marqueu el número d'accés a la bústia de veu (proporcionat per l'administrador del sistema) i seguiu les instruccions de veu per escoltar els missatges.

4 Espera

1. Premeu el botó Espera .
2. Per reprendre una trucada en espera, premeu el botó Línia verd intermitent o despengeu, si l'auricular està penjat.

5 Conferència

1. Des d'una trucada connectada (no en espera), premeu i allibereu l'intercanviador per obtenir to de trucada.
2. Feu una trucada nova.

3. Espera que el destinatari respongui o que soni el telèfon.

4. Torneu a prémer i alliberar l'intercanviador. Una conferència només pot tenir tres participants simultanis.

Tregui un participant de la conferència

Quan esteu en conferència, premeu i allibereu l'intercanviador per treure l'última persona que s'hagi unit a la conferència.

6 Transferència

1. Des d'una trucada connectada (no en espera), premeu i allibereu l'intercanviador per obtenir to de trucada.
2. Introduïu el número de telèfon del destinatari.
3. Pengeu i es completarà la transferència.

7 Desviar trucades

1. Per desviar trucades de la línia principal a un altre número, inicieu la sessió a les pàgines web Opcions d'usuari.
2. Aneu a **Dispositiu > Configuració de línia**.
3. Introduïu el número al qual voleu desviar les trucades.
4. Premeu **Desar**. Si Desviar tot està activat, el botó de línia parpelleja en ambre i podeu escoltar un to de trucada interromput (si està disponible).

8 Configuració de Volum

La barra de volum està situada a la dreta del teclat.

- Per ajustar el volum del dispositiu, premeu el botó de Volum amunt o avall quan el telèfon estigui despenjat.
- Per ajustar el volum del timbre, premeu el botó de Volum amunt o avall quan el telèfon estigui penjat o hi hagi una trucada en espera.
- Per desactivar el so del telèfon mentre està sonant, premeu el botó Volum cap avall una vegada (si la premeu més d'una vegada s'abaixa el volum del timbre).

9 Consells

Com s'utilitza l'intercanviador?

L'intercanviador està situat a la base de descans del telèfon. Podeu prémer i alliberar el botó de l'intercanviador per activar funcions (penjar i despenjar ràpidament) del telèfon.

Com puc controlar les trucades múltiples?

Els colors dels botons de línia indiquen l'estat de les trucades i us poden ajudar a gestionar trucades múltiples:

- Trucada connectada: verd fix.
- Trucada en espera: verd parpellejant.
- Línia compartida en ús en remot: vermell fix.
- Línia compartida en espera en remot: vermell parpellejant.
- Trucada d'entrada: ambre intermitent
- Desviar tot: ambre fix

Com puc accedir a la configuració d'administrador?

Despengeu i premeu els botons *, # i 0 simultàniament per accedir a l'IVR per a la configuració d'administrador del telèfon. El PIN predeterminat és 24726.

On puc trobar una Guia de l'usuari completa?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Seu Amèrica
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
EUA
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Publicat el 31 de març de 2010, OL-22569-01