

## SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



## Telefon IP Cisco Unified 6901

- 1 Nawiązywanie połączenia
- 2 Odbieranie połączenia
- 3 Poczta głosowa
- 4 Zawieszanie połączenia
- 5 Połączenie konferencyjne
- 6 Przekazywanie połączenia
- 7 Przekierowywanie połączeń
- 8 Ustawienia głośności
- 9 Wskazówki




### Uwaga

Najlepiej wydrukować na papierze o rozmiarze 8,5 x 14 cali (w formacie Legal).

## 1 Nawiązywanie połączenia

W celu nawiązania połączenia podnieś słuchawkę i wybierz numer.

### Ponowne wybieranie ostatniego numeru

Rozłącz się i naciśnij przycisk **Powtórz** .

## 2 Odbieranie połączenia

Po nadejściu nowego połączenia na telefonie są wyświetlane następujące wskaźniki:

- migające czerwone światło na słuchawce,
- migający pomarańczowy przycisk linii.

Aby odebrać połączenie, podnieś słuchawkę.

## 3 Poczta głosowa


Nadejście nowej wiadomości jest sygnalizowane przez telefon w następujący sposób:

- stałe czerwone światło na słuchawce,
- ton wiadomości oczekujących (jeśli jest dostępny).

### Odsłuchiwanie wiadomości

Wpisz numer dostępu do poczty głosowej (udostępniony przez administratora systemu), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi, aby odsłuchać wiadomości.

## 4 Zawieszanie połączenia

1. Naciśnij przycisk **Zawieś** .
2. Aby wznowić zawieszone połączenie, naciśnij migający na zielono przycisk **Linia** lub podnieś słuchawkę, jeśli znajduje się na bazie.

## 5 Połączenie konferencyjne

1. Z poziomu połączenia (ale nie zawieszono) naciśnij i zwolnij przełącznik połączenia, aby usłyszeć sygnał wybierania.
2. Nawiąż nowe połączenie.

3. Zaczekaj, aż odbiorca odbierze połączenie lub pojawi się sygnał telefonu.
4. Ponownie naciśnij i zwolnij przełącznik połączenia.

W połączeniu konferencyjnym mogą brać udział jednocześnie tylko trzy osoby.

### Usuwanie uczestnika konferencji

Podczas połączenia konferencyjnego naciśnij i zwolnij przełącznik połączenia, aby rozłączyć osobę, która jako ostatnia dołączyła do połączenia konferencyjnego.

## 6 Przekazywanie połączenia

1. Z poziomu połączenia (ale nie zawieszono) naciśnij i zwolnij przełącznik połączenia, aby usłyszeć sygnał wybierania.
2. Wprowadź numer telefonu odbiorcy.
3. Rozłącz się, aby zakończyć przekazanie połączenia.

## 7 Przekierowywanie połączeń

1. Aby przekierowywać połączenia przychodzące na linię podstawową na inny numer, załoguj się na stronach WWW opcji użytkownika.
2. Przejdź do strony **Urządzenie > Ustawienia linii**.
3. Wprowadź numer, na który chcesz przekierowywać połączenia.
4. Naciśnij przycisk **Zapisz**. W przypadku włączenia przekierowywania wszystkich połączeń przycisk linii będzie migać na pomarańczowo i będzie słyszalny ton wybierania (jeśli jest dostępny).

## 8 Ustawienia głośności

Przycisk Głośność znajduje się po prawej stronie klawiatury.

- Aby dostosować głośność słuchawki, naciśnij przycisk Głośność w górę lub w dół przy podniesionej słuchawce.
- Aby dostosować głośność dzwonka, naciśnij przycisk Głośność w górę lub w dół przy odłożonej słuchawce lub zawieszonym połączeniu.
- Aby wyciszyć dzwoniący telefon, naciśnij raz przycisk Głośność w dół (kilkukrotne naciśnięcie spowoduje ściszenie głośności dzwonka).

## 9 Wskazówki

### Jak używać przełącznika połączeń?

Przełącznik połączeń znajduje się w miejscu odkładania słuchawki. Można naciskać i zwalniać przełącznik połączeń w celu włączania funkcji telefonu.

### Jak kontrolować kilka połączeń?

Kolory przycisków linii oznaczają stany połączeń i ułatwiają orientację podczas obsługi kilku połączeń:

- Trwające połączenie — świeci na zielono
- Zawieszone połączenie — miga na zielono
- Linia wspólna używana zdalnie — świeci na czerwono
- Linia wspólna zawieszona zdalnie — miga na czerwono
- Połączenie przychodzące — miga na pomarańczowo
- Przekierowywanie wszystkich połączeń — świeci na pomarańczowo

### Jak uzyskać dostęp do ustawień administratora?

Podnieś słuchawkę i naciśnij jednocześnie przyciski \*, # oraz 0, aby uzyskać dostęp do systemu IVR ustawień administratora telefonu. Wartość domyślna kodu PIN to 24726.

### Gdzie można znaleźć pełny podręcznik użytkownika?

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html)

Siedziba w Ameryce  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Tel.: +1 408 526-4000  
+1 800 553-NETS (6387)  
Faks: +1 408 527-0883