



Tasques telefòniques habituals

Posar una trucada en espera/recuperar una trucada	Premeu Espera o Cont.
Transferir una trucada a un número nou	Seleccioneu Opcions > Trnsf. , introduïu el número de destinació i torneu a prémer Opcions > Trnsf.
Tornar a marcar un número	Premeu  dos cops o Opcions > Retruc.
Iniciar una trucada de conferència estàndard	Seleccioneu Opcions > Confr. Marqueu un número i torneu a seleccionar Opcions > Confr. Repetiu aquesta acció amb cada participant.
Desviar a una altra extensió	Seleccioneu Opcions > DsvInc. Marqueu el número de telèfon al qual voleu desviar totes les trucades. Per anul·lar-ho, seleccioneu Opcions > DsvInc.
Utilitzar els registres de trucades	Seleccioneu Directori (Agenda) > Trucades perdudes, Trucades rebudes o Trucades realitzades. Per marcar, desplaçeu-vos fins a una llista i premeu Marcar o  .
Passar una trucada en una línia compartida del telèfon de l'escriptori al telèfon inalàmbric, i a l'inrevés	Al telèfon amb la trucada activa, premeu Espera . En un altre telèfon, seleccioneu la trucada d'una línia compartida i premeu Cont. per recuperar la trucada.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17610-01



REFERÈNCIA RÀPIDA



Telèfon IP inalàmbric Cisco Unified 7921G per a Cisco Unified Communications Manager 7.0

Ús del telèfon

Tecles de mètode abreujat i botons





Definicions de les tecles programades

Introduir text







Icones de la pantalla del telèfon

Tasques telefòniques habituals

Ús del telèfon

Engegar/apagar el telèfon	Mantingueu premut  fins que el telèfon s'encengui o s'apagui.
Accedir a les funcions del telèfon	Premeu Opcions per accedir a la llista de funcions: <ul style="list-style-type: none"> • Premeu la clau numèrica de la funció o • Desplaceu-vos fins la funció i premeu .
Accedir a les opcions del menú Principal	Premeu una fletxa de navegació per: <ul style="list-style-type: none"> • Menú Directori (Agenda) • Vista de línia (Telèfon) • Menú Configuració (Eines) • Menú Serveis (Món) Premeu la clau numèrica de l'opció del menú.
Accedir a l'agenda	Premeu Agenda o Directori > Agenda .
Ajustar la brillantor de la pantalla	Escolliu Configuració > Configuració del telèfon > Configuració de pantalla i seleccioneu Brillantor de la pantalla . Premeu  o  , després, Desa .

Tecles de mètode abreujat i botons


Seleccionar si el timbre ha de vibrar o sonar	Mantingueu premut  .
Accedir als missatges de veu	Mantingueu premut  .
Ajustar el volum del timbre, de l'auricular o de l'altaveu	Premeu  amunt o avall.
Posar en silenci/restaurar el so del telèfon	Premeu  .
Alternar entre l'altaveu i l'auricular	Mantingueu premut  .
Bloquejar el teclat	Mantingueu premut  .
Desbloquejar el teclat	Premeu Desbloq. i Accept.

Definicions de les tecles programades

Agenda	Obrir l'agenda
Aparcar	Guardar una trucada mitjançant Aparcar trucada
CaptGr	Respondre una trucada que està sonant en un altre grup o en una altra línia
Captur	Contestar una trucada del grup propi
Confr.	Crear una trucada de conferència
Connect.	Connectar diverses trucades en curs en una sola línia per a crear una trucada de conferència
Desviar	Enviar una trucada al sistema de missatgeria de veu
DsvInc	Configurar/anul·lar el desviament de trucades
EditNúm	Editar un número d'un registre de trucades
EliUltTr	Treure l'últim usuari afegit a una trucada de conferència
HLog	Iniciar o tancar la sessió al vostre grup de salt
IdTrMali	Denunciar trucades sospitoses
Intrus.	Connectar-vos a una trucada d'una línia compartida
LlistCnf	Veure els participants d'una conferència
MarcAbr	Marcar mitjançant un número d'índex de marcatge ràpid
Meet-Me	Organitzar una trucada de conferència Meet-Me
Missatge	Accedir al correu de veu
NoMlsta	Activar/desactivar No molestar (NoMlsta)
QRT	Enviar problemes de les trucades a l'administrador del sistema
RetrTruc.	Rebre un avís quan una extensió ocupada estigui disponible
Treure	Treure un participant d'una conferència
Trnsf.	Transferir una trucada
TrsfDir	Transferir dues trucades entre elles


Introduir text


Caràcter: premeu la tecla un o més cops.


Espai: premeu .


Número: premeu la tecla numèrica.

Símbol: premeu aquestes tecles:

 per introduir * + - / = \ : ;












 per introduir espai , . ‘ “ | _ ~ ’

 per introduir # ? () [] { }




 per introduir ! @ < > \$ % ^ &

Icones de la pantalla del telèfon


















Estat de línia o trucada

	Despenjat
	Trucada connectada
	Trucada en espera
	Desviament de trucades activat
	Línia compartida en ús
	Està sonant una trucada d'entrada o una línia BLF (Captura BLF)
	La línia BLF està en ús
	La línia BLF està inactiva
	La línia BLF està en estat No molestar
	Marcatge ràpid, registre de trucades o llistat de directori (estat BLF desconegut)
	Línia d'intercomunicació en estat d'inactivitat
	Línia d'intercomunicació en àudio unidireccional
	Línia d'intercomunicació en àudio bidireccional

Funcions de línia

	Línia de telèfon
	URL de servei
	Missatge de veu

Altres funcions

	Silenci activat
	Auricular actiu
	Mode d'altaveu actiu
	Timbre desactivat (mode en silenci)
	Timbre i vibració activats
	Només vibració activada
	Aplicació activa
	Estat de senyal de ràdio
	Sense senyal de ràdio
	Estat de càrrega de bateries
	Acoblat al carregador d'escriptori
	Acoblat al carregador d'escriptori amb el timbre desactivat (mode en silenci)
	Teclat bloquejat
	Número d'empresa d'un contacte
	Número particular d'un contacte
	Número mòbil d'un contacte
	Número addicional d'un contacte