






Visning af realtidsvisninger for agent

- Trin 1** Klik på knappen **Realtidsvisninger** på værktøjslinjen.
- Trin 2** Vælg den visning, du ønsker, i feltet **Realtidsvisninger**.
- Opkaldslog for agent
 - ACD-tilstandslog for agent
 - Agentoplysninger
 - Fagstatistikker
- Trin 3** Du kan sortere visningen efter en hvilken som helst kolonne i rapporten i enten stigende eller faldende rækkefølge. Det gør du ved at klikke på kolonneoverskriften.

Brug af integreret browser (kun Premium)

Hvis den er aktiveret af din administrator, kan du bruge den integrerede browser til at få vist intranet- og internetwebsider, i Agent Desktop. Den integrerede browser kan have op til 6 faner i den integrerede browser, som viser hver sin webside. Den første fane er altid reserveret til den webside, som din supervisor sender dig. Dermed bliver din supervisor i stand til at hjælpe dig under et opkald ved at komme med oplysninger, som hjælper dig i arbejdet med en kunde.

Hvis det er konfigureret af din administrator, kan du få adgang til en anden webside ved at vælge den fra listen **Arbejdssteder** eller ved at indtaste en URL i feltet **Adresse**.


Ikon	Navn	Genvej	Beskrivelse
	Tilbage	Alt+venstre pil	Vender tilbage til den sidste side, du fik vist.
	Frem	Alt+højre pil	Tager dig til den side, du fik vist, før du klikkede på knappen Tilbage.
	Stop	Esc	Stopper browseren i at hente en webside.
	Opdater	F5	Opdaterer den aktuelle webside.
	Startside	Alt+Home	Vender tilbage til den på forhånd definerede startside.
—	Næste fane	Ctrl+Skift+T	Tager dig til næste fane.
—	Adresse	Alt+D	Flytter markøren til adressefeltet (hvis det er konfigureret).
—	Browser	Ctrl+Skift+B	Flytter markøren til browserruden.
—	Arbejdssteder	Alt+W	Flytter markøren til feltet Arbejdssteder.

Hovedsæde i USA
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tlf: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems og Cisco Systems-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Cisco Systems, Inc. eller dets associerede selskaber i USA og visse andre lande. Alle andre varemærker, der er nævnt i dette dokument eller på dette websted, tilhører deres respektive ejere. Brug af ordet partner indebærer ikke et partnerskabsforhold mellem Cisco og et andet selskab. (0610R)

© 2008, 2009 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

© 2008, 2009 Calabrio, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

 Trykt i USA på genbrugspapir, der indeholder 10% genbrugsaffald.



GUIDEN HURTIG START








Cisco Agent Desktop

Cisco Unified Contact Center Enterprise Release 8.0







- 1 Værktøjsknapper og genvejtaster
- 2 Almindelige opgaver

1 Værktøjsknapper og genvejstaster









Håndtering af opkald

Ikon	Navn	Genvej	Beskrivelse
	Svar/Slip	Ctrl+A	Besvarer eller slipper det valgte opkald.
	Parker/Fjern parkering	Ctrl+H	Parkerer det valgte opkald, eller fjerner parkeringen.
	Konference	Ctrl+F	Parkerer det valgte og åbner vinduet Sæt et opkald konferenc.
	Overfør	Ctrl+T	Parkerer det valgte og åbner vinduet Overført opkald.
	Berøringstoner	Ctrl+D	Åbner vinduet Angiv berøringstoner.

Ændring af din agenttilstand

Ikon	Navn	Genvej	Beskrivelse
	Log på	Ctrl+L	Logger dig på ACD'en (skifter med Log af).
	Log af	Ctrl+L	Logger dig af ACD'en (skifter med Log på).
	Klar	Ctrl+W	Ændrer din tilstand til Klar, hvilket angiver, at du kan modtage ACD-opkald.
	Ikke klar	Ctrl+O	Ændrer din tilstand til Ikke klar, hvilket angiver, at du ikke kan modtage ACD-opkald.
	Arbejde udført	Ctrl+Y	Ændrer din status til Arbejde udført, hvilket indikerer, du er klar til at modtage ACD-opkald, når du er færdig med afslutningsdelen.
	Arbejde ikke klar	Ctrl+Z	Ændrer din status til Arbejde ikke udført, hvilket indikerer, du ikke er klar til at modtage ACD-opkald, når du er færdig med afslutningsdelen.

Navigation og andre funktioner

Ikon	Navn	Genvej	Beskrivelse
	Task1-10	Alt+1, Alt+2, ..., Alt+0	(Udvidet/kun Premium) En til ti opgaveknapper kan indstilles til at udføre en eller flere funktioner af administratoren.
	Kald op	Ctrl+M	Åbner et vindue, hvorfra du kan foretage et opkald.
	Chat	Ctrl+J	Åbner et vindue, hvorfra du kan starte en chatsession.
	Realtid	Ctrl+Q	Viser et vindue, som viser dine opkaldslogfiler og statistik.
	Kontaktstyring	Ctrl+G	Viser eller skjuler ruderne til kontaktstyring.
	Browser	Ctrl+B	(kun Premium) Viser eller skjuler den integrerede browserrude.
	Indstillinger	Ctrl+P	Viser et vindue til konfiguration af Desktop-indstillinger.
	Hjælp/Om	Alt+Ctrl+H	Åbner en menu med Hjælp og Om.
—	Kontakt-	Ctrl+S	Vælger en kontakt i ruden til kontaktsvisningen.
—	Opkalderdata	Ctrl+E	Vælger en række i ruden til opkalderdata i Kontaktstyring.
—	Opkaldsaktivitet	Ctrl+Shift+E	Vælger en række i ruden til opkaldsaktivitet i Kontaktstyring.
—	Presence Server	Ctrl+Shift+S	Viser vinduet til logon til Cisco Unified Presence Server.
—	Anim. tekst	Ctrl+Shift+M	Vælger teammeddelelsen.

2 Almindelige opgaver

Ændring af din agenttilstand

Skift agenttilstand ved at klikke på den relevante tilstandsknap på værktøjslinjen. Knapper til ugyldige tilstande vil blive deaktiveret. Hvis du ændrer din agenttilstand under et opkald (i taletilstanden), vil din tilstand ændres, når du har afsluttet opkaldet. Agentstatusknapperne angiver den tilstand, du kikkede på, ikke din aktuelle tilstand.

Overførsel af et opkald

- Trin 1** Klik på **Overfør**, hvis der er tale om et aktivt opkald. Vinduet Overført opkald åbner.
- Trin 2** Indtast et telefonnummer i feltet Navn: Nummer, og klik derefter på **Kald op**.
- Trin 3** Fuldfør en af følgende handlinger.
 - Hvis du vil have en blind overførsel, skal du klikke på **Overfør**, når telefonen begynder at ringe.
 - Hvis du vil have en overvåget overførsel, skal du vente på, at telefonen bliver taget. Hvis du vil parkere et nyt opkald og tage det oprindelige opkald, skal du klikke på **Alternativ**. Klik derefter på **Overfør**.

Sådan sættes et opkald i konference

- Trin 1** Klik på **Konference**, hvis der er tale om et aktivt opkald. Vinduet Sæt et opkald konferenc åbner.
- Trin 2** Indtast et telefonnummer i feltet Navn: Nummer, og klik derefter på **Kald op**.
- Trin 3** Fuldfør en af følgende handlinger.
 - Hvis du vil have en blind konference, skal du klikke på **Føj til konf.**, når telefonen begynder at ringe.
 - Hvis du vil have en overvåget konference, skal du vente på, at telefonen bliver taget. Hvis du vil parkere et nyt opkald og tage det oprindelige opkald, skal du klikke på **Alternativ**. Klik derefter på **Føj til konf.**
- Trin 4** Gentag trin 2 til 3, indtil alle parter er føjet til konferencen.

Afsendelse af en chatmeddelelse

- Trin 1** Klik på **Chat** på værktøjslinjen. Vinduet Chatvalg åbner.
- Trin 2** Dobbeltklik på navnet på den person, som du vil chatte med. Der åbnes et chatsessionsvindue.
- Trin 3** Skriv din meddelelse i tekstfeltet. Hvis du ønsker, at din meddelelse skal vises på modtagerens skærm, skal du markere afkrydsningsfeltet **Høj prioritet**.
- Trin 4** Klik på **Send**, eller tryk på **Enter**.