

Cisco Secure Network Analytics v7.4.0 および v7.4.1 の CIMC ファームウェアバージョン 4.2(2a) M5 共通更新パッチ

このドキュメントでは、Secure Network Analytics の CIMC 4.2(2a) ファームウェア M5 共通更新パッチと、パッチのインストール手順について説明します。

共通更新パッチファイル (patch-common-SW9VM5-FIRMWARE-v2-01.swu) は、Secure Network Analytics v7.4.0 および v7.4.1 の UCS C シリーズ M5 ハードウェアの CIMC ファームウェアをバージョン 4.2(2a) に更新します。

M5 ハードウェア

このパッチは、次の表に示す Cisco Secure Network Analytics アプライアンス用 UCS C シリーズ M5 ハードウェアに適用されます。

M5 ハードウェア	
Manager 2210	Flow Sensor 1210
Data Store 6200	Flow Sensor 3210
Flow Collector 4210	Flow Sensor 4210
Flow Collector 5210 エンジン	フローセンサー 4240
Flow Collector 5210 データベース	UDP Director 2210

 すべての物理アプライアンスを必ず更新してください。

その他の情報

CIMC バージョン 4.2(2a) の詳細については、[Release Notes for Cisco UCS Rack Server Software, Release 4.2\(2\)](#) [英語] を参照してください。

ダウンロードとインストール

ダウンロード

共通更新パッチファイルをダウンロードするには、次の手順を実行します。

1. Cisco Software Central(<https://software.cisco.com>)にログインします。
2. [ダウンロードとアップグレード(Download and Upgrade)] エリアで [ダウンロードにアクセス(Access downloads)] を選択します。
3. [製品の選択(Select a Product)] 検索ボックスに「**Secure Network Analytics**」と入力します。
4. ドロップダウンリストからアプライアンスモデルを選択し、Enter キーを押します。
5. [ソフトウェアタイプの選択(Select a Software Type)] の下で、[Cisco Secure Network Analytics パッチ(Cisco Secure Network Analytics Patches)] を選択し、パッチを検索するすべてのリリースエリアで、[ファームウェア(Firmware)] > [ファームウェア(Firmware)] を選択します。
6. ファイル(patch-common-SW9VM5-FIRMWARE-v2-01.swu)をダウンロードして保存します。

インストール

共通更新パッチ更新ファイルをインストールするには、次の手順を実行します。

1. Manager にログインします。
2. [グローバル設定(Global Settings)] アイコンをクリックし、[中央管理(Central Management)] をクリックします。
3. [アップデートマネージャ(Update Manager)] をクリックします。
4. [アップデートマネージャ(Update Manager)] ページで [アップロード(Upload)] をクリックし、保存したファイル(patch-common-SW9VM5-FIRMWARE-v2-01.swu)を開きます。
5. アプライアンスの [アクション(Actions)] メニュー、[更新をインストール(Install Update)] の順にクリックします。

パッチによって Vertica データベースが停止し、アプライアンスが再起動します。

6. 更新パッチファイルがすべてのデータノードに正常にインストールされた後で、必ずデータノードで Vertica を再起動してください。

v7.4.0 の場合、次のように任意のデータノードで Vertica を再起動します。

- a. root としてデータノードにログインします。
- b. 次を入力します:

```
sudo -u dbadmin /opt/vertica/bin/admintools -t start_db -d sw -p <dbadmin password>
```
- c. Enter キーを押します。

v7.4.1 の場合、次のように任意のデータノードで Vertica を再起動します。

- a. Manager にログインします。

- b. [集中管理 (Central Management)] > [データストア (Data Store)] > [データベースコントロール (Database Control)] に進みます。
- c. [データベースコントロール (Database Control)] タブで、データベースの [アクション (Actions)] 列の … ([省略記号 (Ellipsis)]) アイコン をクリックします。
- d. [スタート (Start)] を選択します。
- e. データベースのステータスが [接続済み (Connected)] と表示されていることを確認します。インストールプロセスには最長で 90 分かかる場合があります。アプライアンスが自動的に再起動します。

サポートへの問い合わせ

テクニカル サポートが必要な場合は、次のいずれかを実行してください。

- 最寄りのシスコパートナーにご連絡ください。
- シスコサポートの連絡先
 - Web でケースを開く場合 : <http://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html>
 - 電子メールでケースを開く場合 : tac@cisco.com
 - 電話でサポートを受ける場合 : 800-553-2447 (米国)
 - ワールドワイド サポート番号 :
www.cisco.com/en/US/partner/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html

著作権情報

Cisco および Cisco ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks> をご覧ください。記載されている第三者機関の商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1721R)