

Stealthwatch v7.3.2 Flow Collector NetFlow 更新パッチ

このドキュメントでは、Stealthwatch Flow Collector NetFlow コンソール v7.3.2 のパッチとインストール手順について説明します。

パッチの説明

このパッチ (patch-fcnf-ROLLUP003-7.3.2-02.swu) には、次の修正が含まれています。

| 障害 | 説明 |
|-------------|--|
| SWD-16555 | TCP フラグフィールドの長さが 1 バイトではなく 2 バイトの場合に、エンジンでデコードエラーが発生する問題を修正しました。 |
| SWD-16556 | Flow Collector のバックアッププロセスからベースラインデータファイルを除外する必要があった問題を修正しました。(LSQ-5617) |
| SWONE-14903 | svc-db-ingest のデフォルトのメモリ割り当てを 128 MB に増やす際に発生する問題を修正しました。 |

以前の修正

このパッチに含まれる以前の修正については、次のページの表で説明します。

ダウンロードとインストール

ダウンロード

パッチ更新ファイルをダウンロードするには、次の手順を実行します。

1. シスコソフトウェア セントラル (<https://software.cisco.com>) に移動します。
2. [ダウンロードとアップグレード (Download and Upgrade)] セクションで、[ソフトウェアのダウンロード (Software Download)] を選択します。
3. [製品の選択 (Select a Product)] フィールドに **Stealthwatch** と入力します。Enter キーを押します。
4. 該当するアプライアンスモデルを選択します。
5. [ソフトウェアタイプの選択 (Select a Software Type)] の下にある [Stealthwatch パッチ (Stealthwatch Patches)] を選択します。
6. パッチ更新ファイル (patch-fcnf-ROLLUP003-7.3.2-02.swu) をダウンロードし、任意の場所に保存します。

インストール

パッチ更新ファイルをインストールするには、次の手順を実行します。

1. SMC にログインします。
2. [グローバル設定 (Global Settings)] アイコンをクリックし、[中央管理 (Central Management)] をクリックします。
3. [アップデートマネージャ (Update Manager)] をクリックします。
4. [アップデートマネージャ (Update Manager)] ページで [アップロード (Upload)] をクリックし、保存したパッチ更新ファイル (patch-fcnf-ROLLUP003-7.3.2-02.swu) を開きます。
5. アプライアンスの [アクション (Actions)] メニュー、[更新をインストール (Install Update)] の順にクリックします。

 Flow Collector エンジンが停止し、パッチインストールプロセスの一部としてアプライアンスが再起動されます。

以前の修正

次の項目は、このパッチに含まれていた以前の障害の修正です。

| 障害 | 説明 |
|-----------|--|
| SWD-16183 | カスタマイズされたアプリケーションが DPI 定義に従ってトラフィックにタグ付けしなかった問題を修正しました。(LSQ-5456) |
| SWD-16206 | ASA のフローバイトカウントに表示されるべきではないゼロのクライアントバイトと NAT 送信元アドレスが表示される問題を修正しました。(LSQ-5320) |
| SWD-16346 | 非アクティブなエクスポートのエンジンから誤ったステータスが返される問題を修正しました。 |
| SWD-16352 | コアイベントが有効になっているときに、Flow Collector エンジンがカスタム セキュリティ イベントをトリガーしない問題を修正しました。 |
| SWD-16368 | CDS がインターフェイス サービストラフィックをサポートする必要がある場合の問題を修正しました。 |
| SWD-16383 | SAL CONNECTION_END_EVENT last_packet_second の計算に関する問題を修正しました。 |

| 障害 | 説明 |
|-----------|---|
| SWD-16399 | カスタム緩和スクリプトを無効にしようとする、SMC が NullPointerException エラーを受け取る問題を修正しました。(LSQ-5159) |
| SWD-16477 | 特定の SAL メッセージが処理される際に FC エンジンが SAL バッファをリークする問題を修正しました。(LSQ-5637) |

サポートへの問い合わせ

テクニカル サポートが必要な場合は、次のいずれかを実行してください。

- 最寄りのシスコパートナーにご連絡ください。
- Cisco Stealthwatch サポートのお問い合わせ先：
 - Web でケースを開く場合：
<http://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html>
 - 電子メールでケースを開く場合：tac@cisco.com
 - 電話でサポートを受ける場合：800-553-2447(米国)
 - ワールドワイド サポート番号：
www.cisco.com/en/US/partner/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html

著作権情報

Cisco および Cisco ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks> をご覧ください。記載されている第三者機関の商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1721R)

