

Tidal Enterprise Scheduler: JDE konnte FieldDescriptor for Error in the ClassDescriptor of action Error Message nicht finden

Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Konventionen](#)

[Beheben Sie den Fehler "FieldDescriptor for 'Error' in the ClassDescriptor of action" \(FieldDescriptor für Fehler nicht finden\).](#)

[Zugehörige Informationen](#)

Einführung

Dieses Dokument enthält Informationen zur Behebung dieses JDE-Adapterverbindungsfehlers. Dieser Fehler wird beim Testen der Verbindung im Client angezeigt und ist auch im Adapterdienstprotokoll enthalten.

```
Development JDE connect: unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of action
05/25 10:00:43:005[13:MD-3]: (mem=8851136/23339008) Development JDE connectInstance:
Connection failed, unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of action
```

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1+
- Cisco Tidal JDE-Adapter

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1+
- Cisco Tidal JDE-Adapter

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter [Cisco Technical Tips Conventions](#) (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Beheben Sie den Fehler "FieldDescriptor for 'Error' in the ClassDescriptor of action" (FieldDescriptor für Fehler nicht finden).

Dieses Problem betrifft die Konfiguration der jde.ini auf dem JDE-Server. Sie bezieht sich auf den Systemparameter des LRENGINE-Abschnitts. Stellen Sie sicher, dass das Verzeichnis für diesen Parameter vorhanden ist. Wenn sie nicht vorhanden ist, können Sie das Verzeichnis erstellen. Hier ein Beispiel für einen Auszug aus jde.ini:

```
[LRENGINE]
```

```
System=/E900SYS/output
```

```
Repository_Size=20
```

```
Disk_Monitor=YES
```

Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)