

# Hinzufügen von SLP-Geräten in SSM vor Ort

## Inhalt

---

---

Nur zur Verwendung durch externe Kunden/Partner: Diese Anleitungen sollen Kunden/Partnern dabei helfen, die folgenden Schritte selbst durchzuführen, um das Problem zu beheben. Wenn der Kunde/Partner beim Befolgen der Anweisungen auf Probleme stößt, bitten Sie ihn, ein Ticket beim Lizenzierungssupport zu erstellen (<https://www.cisco.com/go/scm>), um das Problem zu lösen. Bitte führen Sie diese Aktionen NICHT selbst durch, wenn Sie ein/e interne/r MitarbeiterIn von Cisco sind, die/der nicht zum Lizenzierungssupport-Team gehört.

F: Wie kann ich die SLP-Geräte kontrollieren, die mit der lokalen SSM-Anwendung kommunizieren?

A : So steuern/beschränken Sie die SLP-Geräte, die mit der SSM-Anwendung vor Ort kommunizieren:

Schritt 1: Öffnen Sie SSM vor Ort.

Phase 2: Navigieren Sie zu Admin Workspace > Einstellungen > CSLU.

Schritt 3: Schalten Sie die Umschalttaste Geräte validieren Aus auf Geräte validieren Ein.

Schritt 4: Klicken Sie auf Speichern.

Schritt 5: Fügen Sie die SLP-Geräte hinzu, die für die Kommunikation mit der lokalen SSM-Anwendung erforderlich sind, indem Sie zu Licensing Workspace > Smart Licensing > Inventory > SL Using Policy navigieren.

Schritt 6: Hinzufügen von Geräten. Sie können jeweils ein Gerät hinzufügen, indem Sie auf Einzelnes Produkt hinzufügen klicken, oder Sie importieren die Produktinstanzliste, indem Sie auf Alle exportieren/importieren klicken.

Jetzt können nur die Geräte, die auf der Seite SL Using Policy (Richtlinie für die SL-Nutzung) hinzugefügt wurden, mit der lokalen SSM-Anwendung kommunizieren.



---

Anmerkung: Um den Betrieb und die Kommunikation der Geräte mit SSM On-Prem zu vereinfachen, ist die Option Gerät validieren standardmäßig deaktiviert.

---

Fehlerbehebung:

Wenn Sie ein Problem mit diesem Prozess haben, das Sie nicht lösen können, öffnen Sie bitte über die Option "Software Licensing" (Softwarelizenzierung) ein Lizenzierungsticket im [Support Case Manager \(SCM\)](#).

Wenn Sie sich zum Inhalt dieses Dokuments äußern möchten, senden Sie uns bitte [hier](#) Ihr Feedback.

## Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.