

Verdeutlichen des FMC Hotfix-Versionsanzeigeverhaltens

Inhalt

Problem

Nach der erfolgreichen Installation von Hotfix CY (Cisco_Secure_FW_Mgmt_Center_Hotfix [CY-7.6.5.1-2.sh](#).REL.tar) auf dem Firewall Management Center (FMC) mit Version 7.6.5-106 wird die Versionsnummer in der Benutzeroberfläche angezeigt, und die Ausgabe des Befehls show version zeigt weiterhin 7.6.5-106 statt der Hotfix-Version. Die Installation wurde fehlerfrei abgeschlossen, es ist jedoch ungewiss, ob die Versionsnummer geändert werden muss, um der Hotfix-Installation Rechnung zu tragen.



Firewall Management Center

Version 7.6.5 (build 106)

Model	Cisco Secure Firewall Management Center 1600
Serial Number	
Snort Version	2.9.23 (Build 5010)
Snort3 Version	3.1.79.400 (Build 43)
Rule Pack Version	3265
Module Pack Version	3662
LSP Version	lsp-rel-20260729-2041
VDB Version	build 406 (2025-04-07 10:41:04)
Rule Update Version	2026-07-29-001-vrt
Geolocation Version	2026-07-11-084
OS	Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) 2.16.1 (build 147)
Hostname	FMC1600-4

For technical/system questions, email tac@cisco.com phone: 1-800-553-2447 or 1-408-526-7209. Copyright 2004-2026, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Copy

Close

No Data

<#root>

>

show version

```
-----[ FMC1600-4 ]-----  
Model : Cisco Secure Firewall Management Center 1600 (66)
```

Version 7.6.5 (Build 106)

```
UUID : 12345678-1234-1234-1234-1234567890  
Rules update version : 2026-07-29-001-vrt  
LSP version : lsp-rel-20260729-2041  
VDB version : 406  
-----
```

Umwelt

FMC Version 7.6.5-106. Andere Softwareversionen können ebenfalls betroffen sein.

Auflösung

Dieses Verhalten wird für FMC- (und FTD-) Hotfix-Installationen erwartet. Wenn ein Hotfix installiert ist (z. B. 7.6.5.1-2 über 7.6.5 Build 106), bleiben die Softwareversion/der Build in der Benutzeroberfläche und die Ausgabe des Befehls `show version` die Basisversion (7.6.5-106). Hotfixes werden separat überprüft und ändern die angezeigte Basisversionszeichenfolge nicht.

Überprüfen der Hotfix-Installation

Um zu bestätigen, dass der Hotfix auf der Firewall installiert ist, überprüfen Sie den Patch-Verlauf über die FMC-CLI wie folgt:

1. In den Expertenmodus wechseln:

```
<#root>
```

```
>
```

```
expert
```

2. Patch-Verlauf anzeigen:

```
<#root>
```

```
device:~$
```

```
cat /etc/sf/patch_history_detailed
```

```
[250424 08:16:59.099] Install 7.4.2-172  
[260302 03:02:19.459] Upgrade 7.4.5-2  
[260804 12:38:10:676] Upgrade 7.6.5-106  
[260804 12:50:53:636]
```

Hotfix Hotfix_CY-2

Zusätzliche Überlegungen

Wenn Sie die "Bereitschaftsprüfung" für zukünftige Upgrades verwenden, bestimmt sie den Hotfix-Status aus dem Patch-Verlauf (nicht der UI-Versionszeichenfolge). Dieses Verhalten ist also normal und hat keine Auswirkungen auf Upgrades.

Ursache

Dieses Verhalten wurde für FMC-Hotfix-Installationen entwickelt. Das System verwaltet die Anzeige der Basissoftware-Version und verfolgt die Hotfix-Installationen separat im Patch-Verlauf.

Verwandte Inhalte

- [Cisco Secure Firewall Threat Defense Hotfix - Versionshinweise](#)
- [Technischer Support und Downloads von Cisco](#)
- Cisco Bug-ID [CSCwb10571](#)

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.