

# Aktivieren Sie Bonjour im Layer-2-Modus auf Stackable Switches der Serie Sx500.

## Ziel

Bonjour erleichtert die Serviceerkennung in einem Local Area Network. Der Switch sendet als Bonjour-Client regelmäßig Bonjour Discovery-Protokollpakete an direkt verbundene IP-Subnetze und kündigt deren Existenz an. Bonjour ist standardmäßig im Management-VLAN aktiviert.

Befindet sich der Switch im Layer-2-Modus, wird die Bonjour-Erkennung global aktiviert und kann nicht auf Port- oder VLAN-Basis aktiviert werden. In diesem Fall kündigt der Switch alle Dienste an, die vom Administrator in der Konfiguration auf der Seite *Services* aktiviert wurden. Wenn sowohl Bonjour als auch ICMP aktiviert sind, wird die IP-Multicast-Adresse von Bonjour auf der Seite *Adding IP Multicast Group (IP-Multicast-Gruppe hinzufügen)* angezeigt. Wenn Bonjour Discovery deaktiviert ist, gibt der Switch keine Servicetyp-Werbung an und reagiert nicht auf Anfragen von Netzwerkmanagement-Anwendungen. In diesem Artikel wird erläutert, wie Bonjour auf dem Stackable Switch der Serie Sx500 aktiviert wird.

## Anwendbare Geräte

- Stackable Switches der Serie Sx500

## Softwareversion

- 1,3 0,62

## Aktivieren von Bonjour im Layer-2-Modus

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie **Administration > Discovery > Bonjour** aus. Die Seite *Discovery-Bonjour* wird geöffnet:



Discovery - Bonjour

Discovery:  Enable

Apply Cancel

Schritt 2: Aktivieren Sie **Aktivieren**, um Bonjour global auf dem Switch zu aktivieren.

Schritt 3: Klicken Sie auf **Übernehmen**, um die Einstellungen zu speichern.