

# Zugriff auf die webbasierte Setup-Seite auf IP-Telefonen der Serie SPA500

## Ziel

Alle Geräte verfügen über integrierte Setup-Seiten, auf denen Benutzer Einstellungen anpassen und erweiterte Eigenschaften in Geräten einrichten können. Die Setup-Seite ermöglicht eine einfache Konfiguration der Funktionen für das Gerät. Dieses Dokument zeigt, wie Sie auf die Einrichtungsseite für IP-Telefone der Serie SPA 500 zugreifen.

## Anwendbare Geräte

·IP-Telefone der Serie SPA 500

## Schritte für den Zugriff auf die Einrichtungsseite von SPA-Geräten.

**Hinweis:** Obwohl der Artikel auch für alle IP-Telefone der Serie SPA 500 gilt, wird das Gerät SPA 509G verwendet.

**Hinweis:** Stellen Sie vor dem Zugriff auf die Einrichtungsseite des SPA509G sicher, dass das Gerät über seinen SW-Port mit einem PoE-fähigen Router (Power over Ethernet) verbunden ist.

## Zugriff auf die Einrichtungsseite des SPA 509G

Schritt 1: Wenn das IP-Telefon eingeschaltet ist, führt es Netzwerkkonfigurationen und Setup-Konfigurationen aus. Wenn die Netzwerkkonfiguration abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste Setup (Papiersymbol), wie in Abbildung dargestellt.



Schritt 2: Damit wird ein Menü für die Einrichtung mit verschiedenen Optionen auf dem LCD-Bildschirm des IP-Telefons angezeigt.



Schritt 3: Drücken Sie 3. Dadurch wird das Menü Einstellungen auf der LCD-Anzeige aufgerufen.



Schritt 4: Drücken Sie 5. Daraufhin wird das Menü "Network Configuration" (Netzwerkkonfiguration) auf der LCD-Anzeige geöffnet.

Schritt 5: Navigieren Sie nach unten zu Option 3, oder drücken Sie einfach 3. Beachten Sie, dass die IP-Adresse unter der *IP-Adresse* angezeigt wird.

Schritt 6: Rufen Sie einen Webbrowser auf, und geben Sie die IP-Adresse ein.

**Hinweis:** Der Computer und das IP-Telefon sollten sich im selben Netzwerk befinden, um auf das webbasierte Dienstprogramm zuzugreifen.

Small Business  
cisco SPA509G Configuration Utility

Admin Login basic | advanced

Voice Call History Personal Directory Attendant Console Status

Info System Phone User

**System Information**

Connection Type:	DHCP	Current IP:	192.168.137.162
Host Name:	SEPC89C1D6E6F8F	Domain:	mshome.net
Current Netmask:	255.255.255.0	Current Gateway:	192.168.137.1
Primary DNS:	192.168.137.1		
Secondary DNS:			

**Product Information**

Product Name:	SPA509G	Serial Number:	CBT151508BR
Software Version:	7.4.8a	Hardware Version:	1.0.2(0001)
MAC Address:	C89C1D6E6F8F	Client Certificate:	Installed
Customization:	Open	Licenses:	None

**Phone Status**

Current Time:	1/1/2003 14:27:55	Elapsed Time:	02:13:56
Broadcast Pkts Sent:	21	Broadcast Bytes Sent:	2138
Broadcast Pkts Recv:	353	Broadcast Bytes Recv:	36800

Undo All Changes Submit All Changes

© 2009 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. SPA509G IP Phone

Schritt 7: Das webbasierte Setup-Dienstprogramm wird angezeigt. Wenn sie nicht angezeigt wird, sind der Computer und das IP-Telefon möglicherweise nicht mit demselben Netzwerk verbunden. Pingen Sie die IP-Adresse des IP-Telefons vom Computer, um die Verbindung zu überprüfen.