

# Deaktivieren Sie den SSID-Broadcast an einem Wireless Access Point.

## Ziel

Ein Service Set Identifier (SSID) ist der Netzwerkname eines Wireless-Netzwerks, der von einem Access Point gesendet wird. Wenn ein Wireless-Gerät den Bereich nach Wireless-Netzwerken durchsucht, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann, erkennt es die Wireless-Netzwerke in seiner Reichweite über seine Netzwerknamen oder SSIDs. Die Übertragung der SSID ist standardmäßig aktiviert. Sie können es jedoch auch aus Sicherheitsgründen deaktivieren. Auf diese Weise wird Ihr Wireless-Netzwerk nicht von Wireless-Geräten in Ihrer Region erkannt.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die SSID-Übertragung auf Ihrem Access Point erfolgreich deaktivieren können, um die Sicherheit zu erhöhen.

## Anwendbare Geräte

- WAP100-Serie
- WAP300-Serie
- WAP500-Serie

## Softwareversion

- 1.0.1.4 — WAP131, WAP351
- 1.0.6.2 — WAP121, WAP321
- 1.2.0.2 - WAP371, WAP551, WAP561


## SSID-Broadcast deaktivieren

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm an, und wählen Sie **Wireless > Networks** aus.


**Hinweis:** In den folgenden Bildern wird das webbasierte Dienstprogramm des WAP131 als Beispiel verwendet.




Schritt 2: Wählen Sie das Optionsfeld aus, dessen SSID Sie deaktivieren möchten.



Schritt 3: Aktivieren Sie im Bereich Virtual Access Points (SSIDs) das Kontrollkästchen neben dem Netzwerk, um dessen Einstellungen zu bearbeiten.



Schritt 4: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**.



Schritt 5: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen unter SSID-Broadcast.

Virtual Access Points (SSIDs)					
	VAP No.	Enable	VLAN ID	SSID Name	SSID Broadcast
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	wap1311st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	wap1312nd	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	wap1313rd	<input checked="" type="checkbox"/>

Add Edit Delete

Schritt 6: Klicken Sie auf **Speichern**.

Virtual Access Points (SSIDs)					
	VAP No.	Enable	VLAN ID	SSID Name	SSID Broadcast
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	1	wap1311st	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	wap1312nd	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	wap1313rd	<input checked="" type="checkbox"/>

Add Edit Delete

Save

Sie sollten jetzt die SSID-Übertragung des Wireless-Netzwerks erfolgreich deaktiviert haben.