

Orchestrator de marea de la empresa: El activador del evento de Windows no se registra

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

[Windows 2008](#)

[Windows 2003](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Al intentar monitorear un evento de Windows en otro Servidor Windows, el activador del evento no se registra.

[prerrequisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

- 2.1 de marea del Orchestrator de la empresa (TEO) o más adelante
- Activador de Windows

[Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

[Problema](#)

El activador del evento de Windows no se registra con el servidor TEO. Este mensaje de error puede ser considerado:

```
The RPC server is unavailable.  
(Exception from HRESULT: 0x800706BA)
```

[Solución](#)

Tres reglas de firewall WMI se deben habilitar para permitir la aprobación con el Firewall. Esta configuración se debe realizar en el servidor TEO.

[Windows 2008](#)

Realice estos pasos para Windows 2008:

1. Haga clic el **comienzo** > al **administrador de servidor**.
2. Van a la **configuración** > **firewall de Windows** > las **reglas entrantes**.
3. Para permitir entrante de estos componentes, del click derecho en ellos y permitir el permiso de la regla:WMI (Async-en)WMI (DCOM-en)WMI (WMI-en)

[Windows 2003](#)

Realice estos pasos para Windows 2003:

1. Haga clic el **comienzo** > al **panel de control** > **firewall de Windows**.
2. Haga clic la lengüeta de las **excepciones**, elija la casilla de verificación **WMI**, y haga clic la **AUTORIZACIÓN**.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)