¿Cómo puedo obligar a TMS a utilizar la marcación de 10 dígitos entre dos números ISDN que están en el mismo código de área?

Contenido

[Introducción](#)
[¿Cómo puedo obligar a TMS a utilizar la marcación de 10 dígitos entre dos números ISDN que están en el mismo código de área?](#)
[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence Management Suite.

P. ¿Cómo puedo obligar a TMS a utilizar la marcación de 10 dígitos entre dos números ISDN que están en el mismo código de área?

A. Al marcar dentro de **US**, el valor predeterminado de TMS es que dos números con **el mismo código de área** se consideran llamadas locales y sólo marcan 7 dígitos.

Para indicar a TMS que utilice 10 dígitos dentro del mismo área, cree una regla de código de área en la zona ISDN.

1. Vaya a **Administrative Tools > Locations > ISDN Zones**.
2. Seleccione la zona.
3. Pase el ratón y seleccione **Editar**.
4. Haga clic en **Reglas de código de área**
5. Si no existe ninguna regla, haga clic en **Nueva regla**.
6. Introduzca el código de área **local** en Al marcar desde este código de área al siguiente código de área.
7. Marque la casilla de verificación Incluir código de área.
8. Click **Save**.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems