

Contenido

[Introducción](#)

[Cambiando el nombre de host que el ESA da en el banner HELO](#)

[GUI](#)

[CLI](#)

[Confirmación](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe cómo cambiar el nombre de host que se llama en el banner HELO asociado al dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA).

Cambiando el nombre de host que el ESA da en el banner HELO

Cuando un usuario final utiliza TELNET para conectar con un ESA, el IP o el nombre de host usado presenta un nombre de host incorrecto al publicar la petición HELO:

GUI

Vaya a la **red > a las interfaces IP** y haga clic el nombre de la interfaz y cambie el campo del nombre de host.

Nota: Recuerde hay una configuración en las diversas directivas del flujo de correo que permite que usted reemplace la forma del nombre de host del banner.

Someta y confíe sus cambios con el GUI.

CLI

Usando el **interfaceconfig**, elija la interfaz configurada que usted quiere cambiar el nombre de host encendido. Usted necesitará editar el campo del “nombre de host” cuando está indicado.

```
(ironport.example) > interfaceconfig
```

```
Currently configured interfaces:
```

1. Management (172.19.0.117/24 on Management: ironport.example.com)
2. PrivateNet (172.19.1.117/24 on Data 1: ironport.example.com)
3. TestNet (172.19.2.117/24 on Data 2: ironport.example.com)

```
Choose the operation you want to perform:
```

```

- NEW - Create a new interface.
- EDIT - Modify an interface.
- GROUPS - Define interface groups.
- DELETE - Remove an interface.
[> edit
Enter the number of the interface you wish to edit.
[> 1
IP interface name (Ex: "InternalNet"):
[Management]>
IP Address (Ex: 192.168.1.2):
[172.19.0.117]>
Ethernet interface:
1. Data 1
2. Data 2
3. Management
[3]>
Netmask (Ex: "255.255.255.0" or "0xffffffff"):
[0xffffffff00]>
Hostname:
[ironport.example]> newhostname.example

```

Vuelva al prompt principal CLI y **confíe** sus cambios.

Confirmación

Re-tentativa la sesión telnet anterior. Usted debe ver el nombre de host actualizado referido al HELO para pedir:

```

(ironport.example) > interfaceconfig

Currently configured interfaces:
1. Management (172.19.0.117/24 on Management: ironport.example.com)
2. PrivateNet (172.19.1.117/24 on Data 1: ironport.example.com)
3. TestNet (172.19.2.117/24 on Data 2: ironport.example.com)
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new interface.
- EDIT - Modify an interface.
- GROUPS - Define interface groups.
- DELETE - Remove an interface.
[> edit
Enter the number of the interface you wish to edit.
[> 1
IP interface name (Ex: "InternalNet"):
[Management]>
IP Address (Ex: 192.168.1.2):
[172.19.0.117]>
Ethernet interface:
1. Data 1
2. Data 2
3. Management
[3]>
Netmask (Ex: "255.255.255.0" or "0xffffffff00"):
[0xffffffff00]>
Hostname:
[ironport.example]> newhostname.example

```

Información Relacionada

- [Dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco - Guías del usuario final](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)