

Configuración de ESA y CES para desencadenar coincidencias de políticas DLP ITIN

Contenido

[Introducción](#)

[P. ¿Cómo se activan los correos electrónicos con DLP Policy ITIN en ESA y CES?](#)

Introducción

En este documento se describe cómo activar mensajes de correo electrónico con coincidencias de Número de identificación fiscal individual (ITIN) de la política DLP en el ESA/CES.

P. ¿Cómo se activan los correos electrónicos con DLP Policy ITIN en ESA y CES?

Prerrequisitos y alcance: Asegúrese de que la política DLP ITIN esté habilitada y aplicada al flujo de correo relevante en ESA o CES.

Lógica de coincidencia (basada en los ejemplos): Un patrón similar a ITIN de 9 dígitos por sí mismo no coincide. Se produce una coincidencia cuando aparece el patrón de 9 dígitos con una palabra clave relacionada con ITIN (por ejemplo, "itin", "taxpayer" o "tax id"). Los 9 dígitos pueden ser contiguos o con guiones (#### ## #####).

Procedimiento de comprobación:

1. Redacte un correo electrónico de prueba e incluya una de las cadenas de prueba coincidentes de la lista en el cuerpo del mensaje.
2. Envíe el mensaje a través del flujo de correo ESA o CES donde se aplica la política DLP.
3. Verifique el resultado de DLP en los registros/seguimientos de mensajes para el mensaje y confirme que se ha aplicado la acción de DLP configurada.

Cadenas de prueba y comportamiento de coincidencia esperado:

Texto de muestra	Resultado esperado
921-72-3456	Sin coincidencia
921723456	Sin coincidencia
taxpayer 921723456	Match (Coincidencia)
taxpayer 921-72-3456	Match (Coincidencia)
tax id 921-72-3456	Match (Coincidencia)
tax id 921723456	Match (Coincidencia)
itin 921723456	Match (Coincidencia)
itin 921-72-3456	Match (Coincidencia)
tax payer 921723456	Match (Coincidencia)
tax payer 921-72-3456	Match (Coincidencia)
taxid 921-72-3456	Match (Coincidencia)
	Match (Coincidencia)

Texto de muestra	Resultado esperado
taxid 921723456	
tax identification 921-72-3456	Match (Coincidencia)
tax identification 921723456	Match (Coincidencia)

Todos los identificadores y valores de ejemplo de este documento son datos de prueba ficticios.

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).