

# ¿Es posible traer la imagen del logotipo de Cisco usada en las páginas EUN usando el HTTP en vez del HTTPS?

## Contenido

[Pregunta:](#)

## Pregunta:

¿Es posible traer la imagen del logotipo de Cisco usada en las páginas de la notificación del usuario final (EUN) usando el HTTP en vez del HTTPS?

**Entorno:** Dispositivo de seguridad de la red de Cisco (WSA), imagen del logotipo EUN habilitada

Por abandono, la “imagen del logotipo de Cisco” visualizada en las páginas de las notificaciones del usuario final se trae usando el HTTPS.

El URL usado es similar a: [https://<WSA-IP-address>:8443/images/logos/ironport\\_logo.gif](https://<WSA-IP-address>:8443/images/logos/ironport_logo.gif)

En caso de que, quisiéramos que esta insignia fuera originada vía el HTTP, necesitaríamos realizar los cambios siguientes:

- 
1. En el Interfaz de administración de la Web, navegue a: La “red - > interconecta - > edita las configuraciones” - > debajo: “Servicios de administración del dispositivo” y O.N.U-control la opción abajo:
    - Reoriente los pedidos de HTTP al HTTPS (girarán a los servicios HTTP y HTTPS)
  2. Navegue a los “Servicios de seguridad - > notificación del usuario final - > editan las configuraciones” - > bajo “imagen del logotipo” elija:  
Elija el “logotipo de encargo del uso: ” opción Configuración URL:  
[http://wsa:8080/images/logos/ironport\\_logo.gif](http://wsa:8080/images/logos/ironport_logo.gif) donde está el nombre o dirección IP el “wsa” de la interfaz de administración

## **Note:**

- 8080 es la configuración predeterminada para el puerto HTTP en donde escuchará el Interfaz de administración de la Web. Si se cambia el valor predeterminado, después asegúrese utilizar el valor correcto en el URL antedicho.
- Usted puede ser verifica este valor debajo: La red > las interfaces > editan las configuraciones > bajo “servicios de administración del dispositivo” > HTTP