

Reinicio de fábrica del teléfono Cisco Video Phone 8875 con el teclado

Objetivo

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo restablecer de fábrica el teléfono de vídeo 8875 de Cisco con el teclado.

Dispositivos aplicables

- Videoteléfono Cisco 8875

Introducción

El Cisco Video Phone 8875 es un videoteléfono con una cámara de alta definición, una pantalla táctil y está diseñado para videollamadas y reuniones en oficinas de trabajo y oficinas domésticas.

La integración del Cisco Video Phone 8875 con Webex permite a los usuarios unirse a las reuniones de Webex con un botón. No tendrá que preocuparse de introducir ID y contraseñas de reunión, ahorrar tiempo y unirse a la reunión al instante.

Un restablecimiento de fábrica borra todos los ajustes del teléfono. Perderá su registro actual y toda la configuración después de un restablecimiento de fábrica. Debe registrar y configurar el teléfono del mismo modo que lo hace para un teléfono nuevo antes de poder utilizarlo de nuevo.

Si tiene problemas técnicos graves con el teléfono o desea borrar la configuración existente, puede restablecer los parámetros de fábrica.

Veamos los pasos necesarios para restablecer los parámetros de fábrica del teléfono de vídeo 8875 de Cisco mediante el teclado.

Reinicie el teléfono con el teclado

Paso 1

Desconecte el teléfono.

- Si utiliza Power over Ethernet (PoE), desconecte el cable Ethernet.
- Si utiliza el cubo de energía, desenchufe el cubo de energía.

Espere 5 segundos.



Paso 2

Mantenga pulsada la tecla # y vuelva a conectar el teléfono.



Paso 3

Se iluminarán los botones Auriculares, Altavoz y Silencio.



Paso 4

Cuando el botón de silencio se apague, suelte el botón # y presione **123456789*0#** en secuencia. Después de pulsar estos botones, el LED de silencio se volverá a iluminar

y el teléfono pasará por el proceso de restablecimiento de fábrica.



Si pulsa los botones fuera de secuencia, el teléfono se encenderá normalmente. Además, el momento de presionar los botones es importante para un restablecimiento de fábrica exitoso.

Paso 5

Una vez que se haya completado el restablecimiento de fábrica, el teléfono pasará por el flujo de trabajo listo para usar.



Conclusión

¡Es tan simple como eso! Ahora ya sabe cómo restablecer de fábrica el teléfono de vídeo 8875 de Cisco mediante el teclado.

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).