

# Configuración de la dirección MAC que filtra en el RV120W y el RV220W

## Objetivos

La filtración de la dirección MAC le permite para permitir o para bloquear el tráfico que viene de las máquinas o de los dispositivos sabidos. Trafique venir adentro de un MAC Address especificado entonces será filtrado basó sobre si usted eligió bloquear o no prohibirle el permiso.

Este documento explica cómo configurar la dirección MAC que filtra en el RV120W y el RV220W.

## Dispositivos aplicables

- RV120W
- RV220W

## Versión del software


- v1.0.4.17

## Configuración de la filtración de la dirección MAC

**Paso 1.** Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el **Firewall > avanzó las configuraciones > la filtración MAC**.

**Paso 2.** Marque la casilla de verificación del **permiso** para habilitar la filtración de la dirección MAC. Desmarque la casilla de verificación para inhabilitar la filtración de la dirección MAC.

### MAC Filtering

 Please turn on MAC Filtering to configure MAC Addresses for filtering.

**MAC Filtering Settings**

Source MAC Address Filtering  Enable

Policy for MAC Addresses Listed Below  Block and Allow the Rest  
 Allow and Block the Rest

**MAC Address Table**

<input type="checkbox"/>	MAC Addresses	Description
<input type="checkbox"/>	0 results found	

Add Delete

Save Cancel

Paso 3. Si usted decide habilitar la dirección MAC que filtra, haga clic uno de los botones de radio siguientes en la *directiva para las direcciones MAC enumeradas debajo del campo*:

**MAC Filtering Settings**

Source MAC Address Filtering:  Enable

Policy for MAC Addresses Listed Below:  Block and Allow the Rest  
 Allow and Block the Rest

- Bloquee y permita el resto — Elija esta opción para bloquear el tráfico que viene de los MAC Address especificado y para permitir el tráfico del resto de los direccionamientos.
- Permita y bloquee el resto — Elija esta opción para permitir el tráfico que viene de los MAC Address especificado y para bloquear el tráfico del resto de los direccionamientos.

Paso 4. El tecleo **agrega** en la tabla de la dirección MAC para agregar una nueva dirección MAC.

**MAC Address Table**

<input type="checkbox"/>	MAC Addresses	Description
<input type="checkbox"/>	0 results found	

Add Delete

Paso 5. Ingrese el MAC address y la descripción del propietario del MAC address para agregar a la tabla.

MAC Address Table	
<input type="checkbox"/> MAC Addresses	Description
<input type="checkbox"/> 0 results found	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Add"/>	<input type="button" value="Delete"/>

Paso 6. **Salvaguardia del teclado.** Relance los pasos 4 y 5 para que cada direccionamiento permita o bloquee.