

Resolución de problemas de PoE en Cisco C9350 Series Smart Switches

Introducción

Este documento describe cómo recopilar y capturar salidas y registros para resolver problemas de Power over Ethernet (PoE) en Cisco C9350 Series Smart Switches.

Descripción general de la función PoE en C9350

SKU de C9350 con PoE

Productos C9350	Número de puertos PoE	Potencia de PoE máxima por puerto
C9350-48HX	48	90
C9350-48U	48	60
C9350-24U	24	60
C9350-48P	48	30
C9350-24P	24	30

Novedades de C9350 con PoE

- Admite hasta 90 W en todos los puertos de las unidades C9350-HX (Anteriormente, solo se utilizaba en 32 puertos en C9300X/H, debido a la limitación del balance de potencia).

- Tres ranuras para fuentes de alimentación (desde las dos del C9300). Esto aumenta el balance de potencia PoE disponible que permite a los switches C9350-48HX proporcionar hasta 90 W en los 48 puertos.
- Firmware compatible con BT True Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) No hay conversión de modo AT a modo BT y viceversa. El mismo firmware de BT funciona en modo de 2 pares en SKU de 30 W y en modo de 4 pares en SKU de 60 W y 90 W (el comando upoe-plus está obsoleto).
- Imagen de la unidad de microcontrolador (MCU) unificada (secuencia de bits de hardware, cargador de arranque y aplicación de software de MCU agrupados en un único binario). En Catalyst 9300, cada una de estas imágenes era independiente y tomaba 360 segundos por imagen y la actualización se realizaba en secuencia.
- Actualice de la interfaz I2C a la interfaz SPI en la MCU. Esto permite una actualización más rápida del software MCU de ~110 segundos (anteriormente era de ~360 segundos por imagen en Catalyst 9300). La interfaz SPI es más rápida que I2C y nos permite realizar mejoras futuras que pueden optimizar la función PoE en general.
- Interfaz UART MCU. Esto nos permite obtener registros de depuración de la MCU (no es necesario depender de volcados de instantáneas o de registros personalizados con imágenes de depuración).

Funciones de mantenimiento mejoradas para la resolución de problemas y la recopilación de registros en C9350

En C9350 se han implementado nuevas funciones de facilidad de mantenimiento para la resolución de problemas de PoE que ayudan a la raíz que causa los problemas desde el campo de forma más fiable y rápida.

Datos de registro del controlador PoE integrados en la CLI de PoE "show tech-support"

```
show platform frontend-controller read-poe <poe_controller#> module <module#>
```

```
C9350-24U_SWITCH#show tech-support poe | redirect flash:show_tech_poe_27Jan2026.txt
C9350-24U_SWITCH#more flash:show_tech_poe_27Jan2026.txt | include --- show
----- show clock -----
----- show switch -----
----- show module -----
----- show version -----
----- show running-config -----
----- show env all -----
```

```
----- show power inline -----
----- show power inline police -----
----- show interface status -----
----- show platform software ilpower details -----
----- show stack-power budgeting -----
----- show stack-power detail -----
----- show controllers ethernet-controller phy detail -----
----- show controllers power inline -----
----- show cdp neighbors detail -----
----- show lldp neighbors detail -----
----- show interface -----
----- show log -----
----- show power inline priority -----
----- show post -----
----- show controllers power inline module 1 -----
----- show platform frontend-controller version 0 1 -----
----- show platform frontend-controller manager 0 1 -----
----- show platform frontend-controller subordinate 0 1 -----
----- show platform hardware fed switch 1 fwd-asic register read register-name pimdeviceid -----
----- show platform software trace message chassis-manager switch 1 R0 -----
----- show platform software trace message fed switch 1 -----
----- show platform software ilpower system 1 -----
----- show power inline Gi1/0/1 detail -----
----- show power inline Gi1/0/2 detail -----
----- show power inline Gi1/0/3 detail -----
----- show power inline Gi1/0/4 detail -----
----- show power inline Gi1/0/5 detail -----
----- show power inline Gi1/0/6 detail -----
----- show power inline Gi1/0/7 detail -----
----- show power inline Gi1/0/8 detail -----
----- show power inline Gi1/0/9 detail -----
----- show power inline Gi1/0/10 detail -----
----- show power inline Gi1/0/11 detail -----
----- show power inline Gi1/0/12 detail -----
----- show power inline Gi1/0/13 detail -----
----- show power inline Gi1/0/14 detail -----
----- show power inline Gi1/0/15 detail -----
----- show power inline Gi1/0/16 detail -----
----- show power inline Gi1/0/17 detail -----
----- show power inline Gi1/0/18 detail -----
----- show power inline Gi1/0/19 detail -----
----- show power inline Gi1/0/20 detail -----
----- show power inline Gi1/0/21 detail -----
----- show power inline Gi1/0/22 detail -----
----- show power inline Gi1/0/23 detail -----
----- show power inline Gi1/0/24 detail -----
----- show platform frontend-controller read-poe 1 module 1 -----
----- show platform frontend-controller read-poe 2 module 1 -----
----- show platform frontend-controller read-poe 3 module 1 -----
----- show platform frontend-controller read-poe 4 module 1 -----
----- show platform frontend-controller read-poe 5 module 1 -----
----- show platform frontend-controller read-poe 6 module 1 -----
----- show platform frontend-controller read-poe 7 module 1 -----
----- show platform frontend-controller read-poe 8 module 1 -----
----- show platform frontend-controller read-poe 9 module 1 -----
----- show platform frontend-controller read-poe 10 module 1 -----
----- show platform frontend-controller read-poe 11 module 1 -----
----- show platform frontend-controller read-poe 12 module 1 -----
```

C9350-24U_SWITCH#

Registro de puerto único

- Esta función ayuda a recopilar registros pertenecientes a un puerto específico.
- Esta función se mantiene a través de las recargas hasta que se inhabilita explícitamente a través de CLI.
- Las salidas del registro se almacenan en los archivos de registro de btrace del administrador del chasis (comando)
- La infraestructura de registro puede ser excesiva, asegúrese de que la función esté inhabilitada una vez que se complete la recolección del registro de depuración. Si no lo hace, los seguimientos de comandos se pueden rellenar con registros PoE para ese puerto específico después de que se haya completado la resolución de problemas.
- Para habilitar el registro de un solo puerto:

```
Switch#set platform software ilpower switch <switch number> r0 logging <port number> level <basic|detail>
Switch#set platform software ilpower switch <switch number> r0 logging <port number> action <start|stop>
```

<< sample btrace log collection on a working PoE port >>

```
C9350-24U_SWITCH#sh runn int gi1/0/10
Building configuration...
```

```
Current configuration : 49 bytes
!
interface GigabitEthernet1/0/10
 shutdown
end
```

```
C9350-24U_SWITCH#
C9350-24U_SWITCH#show power inline gi1/0/10
Interface Admin Oper      Power  Device          Class Max
              (Watts)
-----
Gi1/0/10 auto  off          0.0    n/a             n/a   60.0
C9350-24U_SWITCH#
```

```
C9350-24U_SWITCH#
C9350-24U_SWITCH#set platform software ilpower switch 1 r0 logging 10 level ?
  basic  Basic level logging
  detail Detailed level logging
```

```
C9350-24U_SWITCH#
C9350-24U_SWITCH#set platform software ilpower switch 1 r0 logging 10 level detail
Inline power port level logging configured for port 10
C9350-24U_SWITCH#
```

```
C9350-24U_SWITCH#sh clock
*10:20:20.609 UTC Fri Jan 23 2026
C9350-24U_SWITCH#
```

```
C9350-24U_SWITCH#
C9350-24U_SWITCH#set platform software ilpower switch 1 r0 logging action start
Inline power port level logging enabled
C9350-24U_SWITCH#
```

```

C9350-24U_SWITCH#
C9350-24U_SWITCH#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
C9350-24U_SWITCH(config)#int g1/0/10
C9350-24U_SWITCH(config-if)#no sh
C9350-24U_SWITCH(config-if)#no shutdown
C9350-24U_SWITCH(config-if)#end
*Jan 23 10:20:53.297: %ILPOWER-5-DETECT: Interface Gi1/0/10: Power Device detected: IEEE PD
C9350-24U_SWITCH#
*Jan 23 10:20:53.297: %ILPOWER-6-SET_AVAILABLE_ILPOWER: Available POE budget for switch 1 is updated. N
*Jan 23 10:20:54.048: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Jan 23 10:20:54.125: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/10, changed state to down
*Jan 23 10:20:55.296: %ILPOWER-5-POWER_GRANTED: Interface Gi1/0/10: Power granted
C9350-24U_SWITCH#
C9350-24U_SWITCH#
*Jan 23 10:21:12.948: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/10, changed state to up
*Jan 23 10:21:13.947: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/10, changed st
C9350-24U_SWITCH#
C9350-24U_SWITCH#
*Jan 23 10:21:24.299: %ILPOWER-5-PWRGOOD_SPARE_PAIR: Interface Gi1/0/10: spare pair power good
*Jan 23 10:21:24.615: %ILPOWER-6-SET_AVAILABLE_ILPOWER: Available POE budget for switch 1 is updated. N
*Jan 23 10:21:25.841: %ILPOWER-6-SET_AVAILABLE_ILPOWER: Available POE budget for switch 1 is updated. N
C9350-24U_SWITCH#
C9350-24U_SWITCH#
C9350-24U_SWITCH#
C9350-24U_SWITCH#show power inline gi1/0/10
Interface Admin Oper      Power Device          Class Max
          (Watts)
-----
Gi1/0/10 auto    on          10.8   IP Phone 9951        4      60.0
C9350-24U_SWITCH#
C9350-24U_SWITCH#
C9350-24U_SWITCH#set platform software ilpower switch 1 r0 logging action stop
Inline power port level logging disabled
C9350-24U_SWITCH#

```

```

C9350-24U_SWITCH#
C9350-24U_SWITCH#
C9350-24U_SWITCH#show logging process cmand
Logging display requested on 2026/01/23 10:22:32 (UTC) for Hostname: [C9350-24U_SWITCH], Model: [C9350-

```

```

Displaying logs from the last 0 days, 0 hours, 10 minutes, 0 seconds
executing cmd on chassis: 1; rp slot: 0; location: local ...
Unified Decoder Library Init .. DONE
Found 1 UTF Streams

```

```

2026/01/23 10:20:48.689503387 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER
2026/01/23 10:20:48.689518893 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER
2026/01/23 10:20:48.689538070 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 p
2026/01/23 10:20:48.689551248 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 p
2026/01/23 10:20:52.126411347 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_detect[
2026/01/23 10:20:52.126447840 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poe_l
2026/01/23 10:20:52.126461454 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(1
2026/01/23 10:20:52.126470725 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(1
2026/01/23 10:20:52.126479263 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 ##Aut
2026/01/23 10:20:52.126487198 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 ### C
2026/01/23 10:20:52.126508214 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Sendi
2026/01/23 10:20:52.126518186 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Sendi
2026/01/23 10:20:52.131624642 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 got r
2026/01/23 10:20:52.675581516 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port

```

2026/01/23 10:20:52.675593817 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 AUTOD
2026/01/23 10:20:52.675601825 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 set i
2026/01/23 10:20:52.675612377 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port
2026/01/23 10:20:52.675628214 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 AUTOD
2026/01/23 10:20:52.675635631 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port
2026/01/23 10:20:53.296919219 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 GetEv
2026/01/23 10:20:53.296929611 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(1
2026/01/23 10:20:53.296941387 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Signa
2026/01/23 10:20:53.296957972 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 RE_PO
2026/01/23 10:20:53.298452740 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icu
2026/01/23 10:20:53.298471493 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM
2026/01/23 10:20:53.298480242 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port
2026/01/23 10:20:53.298969050 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_ieee_pw
2026/01/23 10:20:53.298982584 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poe_1
2026/01/23 10:20:53.298992385 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(1
2026/01/23 10:20:53.299000345 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(1
2026/01/23 10:20:53.299008271 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(1
2026/01/23 10:20:53.299017875 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 IEE_P
2026/01/23 10:20:53.299025406 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port
2026/01/23 10:20:53.299125162 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_po
2026/01/23 10:20:53.299170516 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icu
2026/01/23 10:20:53.299205659 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_po
2026/01/23 10:20:53.299244221 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icu
2026/01/23 10:20:53.299277286 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_po
2026/01/23 10:20:53.299314212 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icu
2026/01/23 10:20:53.301891274 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(1
2026/01/23 10:20:53.301901034 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Sendi
2026/01/23 10:20:53.305323953 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 got r
2026/01/23 10:20:53.305347756 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 set
2026/01/23 10:20:53.305356903 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM
2026/01/23 10:20:53.305370040 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port
2026/01/23 10:20:53.305378512 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 set
2026/01/23 10:20:53.305386913 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM
2026/01/23 10:20:53.305394249 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port
2026/01/23 10:20:53.305406255 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 set
2026/01/23 10:20:53.305414696 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM
2026/01/23 10:20:53.305422332 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port
2026/01/23 10:20:53.950355766 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port
2026/01/23 10:20:53.950367359 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 state
2026/01/23 10:20:53.950375549 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 AUTOD
2026/01/23 10:20:53.950383251 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 set i
2026/01/23 10:20:53.950393459 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port
2026/01/23 10:20:54.487897374 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port
2026/01/23 10:20:54.487908264 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 state
2026/01/23 10:20:54.487916551 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 AUTOD
2026/01/23 10:20:54.487924497 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 set i
2026/01/23 10:20:54.487933966 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port
2026/01/23 10:20:54.925917874 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Got P
2026/01/23 10:20:54.928723879 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Setti
2026/01/23 10:20:54.928734395 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SSPD:
2026/01/23 10:20:54.931603151 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SSPD:
2026/01/23 10:20:54.934410290 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(1
2026/01/23 10:20:55.296578019 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Signa
2026/01/23 10:20:55.296595839 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 RE_PO
2026/01/23 10:20:56.620237271 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:20:57.040914750 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:20:57.463796249 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:20:57.886470191 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:20:58.309246877 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:20:58.689977359 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER
2026/01/23 10:20:58.689992754 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER
2026/01/23 10:20:58.690011267 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 p

2026/01/23 10:20:58.690022359 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port
2026/01/23 10:20:58.690047165 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 p
2026/01/23 10:20:58.732273956 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:20:59.153644777 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:20:59.576018028 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:20:59.998579904 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:00.421013727 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:00.842362071 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:01.263014284 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:01.685124698 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:02.108248559 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:02.530359554 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:02.952535591 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:03.374300339 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:03.795328274 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:04.217233802 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:04.638657898 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:05.061469754 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:05.483228326 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:05.906366138 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:06.327792601 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:06.780668214 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:07.201665328 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:07.623403411 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:08.046028174 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:08.467758410 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:08.690285776 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER
2026/01/23 10:21:08.690299555 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER
2026/01/23 10:21:08.690322315 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 p
2026/01/23 10:21:08.690336229 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port
2026/01/23 10:21:08.690358848 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 p
2026/01/23 10:21:08.889240164 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:09.312446551 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:09.735244121 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:10.155865917 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:10.577540834 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:11.001463297 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:11.422841214 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:11.843693775 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:12.266336013 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:12.687645762 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:13.109691672 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:13.543895082 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:13.964690040 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:14.387572496 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:14.809902113 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:15.232806022 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:15.655268105 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:16.077114633 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:16.498019651 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:16.919360401 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:17.339809124 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:17.761999668 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:18.183470409 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:18.639367138 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:18.690852770 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER
2026/01/23 10:21:18.690873096 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER
2026/01/23 10:21:18.690914377 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 p
2026/01/23 10:21:18.690938782 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port
2026/01/23 10:21:18.690951600 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 p
2026/01/23 10:21:19.062002673 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:19.483871588 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE

2026/01/23 10:21:19.905457943 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:20.328469218 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:20.750913194 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:21.172472225 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:21.595360901 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:22.016028284 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:22.436662760 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:22.858862116 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:23.281570741 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:23.815221009 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:23.883810439 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icu
2026/01/23 10:21:23.884504482 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icu
2026/01/23 10:21:23.884782036 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_po
2026/01/23 10:21:23.884821312 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icu
2026/01/23 10:21:23.884861386 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_po
2026/01/23 10:21:23.884892897 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icu
2026/01/23 10:21:23.884933537 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 upoe_spare_
2026/01/23 10:21:23.885473117 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_
2026/01/23 10:21:23.885487152 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_
2026/01/23 10:21:23.885498236 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 set p
2026/01/23 10:21:23.885506793 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poli
2026/01/23 10:21:23.885517220 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_
2026/01/23 10:21:23.885527519 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 set p
2026/01/23 10:21:23.885535624 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poli
2026/01/23 10:21:23.885545838 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_
2026/01/23 10:21:23.885556895 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SPARE
2026/01/23 10:21:23.885565323 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poe_1
2026/01/23 10:21:23.885574911 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 comman
2026/01/23 10:21:23.885583649 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(1
2026/01/23 10:21:23.885592218 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Spare
2026/01/23 10:21:23.885601314 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 IEE_P
2026/01/23 10:21:23.885609658 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port
2026/01/23 10:21:23.888469422 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(1
2026/01/23 10:21:23.888479118 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Sendi
2026/01/23 10:21:23.891357227 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 got r
2026/01/23 10:21:24.246093233 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Got P
2026/01/23 10:21:24.248949671 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Setti
2026/01/23 10:21:24.248960573 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(1
2026/01/23 10:21:24.248973044 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:24.299298352 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Spare
2026/01/23 10:21:24.299316224 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 RE_PO
2026/01/23 10:21:24.615978564 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icu
2026/01/23 10:21:24.616036260 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_
2026/01/23 10:21:24.616054378 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SSPD:
2026/01/23 10:21:24.616082001 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icu
2026/01/23 10:21:24.616656518 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icu
2026/01/23 10:21:24.616942194 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_po
2026/01/23 10:21:24.616986306 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icu
2026/01/23 10:21:24.617025387 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_po
2026/01/23 10:21:24.617063340 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icu
2026/01/23 10:21:24.617113561 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_po
2026/01/23 10:21:24.617151428 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icu
2026/01/23 10:21:24.618943086 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SSPD:
2026/01/23 10:21:24.621772785 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SSPD:
2026/01/23 10:21:24.624616772 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_
2026/01/23 10:21:24.624634588 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_
2026/01/23 10:21:24.624643510 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 set p
2026/01/23 10:21:24.624651249 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poli
2026/01/23 10:21:24.624659202 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poli
2026/01/23 10:21:24.624668388 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_
2026/01/23 10:21:24.624676796 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 set p
2026/01/23 10:21:24.624684104 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poli

2026/01/23 10:21:27.105469610 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poli
2026/01/23 10:21:27.105478568 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icu
2026/01/23 10:21:27.105479245 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poli
2026/01/23 10:21:27.105490325 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_
2026/01/23 10:21:27.208246756 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:27.208256750 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:27.631362144 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:27.631371926 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:28.052469205 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:28.052479649 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:28.475256957 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icu
2026/01/23 10:21:28.475414174 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_pol
2026/01/23 10:21:28.475455049 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icu
2026/01/23 10:21:28.475492960 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_pol
2026/01/23 10:21:28.475527582 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icu
2026/01/23 10:21:28.475574059 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:28.475584161 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:28.475607113 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_
2026/01/23 10:21:28.475619697 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 set p
2026/01/23 10:21:28.475628476 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poli
2026/01/23 10:21:28.475636940 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poli
2026/01/23 10:21:28.475647416 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_
2026/01/23 10:21:28.475657682 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 set p
2026/01/23 10:21:28.475665872 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poli
2026/01/23 10:21:28.475674221 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poli
2026/01/23 10:21:28.475684236 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_
2026/01/23 10:21:28.691323951 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER
2026/01/23 10:21:28.691338689 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER
2026/01/23 10:21:28.691371210 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 p
2026/01/23 10:21:28.691384192 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port
2026/01/23 10:21:28.691395015 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 p
2026/01/23 10:21:28.897220844 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:28.897231667 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:29.318772153 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:29.318782837 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:29.641679413 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icu
2026/01/23 10:21:29.641716465 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_
2026/01/23 10:21:29.641821969 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_pol
2026/01/23 10:21:29.641841843 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 set p
2026/01/23 10:21:29.641852868 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icu
2026/01/23 10:21:29.641854033 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poli
2026/01/23 10:21:29.641866077 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poli
2026/01/23 10:21:29.641879531 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_
2026/01/23 10:21:29.641880360 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_pol
2026/01/23 10:21:29.641891955 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 set p
2026/01/23 10:21:29.641901014 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poli
2026/01/23 10:21:29.641907892 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icu
2026/01/23 10:21:29.641910851 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poli
2026/01/23 10:21:29.641921879 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_
2026/01/23 10:21:29.741997805 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:29.742007814 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:30.163997555 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:30.164007463 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:30.585218800 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:30.585228498 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:30.772118357 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icu
2026/01/23 10:21:30.772170395 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_
2026/01/23 10:21:30.772281078 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_pol
2026/01/23 10:21:30.772316580 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 set p
2026/01/23 10:21:30.772328405 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icu
2026/01/23 10:21:30.772329943 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poli
2026/01/23 10:21:30.772339999 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poli

2026/01/23 10:21:35.437612670 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icu
2026/01/23 10:21:35.437621525 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poli
2026/01/23 10:21:35.437633479 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_
2026/01/23 10:21:35.437640614 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_pol
2026/01/23 10:21:35.437657933 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 set
2026/01/23 10:21:35.437667738 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poli
2026/01/23 10:21:35.437669776 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icu
2026/01/23 10:21:35.437676706 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poli
2026/01/23 10:21:35.437687918 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_
2026/01/23 10:21:35.656364944 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:35.656374957 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:36.078110884 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:36.078120438 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:36.501691236 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:36.501702772 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:36.924469860 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:36.924479169 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:37.346463200 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:37.346472811 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:37.768619161 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:37.768630637 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:38.191683097 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:38.191693992 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:38.613463963 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:38.613475052 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:38.691932861 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER
2026/01/23 10:21:38.691946846 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER
2026/01/23 10:21:38.691962981 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 p
2026/01/23 10:21:38.691973713 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port
2026/01/23 10:21:38.691986858 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 p
2026/01/23 10:21:39.035856533 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:39.035864387 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:39.458248509 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:39.458258319 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:39.879564500 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:39.879575263 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:40.301699226 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:40.301709087 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:40.723429466 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:40.723440122 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:41.146696541 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:41.146706414 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:41.568999331 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:41.569010211 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:41.992197422 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:41.992207934 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:42.415301238 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:42.415311985 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:42.851943363 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:42.851952518 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:43.275363936 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:43.275375189 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:43.697580998 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:43.697597957 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:44.119639101 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE
2026/01/23 10:21:44.119648499 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE

=====
===== Unified Trace Decoder Information/Statistics =====
----- Decoder Input Information -----
=====
Num of Unique Streams .. 1

Inline Power Mode: auto
Operational status (Alt-A,B): on,on
Device Detected: yes
Device Type: Cisco IP Phone 9951
Connection Check: SS
IEEE Class (Alt-A,B): 4
Physical Assigned Class (Alt-A,B): 4
Discovery mechanism used/configured: Ieee and Cisco
Police: off

Power Allocated
Admin Value: 60.0
Power drawn from the source: 10.8
Power available to the device: 10.8
Allocated Power (Alt-A,B): 10.8

Actual consumption
Measured at the port(watts) (Alt-A,B): 5.8
Maximum Power drawn by the device since powered on: 6.0

Absent Counter: 0
Over Current Counter: 0
Short Current Counter: 0
Invalid Signature Counter: 0
Power Denied Counter: 0

Power Negotiation Used: CDP		
LLDP Power Negotiation	--Sent to PD--	--Rcvd from PD--
Power Type:	-	-
Power Source:	-	-
Power Priority:	-	-
Requested Power(W):	-	-
Allocated Power(W):	-	-

Four-Pair PoE Supported: Yes
Spare Pair Power Enabled: Yes
Four-Pair PD Architecture: Shared
Perpetual POE Enabled: FALSE
Fast POE Enabled: FALSE
Meter Start Time: 2026-01-22 06:27:41 UTC
Metered Energy Value(WattSec):533367.6
C9350-24U_SWITCH#

registro MCU

- Esta función ayuda a recopilar registros pertenecientes a la MCU
- Las salidas de registro también se almacenan en los archivos de registro btrace del administrador del chasis (comando)
- La infraestructura de registro puede ser excesiva, asegúrese de que la función esté inhabilitada una vez que se complete la recolección del registro de depuración. Si no lo hace, los seguimientos de comandos se pueden rellenar con registros PoE para ese puerto específico después de que se haya completado la resolución de problemas.
- Para iniciar/detener el registro de MCU:

```
Switch#set platform software ilpower switch <switch number> r0 logging mcu <start|stop>
```

```
<< sample MCU btrace log (collected during load-shed) PoE device kept disconnecting and connecting in a
```

```
2025/06/03 22:22:22.803175096 (cmand R0-0)(1): [cpa_sb] [6971]: UUID: 0, ra: 0 (note): [SYS_FPGA_ZAPPA)
```

```
2025/06/03 22:22:22.883510836 (cmand R0-0) (1): (cpa_sb] [6971]: UUID: 0, ra: 0 (note): [SYS_FPGA_ZAPPA)
```

```
2025/06/03 22:22:23.030997074 (cmand R0-0)(1): (cpa_sb] [6971]: UUID: 0, ra: 0 (note): [SYS_FPGA_ZAPPA)
```

```
2025/06/03 22:22:23.350286890 (cmand R0-0)(1): [cpa_sb] (6971): UUID: 0, ra: 0 (note): (SYS FPGA_ZAPPA)
```

```
2025/06/03 22:22:23.55599641 (cmand R0-0)(1): [cpa_sb] [6971]: UUID: 0, ra: 0 (note): [SYS_FPGA_ZAPPA):
```

```
2025/06/03 22:22:31.755618688 (cmand R0-0)(1): [cpa_sb] [6971]: UUID: 0, ra: 0 (note): (SYS_FPGA_ZAPPA)
```

Summary

Registros que deben recopilarse para la clasificación de PoE del switch inteligente de la serie Cisco C9350:

1. PoE muestra soporte técnico

```
Switch#show tech-support poe
```

2. Registros específicos del puerto

```
Switch#set platform software ilpower switch <switch number> r0 logging <port number> level <basic|detai
```

```
Switch#set platform software ilpower switch <switch number> r0 logging <port number> action <start|stop>
```

3. Registros MCU

```
Switch#set platform software ilpower switch <switch number> r0 logging mcu <start|stop>
```

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).