

# Identificando los dispositivos que soportan el protocolo del fax de T.38

---

## Contenido

### [Introducción](#)

[¿Cuáles son los dispositivos que soporte el protocolo del fax de T.38?](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. [¿Cuáles son los dispositivos que soporte el protocolo del fax de T.38?](#)

R.

T.38 se puede utilizar como protocolo de **FoIP** en sí mismo, ejecutándose sobre el UDP.  
¿También se adapta para ser incluido como la imagen/T.38 en un SDP asociado a un SORBO invita - a esta manera que se ejecuta como "codificador-decodificador".?

Los Productos siguientes que están soportando actualmente el protocolo del fax de T.38:

SPA2102

SPA3102

SPA9000

Nota: Los PAP2 y los PAP2T no soportan el protocolo del fax de T.38.

¿Determinación de su máquina de fax?

**Paso 1:**

El registro en la página de configuración basada en web SPA y hace clic la línea lengüeta que usted quiere poner su máquina de fax.



**Paso 2:**

Navegue hacia abajo a la parte inferior de la pantalla y busque la **configuración audio**.

¿Por abandono, la selección para el fax es ya permiso y conjunto a los YE.? Asegurese le seleccionar la necesidad de los códecs adecuados él de su transmisión por fax que solamente el G.711u o G.711a sea la única opción que puede ser utilizada, al seleccionar el **codificador-decodificador del passthru del fax**.

Asegurese al conectar una máquina de fax con su SPA, eso que usted selecciona **ReINVITE** al lado del **método del passthru del fax**. Y asegurese le tener la opción de **T.38** fijada a los **YE**.

Audio Configuration			
Preferred Codec:	G711u	Silence Supp Enable:	no
Use Pref Codec Only:	no	Silence Threshold:	medium
G729a Enable:	yes	Echo Canc Enable:	yes
G723 Enable:	yes	Echo Canc Adapt Enable:	yes
G726-16 Enable:	yes	Echo Supp Enable:	yes
G726-24 Enable:	yes	FAX CED Detect Enable:	yes
G726-32 Enable:	yes	FAX CNG Detect Enable:	yes
G726-40 Enable:	yes	FAX Passthru Codec:	G711a
DTMF Process INFO:	yes	FAX Codec Symmetric:	yes
DTMF Process AVT:	yes	FAX Passthru Method:	ReINVITE
DTMF Tx Method:	Auto	FAX Process NSE:	yes
Hook Flash Tx Method:	None	FAX Disable ECAN:	no
Release Unused Codec:	yes	FAX Enable T38:	yes
FAX Tone Detect Mode:	caller or callee		

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)