

Agregar a los usuarios del Cisco IP SoftPhone

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Administración del CallManager de Cisco de apertura](#)

[Agregar a un usuario nuevo](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Utilice este documento para agregar a cada usuario del Cisco IP SoftPhone a las páginas de la administración del CallManager de Cisco. Cuando un usuario SoftPhone Client abre una sesión, el nombre de usuario y contraseña configurado en el Cisco IP SoftPhone debe hacer juego exactamente qué se configura en el servidor en este paso.

Este documento es parte de un conjunto de documentos. Asume que usted ha pasado con los pasos anteriores y que está abierto una sesión ya como administrador en el Sistema CallManager de Cisco. Para la información sobre cada uno de los otros documentos, consulte el índice para este conjunto [que instala y que configura el Cisco IP SoftPhone](#).

Este documento explica cómo agregar las cuentas de usuario en el Cisco Callmanager server para los clientes que funcionan con el Cisco IP SoftPhone para iniciar sesión encendido. Para una descripción en cómo configurar el IP SoftPhone, refiera a [instalar y a configurar el Cisco IP SoftPhone](#).

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

Quienes lean este documento deben tener conocimiento de los siguientes temas:

- Administración de CallManager de Cisco
- Servicios de terminal de Windows 2000

[Componentes Utilizados](#)

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco CallManager versión 3.0 (revisión 6 o posterior)
- El Cisco CallManager 3.1 requiere la versión 1.2 o posterior del IP SoftPhone
- Para el CallManager 4.01, refiera a los [Release Note para la versión del Cisco IP SoftPhone 1.3\(4\)](#)
- Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 (Service Pack 4 o más adelante), o Windows 2000

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

[Convenciones](#)

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte las [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#).

[Administración del CallManager de Cisco de apertura](#)

Para conseguir la pantalla de la administración para subir, ingrese el *servername/ccmadmin* URL <http://> donde está el nombre o IP Address el *servername* de su Sistema CallManager de Cisco.



[Agregar a un usuario nuevo](#)

Realice estos pasos para agregar a un usuario nuevo:

1. Haga clic al **usuario** y selecto **agregue a un usuario nuevo**.El agregar una pantalla del usuario nuevo aparece.
2. Complete todos los campos del usuario con la información pedida.Los campos obligatorios son indicados por un asterisco (*). Éste es un ejemplo de cómo la pantalla debe ocuparse completar los campos:

User Configuration

[Add a New User](#)
[Basic Search](#)

Application Profiles of

<No Application Profiles>

Application Profiles can be accessed after the new User is inserted in the directory.

User : New User

Status: Ready

Insert

First Name	<input type="text" value="Wayne"/>
Last Name*	<input type="text" value="Bruce"/>
User ID*	<input type="text" value="12345"/>
User Password*	<input type="password" value="AAAAA"/>
Confirm Password*	<input type="password" value="AAAAA"/>
PIN *	<input type="text" value="AAAAA"/>
Confirm PIN *	<input type="text" value="AAAAA"/>
Telephone Number	<input type="text"/>
Manager User ID	<input type="text"/>
Department	<input type="text"/>
User Locale	<input type="text" value=" < None >"/>
Enable CTI Application Use	<input checked="" type="checkbox"/>
Call Park Retrieval Allowed	<input type="checkbox"/>
Enable Calling Party Number Modification	<input type="checkbox"/>

* indicates required item.

View page in

Page displayed at Wed Feb 25 14:58:45 EST 2004
Copyright © 1999 - 2003 Cisco Systems, Inc. All rights reserved

Nota: El campo asociado PC se requiere para la Colaboración con la sala de conferencia virtual.

- Después de completar los campos, **separador de millares del teclado**. Eso trae para arriba la pantalla del proceso de la configuración de usuario.

User Configuration

[Add a New User](#)
[Basic Search](#)

Application Profiles of Bruce	User : Bruce Wayne
Device Association	Status: Insert Completed.
Cisco IPMA	<input type="button" value="Update"/>
Extension Mobility	First Name <input type="text" value="Bruce"/>
SoftPhone	Last Name* <input type="text" value="Wayne"/>
Cisco IPMA	User ID <input type="text" value="bwayne"/>
Extension Mobility	User Password* <input type="button" value="Change..."/>
SoftPhone	PIN * <input type="button" value="Change..."/>
Cisco IPMA	Telephone Number <input type="text"/>
Extension Mobility	Manager User ID <input type="text"/>
SoftPhone	Department <input type="text"/>
Cisco IPMA	User Locale <input type="text" value="< None >"/>
Extension Mobility	Enable CTI Application Use <input checked="" type="checkbox"/>
SoftPhone	Call Park Retrieval Allowed <input type="checkbox"/>
Cisco IPMA	Enable Calling Party Number Modification <input type="checkbox"/>
Extension Mobility	Associated PC <input type="text" value="Not Defined"/>
SoftPhone	Primary Extension <input type="text" value="Not Defined"/>
Cisco IPMA	Controlled Devices <input type="text" value="none"/>
Extension Mobility	Enable Authentication Proxy Rights <input type="text" value="False"/>
SoftPhone	Controlled Device Profiles <input type="text" value="none"/>
	* indicates required item.
	View page in <input type="text" value="English, United States"/>
	Page displayed at Wed Feb 25 14:37:52 EST 2004

Ahora agregan al usuario, pero aún las necesidades de ser asociado anterior - al SoftPhonePort creado dispositivo. Ese proceso se maneja en la siguiente sección.

Ha completado esta tarea. Vuelva al [Cisco IP SoftPhone que instala y que configura.](#)

[Información Relacionada](#)

- [Soporte de tecnología de voz](#)
- [Soporte de Productos de Voice and Unified Communications](#)
- [Troubleshooting de Cisco IP Telephony](#)
- [Soporte Técnico - Cisco Systems](#)