

Comment changer le port d'un noeud de batterie

Contenu

[Introduction](#)

[Comment changer le port d'un noeud de batterie ?](#)

Introduction

Ce document décrit les étapes détaillées de la façon changer le numéro de port dans un noeud de batterie pour le serveur d'informations de Cisco (CIS).

Comment changer le port d'un noeud de batterie ?

Le numéro de port d'un noeud de batterie est modifiable, cependant, car le numéro de port fait partie du nom de l'exemple de serveur dans la batterie, changer le numéro de port le cause de ne pas être identifié en tant que cluster member par le reste des clusters members. Ainsi vous devez suivre cette procédure pour changer le numéro de port d'un noeud de batterie qui vous voulez que soit une partie de la même batterie.

Pour changer le numéro de port d'un noeud de batterie.

Étape 1. Dans le gestionnaire, retirez le noeud CIS de serveur de la batterie.

Étape 2. Changez le numéro de port CIS de serveur dans le studio :

1. Ouvrez le studio sur un des Noeuds de batterie.
2. Du menu principal, naviguez vers la **gestion > la configuration**.
3. Localisez le port (courant) pour afficher la configuration en cours de port pour ce serveur CIS.
4. Changez le numéro de port.
5. Cliquez sur **OK**.

Étape 3. Arrêtez le serveur CIS.

Étape 4. Redémarrez le serveur CIS de sorte que la modification de port la prenne effet.

Étape 5. Dans le gestionnaire, rejoignez la batterie.