

Programmeur de marée d'entreprise : JDE incapable de trouver FieldDescriptor pour l'erreur dans le ClassDescriptor du message d'erreur d'action

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Résolvez « incapable de trouver FieldDescriptor pour « l'erreur » dans le ClassDescriptor l'erreur d'action »](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document fournit des informations sur la façon dont résoudre cette erreur de connexion d'adaptateur JDE. Cette erreur apparaît dans le client quand vous testez la connexion et est également trouvée dans le log de service d'adaptateur.

```
Development JDE connect: unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of action
05/25 10:00:43:005[13:MD-3]: (mem=8851136/23339008) Development JDE connectInstance:
Connection failed, unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of action
```

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1+
- Adaptateur de marée de Cisco JDE

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1+
- Adaptateur de marée de Cisco JDE

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Résolvez « incapable de trouver FieldDescriptor pour « l'erreur » dans le ClassDescriptor l'erreur d'action »](#)

C'est une question liée à la configuration du jde.ini sur le serveur JDE. On le lie au paramètre de système de section LREngine. Soyez sûr que le répertoire existe pour ce paramètre. S'il n'existe pas, vous pouvez créer le répertoire. Voici un exemple d'un extrait de jde.ini :

```
[LREngine]
```

```
System=/E900SYS/output
```

```
Repository_Size=20
```

```
Disk_Monitor=YES
```

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)