Tidal Enterprise Scheduler : Tâches définies à ne pas reporter avec les états « en attente de dépendances » Passer en état Ignorer à minuit

Contenu

Introduction
Conditions préalables
Conditions requises
Components Used
Conventions
Problème
Motif
Solution
Informations connexes

Introduction

Lorsque des tâches sont définies pour ne pas être reportées avec l'état « en attente de dépendances », elles passent en état saut à minuit. Ce document décrit la solution à ce problème.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de connaître Tidal Enterprise Scheduler (TES) 5.3.1.144 et versions ultérieures.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur le TES 5.3.1.144 et versions ultérieures.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Problème

Les tâches définies pour ne pas être reportées avec des états « en attente de dépendances » passent en état saut à minuit.

Motif

Ce comportement est le résultat d'une amélioration du produit dans la version 5.3.0 (ENH# 12221), qui exigeait que le travail passe à un état final de « sauté » si ses dépendances n'étaient pas satisfaites et qu'ils n'ont pas reporté. C'était une alternative à être coincé à jamais dans un état d'attente.

Solution

L'option Sysval 109 a été ajoutée afin d'indiquer si vous devez définir le statut ignoré pour tous les travaux non reportés avec un état d'attente. sysval_string doit être défini sur **Y** pour sauté (comportement par défaut) ou **N** afin de les laisser dans leur état actuel. Si vous voulez que le travail passe à un état alternatif, vous pouvez spécifier que dans la valeur entière de cette sysval, il sera honoré tant qu'il est **>=** à la plage d'état terminée (par exemple, **>=** 100).

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems