

Aperçu et dépannage de serveur d'enregistrement CVP

Contenu

[Introduction](#)

[Tableaux de base de données](#)

[Tableaux de résumé et d'agrégat](#)

[Différences entre la base de données 8.x et 9.0 signalante CVP](#)

[Signaler la surcharge de serveur](#)

[Dépannage](#)

[Panne et restauration - Signalant le serveur partiel](#)

[Signaler la panne de serveur](#)

[Panne de Connexion de la base de données](#)

[Appels non finis](#)

[Mode de reprise](#)

[Niveau et fichiers journal de suivi](#)

[Debugs et logs d'agrégateur](#)

[Questions de l'espace de base de données](#)

Introduction

Ce document donne un aperçu du serveur d'enregistrement du Portail Cisco Unified Customer Voice (CVP) et offre des étapes de dépannage.

- Le service de création de rapports reçoit des données d'enregistrement du service du Cisco Unified IP Interactif Voice Response (RVI), du service de Protocole SIP (Session Initiation Protocol) (si utilisé), et du serveur de la Voix XML (VXML) de Cisco Unified CVP. Le service alors transforme et écrit les données à la base de données d'enregistrement d'Informix, qui sert de rapport historique dans un environnement de centre d'appels.
- Le service de création de rapports analyse alors ces messages, les convertit en séries de déclarations applicables du SQL (SQL), et les exécute dans une base de données SQL par l'intermédiaire de la Connectivité de base de données de Javas (JDBC) API.

Tableaux de base de données

Des tables CVP sont classées par catégorie en tant que :

- Tables d'appel
- Tables VXML
- Tables de résumé/agrégat


- Tables de consultation et de référence
- Tables de rappel de courtoisie

Les appels commencent à la table d'appel et sont liés à la table de VXMLSession par la colonne de CallGUID.

Note: CVP unifiés DateTimes sont enregistrés comme temps UTC ; l'exception est un dbdatetime, qui est enregistré comme heure locale. Localtimezoneoffset est une colonne dans la table d'appel qui contient le nombre de décalage de minutes d'UTC afin de dériver l'heure locale. Ceci peut être utilisé comme intervalle.

Tableaux de résumé et d'agrégat

Le serveur unifié d'enregistrement CVP inclut un processus récapitulatif qui agrège des données des tables d'appel et de VXMLElement dans de nouveaux tableaux synoptiques.



| Name | Schedule | Next Run Time | Last Run Time |
|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Add Scheduled Task | | | |
| CVPCallBackArchive | Every 30 minute(s) ... | 5:00:00 PM ... | 4:30:00 PM ... |
| CVPDBMidDayPurge | At 12:00 PM every ... | 12:00:00 PM ... | 12:00:00 PM ... |
| CVPDBNightlyPurge | At 12:00 AM every ... | 12:00:00 AM ... | 12:00:00 AM ... |
| CVPLogDump | At 1:00 AM every d... | 1:00:00 AM ... | 1:00:00 AM ... |
| CVPSummary | Every 15 minute(s) ... | 4:45:00 PM ... | 4:30:00 PM ... |

Les tableaux synoptiques d'enregistrement sont :

- ApplicationSummary_15
- ApplicationSummary_Daily
- ApplicationSummary_Weekly
- ApplicationSummary_Monthly
- Call_15
- Call_Daily
- Call_weekly

Les tables sont créées ont basé sur ce programme :

- Des tables quotidiennes sont remplies pendant un jour derrière les 15 tables minute.
- Des tables hebdomadaires sont remplies des tables quotidiennes, une fois que ceux ont été entièrement remplis pour la semaine en question.
- Des tables mensuelles sont remplies des tables hebdomadaires, une fois que ceux ont été entièrement remplis pour le mois en question.

Voir l'ID de bogue Cisco [CSCue65248](#), « CVP signalant les tableaux synoptiques ne sont pas remplis. » Dans le serveur d'enregistrement CVP, les tableaux synoptiques ne sont pas remplis. La question est provoqué par le script pour le résumé mensuel, qui a été introduit dans CVP 9.0.

Différences entre la base de données 8.x et 9.0 signalante CVP

Le CVP unifié 9.0(1) signalant la base de données est pris en charge seulement sur le serveur R2 de Windows 2008. Puisque la base de données unifiée d'enregistrement CVP 8.x est prise en charge par Windows 2003, il n'y a aucune mise à jour directe au CVP unifié 9.0(1) signalant la base de données.

Pour des instructions de transfert, voyez le guide d'installation. Notez cela :

- Le composant de serveur d'enregistrement ne peut pas être installé si l'ordinateur est déjà une partie du domaine.
- Le composant de serveur d'enregistrement ne peut pas être installé sur un serveur qui fait partie d'un domaine. L'installation du composant exige que les stratégies de sécurité locale ont la priorité plus élevée que les mêmes stratégies de sécurité dans la console de stratégie de groupe, qui n'est pas possible si le serveur fait partie d'un domaine. Cependant, après installation, le serveur peut être ajouté de nouveau au domaine parce que ceci n'exige d'aucune stratégie locale d'être menée sur le serveur.

Les différences dans des tâches d'installation de courrier incluent :

- 4.x, base de données de l'enregistrement 7.x - Procédure de connexion en tant qu'utilisateur d'Informix, et exécuté ces fichiers batch :
ReportingRunAsInformix.bat.ReportingRunAsCVP_DbAdmin.bat.
- base de données de l'enregistrement 8.x - Procédure de connexion en tant qu'utilisateur d'Informix, et exécuté ce fichier batch : CVP_Database_Config.bat.
- base de données de l'enregistrement 9.x - Aucun fichier batch n'est exigé en tant qu'élément du processus d'installation de courrier.

Une différence principale dans les utilisateurs est que, avec 9.x, il n'y a plus d'utilisateur d'Informix. Au lieu de cela, l'utilisateur de cvp_dbadmin est le propriétaire de la base de données.

Signaler la surcharge de serveur

Les serveurs d'enregistrement de Cisco MCS-7845 peuvent manipuler 420 messages par seconde.

Employez cette équation afin de déterminer le nombre de messages d'enregistrement générés par seconde pour chaque application de VoiceXML :

$$A\# = \%CPS * CPS * MSG$$

where:

- %CPS = le pourcentage des appels qui utilisent cette application de VoiceXML

- CPS = le nombre d'appels par seconde
- MSG = le nombre de messages d'enregistrement que cette application génère

Employez cette équation afin d'ajouter les messages générés par chaque application :

$$A(\text{total}) = A1 + A2 + \dots + An$$

là où A(total) est le nombre total de messages d'enregistrement générés par seconde par vos applications de VoiceXML.

Le nombre de messages d'enregistrement par élément ou activité est dans le tableau 17 dedans de la [version de la conception de réseaux de référence de solution du Portail Cisco Unified Customer Voice \(CVP\) \(SRND\) 9.0\(1\)](#).

Pour la simplicité, vous pouvez employer cette requête afin de calculer nombre de messages moyen écrits à la table de vxmlsession pour une seconde :

```
select count(*)/86400 from vxmlsession where dbdatetime between
'2012-12-12 00:00:00' and '2012-12-13 00:00:00'
```

Exécutez cette requête contre ces 14 tables :

1. Appel
2. CallEvent
3. CallICMInfo
4. OutgoingECCVariable (CCB associés)
5. VXMLCustomContent
6. VXMLElement
7. VXMLElementDetail
8. VXMLElementFlag
9. VXMLError
10. VXMLHotEvent
11. VXMLHotLink
12. VXMLSession
13. VXMLSessionVariable
14. VXMLVoiceInteractDetail

Ajoutez les résultats afin d'obtenir nombre de messages moyen par seconde reçu par le serveur d'enregistrement.

Dépannage

Si le serveur d'enregistrement est surchargé, les logs d'enregistrement contiennent ces alertes :

```
CVP_8_0_RPT-1-REPORTING_DB_ALERT_RAISE ALERT!!!! The total JDBC messages queue
size has exceeded the critical limit 300000 .... All the JDBC messages will
be dropped. [id:4014]
```

```
CVP_8_0_RPT-1-REPORTING_DB_ALERT_RAISE ALERT!!!! The total JDBC messages queue
size has exceeded the max limit 250000 .... Some of the JDBC messages may be
dropped. [id:4014]
```

Panne et restauration - Signalant le serveur partiel

Il y a plusieurs scénarios où le serveur d'enregistrement va au service partiel. Cependant, le service partiel ne signifie pas nécessairement qu'il y a un problème.

Signaler la panne de serveur

Si le serveur d'enregistrement échoue, des messages destinés pour le serveur d'enregistrement sont mis en mémoire tampon par le serveur d'appel, dans la mémoire, jusqu'à 200,000 messages. Ensuite que la limite est atteinte, toutes les nouvelles informations détaillées de message sont abandonnées.

Note: Pour des Plateformes UCS, vous devez modifier le nombre de mémoires tampons Receive plaçant sur le serveur d'enregistrement afin de maximiser le plein enregistrement et appeler le chargement sur la plate-forme virtuelle. Si cette configuration n'est pas modifiée après que vous installez le SYSTÈME D'EXPLOITATION, les messages sauvegardent sur le CallServer, et les files d'attente de messages se remplissent. Vous voyez alors une diminution sensible dans les appels par débit de la seconde (CPS).

Prenez ces mesures afin de placer le nombre de mémoires tampons Receive sur les configurations de TCP de serveur d'enregistrement à 4096 (maximum) :

1. Sur le serveur d'enregistrement, **panneau de configuration > connexion réseau de clic**.
2. **Connexion réseau de clic droit**.
3. Cliquez sur l'onglet **Advanced**.
4. Sous l'onglet Propriétés, sélectionnez le **nombre de mémoires tampons Receive**.
5. Dans la zone de texte de valeur, écrivez 4096.
6. Redémarrez le serveur d'enregistrement.

Référez-vous à la [virtualisation pour CVP unifié : Configuration réseau UCS](#) pour information les informations complémentaires.

Panne de Connexion de la base de données

Si la Connexion de la base de données échoue, le serveur d'enregistrement envoie une alerte et des débuts de Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) pour enregistrer des messages à un fichier persistant (%CVP_HOME% \ tmp \ CVPReporting.tmp) jusqu'à une limite personnalisée par l'utilisateur. Pendant ce temps, le serveur d'enregistrement que des séjours dans Service.When 75% de la limite est atteints, un avertissement est écrit au fichier journal. Quand 100% de la limite est atteint, une alerte SNMP est envoyée, et le serveur d'enregistrement entre dans le service partiel. Tous les nouveaux messages pourraient être abandonnés.

Quand la Connexion de la base de données se réactive, le serveur d'enregistrement entre dans le mode de reprise et change son état au service partiel (s'il n'est pas dans cet état déjà). Il puis débuts pour lire des messages à partir du fichier de %CVP_HOME% \ tmp \ CVPReporting.tmp et pour les investir dans la base de données. Selon la taille du fichier, il peut prendre des heures pour investir toutes les données dans la base de données. Nouveaux messages qu'entré pendant la reprise sont mis en mémoire tampon dans la mémoire.

Il y a, cependant, une limite à nombre de messages que le serveur d'enregistrement peut mettre en mémoire tampon, indépendamment du mode ou de l'état du serveur :

- Quand le nombre de messages mis en mémoire tampon atteint 100,000, une alerte SNMP est envoyée comme avertissement à l'utilisateur.
- À 200,000 messages, une autre alerte SNMP est envoyée, les informations détaillées pour tous les nouveaux messages sont abandonnées, et seulement des données fondamentales comme l'appel, l'événement d'appel, et les informations de session sont gardées. À 200,000 messages, le serveur d'enregistrement change également son état au service partiel (s'il n'est pas déjà dans cet état).
- Quand le nombre total de messages mis en mémoire tampon atteint 300,000, une autre alerte SNMP est envoyée, et tous les nouveaux messages sont abandonnés de ce point en avant.
- Quand nombre de messages dans la mémoire chute de retour en-dessous de 50,000, on envoie une alerte SNMP qui énonce que la taille de file d'attente est de nouveau à la normale, et l'état du serveur d'enregistrement retourne à en service.

Si un fichier persistant existe sur le startup, le serveur d'enregistrement reste dans le service partiel et entre dans le mode de reprise.

Appels non finis

Le serveur d'enregistrement peut également aller au service partiel quand il récupère des appels non finis.

Ce message est vu dans les journaux du serveur d'enregistrement :

```
%CVP_8_0_RPT-1-REPORTING_STATE_CHANGE:  REPORTING Subsystem state changed to  
RPT SS RPT1 changes its state to Partial Service cause Unfinished calls  
recovery started [id:4001]
```

Les logs incluent également des informations sur la reprise de ces appels. Souvenez-vous que le processus de reprise peut prendre un longtemps !

```
%CVP_8_0_RPT-1-REPORTING_STATE_CHANGE:  REPORTING Subsystem state changed to  
RPT SS RPT1 changes its state to Partial Service cause Unfinished calls  
recovery started [id:4001]
```

Des appels une fois non finis sont terminés, ces messages sont vus, et le serveur d'enregistrement retourne à dans l'état de service :

```
%CVP_8_0_RPT-6-REPORTING_INFO:  Recover CallRegistry finished [id:4000]  
%CVP_8_0_RPT-6-REPORTING_INFO:  initKeepAliver() -- processed unfinished calls  
[id:4000]  
%CVP_8_0_RPT-1-REPORTING_STATE_CHANGE:  REPORTING Subsystem state changed to RPT  
SS RPT1 changes its state to In Service cause Normal Operation [id:4001]
```

Mode de reprise

Vous pouvez retirer le fichier de %CVP_HOME% \ tmp \ CVPreporting.tmp afin d'éviter le processus de reprise et rapporter le serveur d'enregistrement en service. Cette procédure décrit comment sauter le processus de reprise :

1. Arrêtez le service de serveur d'appel CVP.
2. Naviguez vers %CVP_HOME% \ tmp.
3. Renommez le fichier CVPReporting.tmp.
4. Commencez le service de serveur d'appel CVP.

Voir l'ID de bogue Cisco [CSCtu43570](#), « CVPReporting.tmp se développe au delà de la limite de taille et n'est pas opportun récupéré. » De nouvelles données d'enregistrement d'appel ont été perdues parce que le fichier ne pourrait pas être complètement indiqué dedans. Le disque dur se remplissait, qui a par la suite entraîné un état « hors d'espace disque ».

Cette question a été réparée base de données dans CVP unifié enregistrement 8.5(1)SR18 et 8.5(1)SR6.

Niveau et fichiers journal de suivi

Éditez le <install_dir> \ Cisco \ CVP \ fichier du conf \ reporting.properties afin de placer le niveau de suivi dans les journaux du serveur d'enregistrement. Voici un exemple :

```
%CVP_8_0_RPT-6-REPORTING_INFO: Recover CallRegistry finished [id:4000]
%CVP_8_0_RPT-6-REPORTING_INFO: initKeepAliver() -- processed unfinished calls
[id:4000]
%CVP_8_0_RPT-1-REPORTING_STATE_CHANGE: REPORTING Subsystem state changed to RPT
SS RPT1 changes its state to In Service cause Normal Operation [id:4001]
```

Debugs et logs d'agrégateur

Les résumés utilisent deux tables dans la base de données de ciscoadmin : agg_schedule et agg_statements.

Le fichier <CVP_HOME> \ logs \ reporting.txt affiche si l'agrégation a fonctionné.

Cette procédure décrit comment activer le suivi supplémentaire pour le travail aggregator.bat :

1. Attente un minimum de 15 minutes.
2. Éditez le fichier <CVP_HOME> \ coffre \ aggregator.bat. Changez la valeur du fichier .bat de ce par défaut :

```
%CVP_8_0_RPT-6-REPORTING_INFO: Recover CallRegistry finished [id:4000]
%CVP_8_0_RPT-6-REPORTING_INFO: initKeepAliver() -- processed unfinished calls
[id:4000]
%CVP_8_0_RPT-1-REPORTING_STATE_CHANGE: REPORTING Subsystem state changed to RPT
SS RPT1 changes its state to In Service cause Normal Operation [id:4001]
```

à:

```
echo call sp_sched_agg('D'); | dbaccess ciscoadmin
```

Des logs de debug sont écrits dans le fichier CVP_HOME> \ logs \ Agg_Debug.out.

Questions de l'espace de base de données

Note: Cette question de l'espace a été vue sur différentes réalisations. Puisque la solution à

cette question implique des connaissances techniques profondes d'Informix, entrez en contact avec le centre d'assistance technique Cisco (TAC) si vous rencontrez ce problème.

Cette procédure décrit le processus de dépannage :

1. Améliorez au CVP unifié 8.0(1) signalant la base de données.
2. Exécutez le fichier CVP_Database_Config.bat, et voyez la question :

```
C:\Cisco\CUP\bin>CVP_Database_Config.bat
23:41:54 Wed Dec 19 2012dbaccess sysmaster c:/temp/cvpck.sql 2>NUL

Modifying Locale for Informix shortcut
C:\Cisco\CUP\bin\chg.exe C:\db\informix\cvp_db_wp17cvprpt1a.cmd /F:"CP1252" /R:"
UTF8" > NUL
C:\Cisco\CUP\bin\chg.exe C:\db\informix\cvp_db_wp17cvprpt1a.cmd /F:"8859-1" /R:"
UTF8" > NUL
C:\Cisco\CUP\bin\chg.exe C:\db\informix\cvp_db_wp17cvprpt1a.cmd /F:"codepage sel
ect=1252" /R:"codepage select=850" > NUL
dbaccess sysmaster c:/temp/cvpck.sql 2>NUL
dbaccess cvp_data C:\Cisco\CUP\informix_frag\upg_est.sql
dbaccess cvp_data c:/temp/cvpupg.sql 2>NUL
No such file or directory
```

3. Examinez le fichier de c:\temp\cvpupg.sql. Le contenu est :

```
echo call sp_sched_agg('D'); | dbaccess cisoadmin
```

4. Connectez à la base de données. Quand vous tentez de vérifier la table d'upg_estimate, elle n'existe pas.

```
CA DBAccess
SQL: _ New Run Modify Use-editor Output Choose Save Info Drop Exit
Modify the current SQL statements using the SQL editor.
----- cvp_data@cvp_db_wp17cvprpt+ ----- Press CTRL-W for Help -----
select * from cvp_data:upg_estimate

206: The specified table <upg_estimate> is not in the database.
111: ISAM error: no record found.
```

5. Vérifiez le fichier de c:\Temp\CiscoUnifiedCVPDB.log, et voyez les ces erreurs :

```
23:41:54 Wed Dec 19 2012 : dbaccess cvp_data
C:\Cisco\CVP\informix_frag\upg_est.sql
```



```
Database selected.
312: Cannot update system catalog (sysprocbody).
131: ISAM error: no free disk space
Error in line 26
Near character position 11
```

```
23:41:54 Wed Dec 19 2012 : dbaccess cvp_data c:/temp/cvpupg.sql 2>NUL
Database selected.
```

206: The specified table (upg_estimate) is not in the database.

6. Contrôle upg_est.sql. Le contenu de la table d'upg_estimate est :

```
23:41:54 Wed Dec 19 2012 : dbaccess cvp_data
C:\Cisco\CVP\informix_frag\upg_est.sql
Database selected.
312: Cannot update system catalog (sysprocbody).
131: ISAM error: no free disk space
Error in line 26
Near character position 11
```

```
23:41:54 Wed Dec 19 2012 : dbaccess cvp_data c:/temp/cvpupg.sql 2>NUL
Database selected.
```

206: The specified table (upg_estimate) is not in the database.

Mais, cette table n'obtient pas créé.

7. Connectez à DBAccess, et exécutez cette requête :

```
23:41:54 Wed Dec 19 2012 : dbaccess cvp_data
C:\Cisco\CVP\informix_frag\upg_est.sql
Database selected.
312: Cannot update system catalog (sysprocbody).
131: ISAM error: no free disk space
Error in line 26
Near character position 11
```

```
23:41:54 Wed Dec 19 2012 : dbaccess cvp_data c:/temp/cvpupg.sql 2>NUL
Database selected.
```

206: The specified table (upg_estimate) is not in the database.

La requête renvoie 0, ainsi la table devrait avoir été créée.

8. Essayez de créer la table manuellement dans DBAccess :

```
23:41:54 Wed Dec 19 2012 : dbaccess cvp_data
C:\Cisco\CVP\informix_frag\upg_est.sql
Database selected.
312: Cannot update system catalog (sysprocbody).
131: ISAM error: no free disk space
Error in line 26
Near character position 11
```

```
23:41:54 Wed Dec 19 2012 : dbaccess cvp_data c:/temp/cvpupg.sql 2>NUL
Database selected.
```

206: The specified table (upg_estimate) is not in the database.

Vous recevez le message d'erreur :

```

23:41:54 Wed Dec 19 2012 : dbaccess cvp_data
C:\Cisco\CVP\informix_frag\upg_est.sql
Database selected.
312: Cannot update system catalog (sysprocbody).
131: ISAM error: no free disk space
Error in line 26
Near character position 11

```

```

23:41:54 Wed Dec 19 2012 : dbaccess cvp_data c:/temp/cvpupg.sql 2>NUL
Database selected.

```

206: The specified table (upg_estimate) is not in the database.

9. Exécutez l'onstat - commande d, et le vérifiez que le dernier bloc n'a pas assez d'espace :

```

E:\IFMXDATA\cvp_db_wp17cvprpt1a>
E:\IFMXDATA\cvp_db_wp17cvprpt1a>onstat -d

IBM Informix Dynamic Server Version 10.00.TC10 -- On-Line -- Up 06:54:31 -- 1657824 Kbytes

Dbspaces
address number flags fchunk nchunks pgsize flags owner name
8810E7E8 1 0x40001 1 1 4096 N B informix rootdb
8885B498 2 0x40001 2 1 4096 N B informix cvp_prim
8885B5F8 3 0x40001 3 1 4096 N SB informix sbspace
8885B758 4 0x42001 4 1 4096 N TB informix cvp_temp_dbpace
8885B8B8 5 0x40001 5 1 4096 N B informix cvp_llog_dbpace
8885BA18 6 0x40001 6 1 4096 N B informix cvp_plog_dbpace
8885BB78 7 0x40001 7 1 4096 N B informix cvp_data_dbpace
7 active, 2047 maximum

Chunks
address chunk/dbs offset size free bpages flags pathname
8810E948 1 1 0 12800 10659 PO-B E:\IFMXDATA\cvp_db_wp17cvprpt1a\rootdb.dat.000
8829CB88 2 2 0 12800 12747 PO-B E:\IFMXDATA\cvp_db_wp17cvprpt1a\cvp_prim.dat.000
8829CC88 3 3 0 Metadata 868 554 868 PO-B E:\IFMXDATA\cvp_db_wp17cvprpt1a\sbspace.dat.000
8829CE88 4 4 0 1048576 1048523 PO-B E:\ifmxdata\cvp_db_wp17cvprpt1a\cvp_temp.dat.000
8885BB18 5 5 0 1150976 50123 PO-B C:\IFMXDATA\CVP_ILLOGS\cvp_llog.dat.000
8885B198 6 6 0 287244 4947 PO-B E:\ifmxdata\cvp_db_wp17cvprpt1a\cvp_plog.dat.000
8885B318 7 7 0 1835000 205 PO-B E:\ifmxdata\cvp_db_wp17cvprpt1a\cvp_data.dat.000
7 active, 32766 maximum

NOTE: The values in the "size" and "free" columns for DBspace chunks are
displayed in terms of "pgsize" of the DBspace to which they belong.

Expanded chunk capacity mode: always

```

10. Procédure de connexion dans la case CVP Informix en tant qu'utilisateur de « Informix ».

11. Créez un nouveau fichier vide appelé le new_space sous

E:\ifmxdata\cvp_db_wp17cvprpt1a\.

Ouvrez une invite de commande, et sélectionnez ces commandes. Ne copiez pas et le collez :

```

23:41:54 Wed Dec 19 2012 : dbaccess cvp_data
C:\Cisco\CVP\informix_frag\upg_est.sql
Database selected.
312: Cannot update system catalog (sysprocbody).
131: ISAM error: no free disk space
Error in line 26
Near character position 11

```

```

23:41:54 Wed Dec 19 2012 : dbaccess cvp_data c:/temp/cvpupg.sql 2>NUL
Database selected.

```

206: The specified table (upg_estimate) is not in the database.

Note: - s dénote la taille du nouveau bloc et est donné dans le KBS. Pour 100 Mo, il est $100 * 1024 = 102400$. Cette commande ajoute 100 Mo de dbpace au serveur Informix CVP.

12. Réexécutez le fichier CVP_Database_Config.bat. Cela fonctionnera maintenant correctement.

Cet exemple affiche comment se connecter à la base de données à DBAccess :

```
DBAccess
SELECT DATABASE SERVER >>
Select a server with the Arrow Keys, or enter a name, then press Return.
----- Press CTRL-W for Help -----
cvp_db_cvp
```

```
DBAccess
USER NAME >> cvp_dbuser
Enter the login name you want to use for this connection.
----- Press CTRL-W for Help -----
cvp_db_cvp
```

```
DBAccess
SELECT DATABASE >>
Select a database with the Arrow Keys, or enter a name, then press Return.
----- @cvp_db_cvp ----- Press CTRL-W for Help -----
callback@cvp_db_cvp
ciscoadmin@cvp_db_cvp
cvp_data@cvp_db_cvp
sysmaster@cvp_db_cvp
sysuser@cvp_db_cvp
sysutils@cvp_db_cvp
```

```
DBAccess
DBACCESS: Query-language Connection Database Table Session Exit
Use SQL query language.
----- cvp_data@cvp_db_cvp ----- Press CTRL-W for Help -----
```

```
DBAccess
SQL: New Run Modify Use-editor Output Choose Save Info Drop Exit
Enter new SQL statements using SQL editor.
----- cvp_data@cvp_db_cvp ----- Press CTRL-W for Help -----
```

```
DBAccess
NEW: ESC = Done editing CTRL-A = Typeover/Insert CTRL-R = Redraw
CTRL-X = Delete character CTRL-D = Delete rest of line
----- cvp_data@cvp_db_cvp ----- Press CTRL-W for Help -----
select max(dbdatetine) from UXMLElement
```

```
DBAccess
SQL: New Run Modify Use-editor Output Choose Save Info Drop Exit
Run the current SQL statements.
----- cvp_data@cvp_db_cvp ----- Press CTRL-W for Help -----
<nax>
2012-12-04 12:53:30.000
```