

Configuration de STUN avec une encapsulation mixte

Contenu

[Introduction](#)

[Avant de commencer](#)

[Conventions](#)

[Conditions préalables](#)

[Composants utilisés](#)

[Configurez](#)

[Diagramme du réseau](#)

[Configurations](#)

[Vérifiez](#)

[Dépannez](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document fournit à une configuration d'échantillon pour configurer Serial Tunneling (STUN) l'encapsulation mixte.

[Avant de commencer](#)

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux [Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco](#).

[Conditions préalables](#)

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Configurez

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Note: Pour obtenir des informations supplémentaires sur les commandes utilisées dans ce document, utilisez l'[Outil de recherche de commande](#) ([clients enregistrés](#) seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant :

Configurations

Ce document utilise les configurations présentées ci-dessous.

- routeur A
- routeur B

routeur A
<pre>stun peer-name 1.0.0.1 stun protocol-group 9 sdlc interface serial 0 encapsulation stun stun group 9 stun route address c1 tcp 5.0.0.1 stun route address c2 interface serial 1 direct interface serial 1 encapsulation stun stun group 9 stun route address c2 interface serial 0 direct interface loopback 0 ip address 1.0.0.1 255.255.255.0</pre>
routeur B
<pre>stun peer-name 5.0.0.1 stun protocol-group 9 sdlc interface serial 0 encapsulation stun stun group 9 stun route address c1 tcp 1.0.0.1 interface loopback 0 ip address 5.0.0.1 255.255.255.0</pre>

Note: Bien que non affiché dans le diagramme ci-dessus, la synchronisation doit être fournie par le DCI. Le moyen le plus simple de faire ceci est à l'aide d'un câble de Cisco DCI au côté routeur et à émettre la commande de **configuration de [clockrate](#)**. Pour la simplicité, le Routage IP, les

configurations BLÊMES, les adresses SDLC et d'autres configurations de SDLC-particularité ne sont pas affichés ci-dessus. Cette configuration met en valeur comment le STUN peut être utilisé dans l'encapsulation mixte. Pour plus de détails, référez-vous [en configurant et dépannage de Serial Tunneling \(STUN\)](#).

Vérifiez

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannez

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- [Support STUN/BSTUN](#)
- [Support technique - Cisco Systems](#)