

Comment effectuer la synchronisation CLP (Cisco License On-Prem) avec Cisco License Central (CLC) ?

Introduction

Ce document fournit des instructions pour synchroniser les déploiements CLP (Cisco License On-Prem) avec Cisco License Central (CLC). Cette procédure s'applique aux périphériques Smart Licensing (SL) et Smart Licensing Using Policy (SLP).

Conditions préalables

Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants :

- Un compte Cisco.com actif.
- Accès administrateur au portail Cisco License On-Prem (CLP).
- Accès au compte Smart associé à vos comptes On-Prem.
- L'utilisateur accédant à Cisco License Central (CLC) doit disposer d'au moins l'un des éléments suivants :
 - Utilisateur/administrateur de compte Smart.
 - Utilisateur/administrateur de compte virtuel.

Étapes

Synchronisation réseau (en ligne) :

Étape 1: Accédez au portail CLP (Cisco License On-Prem) - ([https://\(IP Address\):8443/#/mainview/](https://(IP Address):8443/#/mainview/)).

Étape 2: Accédez à l'espace de travail Licences à partir du menu de gauche.

Résultats des étapes : Tous les détails relatifs aux comptes Cisco License On-Prem (CLP) sont regroupés sur un tableau de bord :

- Nom du compte sur site
- État de synchronisation
- Dernière synchronisation
- Compte Smart
- Compte virtuel
- Licences
- Périphériques
- Analyses de produits et autres
- Vous pouvez personnaliser votre affichage à l'aide du bouton Paramètres en haut à droite.

Étape 3: Utilisez la barre Filtres ou Recherche pour localiser le compte On-Prem spécifique. Cliquez sur l'icône à trois points dans la colonne la plus à gauche.

Étape 4: Sélectionnez Initiate network (online) sync dans le menu déroulant.

Résultats des étapes : Vous pouvez surveiller la progression dans la colonne État de la synchronisation.

Synchronisation manuelle (hors connexion) :

Étape 1: Accédez au portail CLP (Cisco License On-Prem) - ([https://\(IP Address\):8443/#/mainview/](https://(IP Address):8443/#/mainview/)).

Étape 2: Accédez à l'espace de travail de gestion des licences à partir de la barre de menus de

gauche.

Étape 3: Recherchez le compte cible à l'aide des filtres ou de la barre de recherche, puis cliquez sur l'icône à trois points dans la colonne la plus à droite.

Étape 4: Sélectionnez Initiate manual (offline) sync dans le menu déroulant.

Étape 5: Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le lien hypertexte Générer un fichier de synchronisation de compte local et enregistrez le fichier sur votre ordinateur local.

Résultats des étapes : Le fichier d'utilisation sera téléchargé dans votre répertoire local

Étape 6: Connectez-vous à [Cisco Software Central](#) à l'aide de vos identifiants Cisco.com.

Étape 7: Dans la section Cisco License Central, cliquez sur Access Cisco License Central.

Étape 8: Recherchez votre compte Smart à l'aide de la fonction de recherche.

Étape 9: Accédez à l'onglet Périphériques et sélectionnez Gestionnaires de périphériques sous Connexions de périphériques.

Étape 10: Sélectionnez le compte On-Prem approprié, cliquez sur l'icône à trois points dans la colonne la plus à droite, puis sélectionnez Télécharger le fichier de synchronisation.

Étape 11: Téléchargez le fichier généré à l'étape 5 et cliquez sur Suivant.

Étape 12: Vérifiez les informations du fichier et cliquez sur Envoyer. Une fois la page de confirmation affichée, cliquez sur Fermer.

Étape 13: Dans la même vue Gestionnaires de périphériques, cliquez à nouveau sur l'icône à trois points du compte et sélectionnez Télécharger le dernier fichier de réponse.

Résultats des étapes : Le dernier fichier de réponse sera téléchargé dans votre répertoire local

Étape 14: Retournez à votre portail Cisco License On-Prem ([https://\(IP Address\):8443/#/mainview/](https://(IP Address):8443/#/mainview/)).

Étape 15: Accédez à l'espace de travail Licences et répétez l'étape 3 pour sélectionner votre compte.

Étape 18: Sélectionnez Lancer la synchronisation manuelle (hors connexion) et téléchargez le fichier de réponse téléchargé à l'étape 13.

Résultats des étapes : Vous pouvez voir la progression dans la colonne État de synchronisation.



Remarque : Cette procédure de synchronisation s'applique aux périphériques Smart Licensing et Smart Licensing Using Policy (SLP).

Synchronisation planifiée :

Étape 1: Accédez au portail CLP (Cisco License On-Prem) - ([https://\(IP Address\):8443/#/mainview/](https://(IP Address):8443/#/mainview/)).

Étape 2: Accédez à Admin Workspace à partir de la barre de menus de gauche.

Étape 3: Sélectionnez l'onglet Synchronisation, puis cliquez sur l'onglet Synchronisation planifiée situé en haut de la page.

Étape 4: Cochez la case Activer la synchronisation planifiée. Configurez les paramètres suivants :

- Date de début : Date à laquelle vous souhaitez que la synchronisation planifiée commence.
- Fréquence : La fréquence à laquelle la synchronisation doit avoir lieu (par exemple, quotidienne, hebdomadaire).
- Heure du jour : Heure de synchronisation préférée en UTC (heure et minute).

Étape 5: Cliquez sur Apply

Résultats des étapes : Un message de confirmation s'affiche, indiquant que vos paramètres de synchronisation planifiée ont été mis à jour.

Désactivation de la synchronisation planifiée :

Si vous devez désactiver la synchronisation planifiée pour un compte On-Prem spécifique, procédez comme suit :

Étape 1: Accédez à l'espace de travail Admin.

Étape 2: Sélectionnez l'onglet Synchronisation.

Étape 3: Recherchez le compte On-Prem spécifique dans la liste.

Étape 4: Cliquez sur l'icône à trois points dans la ligne du compte et sélectionnez Désactiver la synchronisation planifiée.

Dépannage

Réservé aux clients/partenaires externes : Suivez ces instructions pour résoudre votre problème. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, envoyez une demande d'assistance pour les licences via [Cisco Support Case Manager](#).

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.