

# Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Comment effacer les alarmes](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Ce document décrit comment effacer une alarme signal-virtuelle du tributaire d'indication d'alarme DS3XM (AIS-V).

## Conditions préalables

### Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

### Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur les versions de logiciel plus tôt que la version 3.0.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

### Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

## Comment effacer les alarmes

Terminez-vous ces étapes afin d'effacer une alarme DS3XM AIS-V :

1. Déterminez quel port est affecté (par exemple, ID de noeud, nombre d'emplacement, numéro de port, ou nombre virtuel de tributaire [VT]).
2. Créez un circuit à sens unique VT du port affecté de nouveau à lui-même. Donnez au circuit un nom facilement reconnaissable. Par exemple, noeud 1 > emplacement 2 > port 2 > VT 13

- croix-connecté au noeud 1 > emplacement 2 > port 2 > VT 13.
3. Allez à la **vue de carte** pour la carte DS3XM.
  4. Cliquez sur la **maintenance**, et puis cliquez sur l'onglet **DS1**.
  5. Localisez le VT dans l'alarme (par exemple, DS3 #2 ou DS1 #13).
  6. L'**installation** choisie (**ligne**) sous le **type de bouclage**, et cliquent sur Apply alors.
  7. **Circuits de clic**.
  8. Localisez et sélectionnez le circuit à sens unique que vous avez créé dans l'étape 2.
  9. Cliquez sur **Delete**.
  10. Clic **oui** dans la case de confirmation d'effacement.
  11. Allez à la vue de carte pour la carte DS3XM.
  12. Cliquez sur la **maintenance**, et puis cliquez sur l'onglet **DS1**.
  13. Localisez le VT dans le bouclage d'installation (ligne).
  14. Choisi **aucun** sous le **type de bouclage**.
  15. Cliquez sur **Apply**.
  16. Cliquez sur en fonction les **alarmes**, et les vérifiez que les alarmes AIS-V sont claires.
  17. Répétez ces étapes pour toutes les alarmes AIS-V sur les cartes DS3XM.

## [Informations connexes](#)

- [Page de support Optique de Produits](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)