

FOIRE AUX QUESTIONS ESA : Comment importez-vous un fichier de configuration dans une nouvelle appliance ?

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Comment importez-vous un fichier de configuration dans une nouvelle appliance ?](#)

Introduction

Ce document décrit comment importer un fichier de configuration en cours des appareils de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA) dans une nouvelle appliance quand un remplacement est exigé.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco recommande que vous ayez la connaissance de Cisco ESA.

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur Cisco ESA qui exécute des versions 7.1.x et ultérieures d'AsyncOS.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Note: Ce document suppose que chacun des deux appliances exécutent la même version d'AsyncOS.

Comment importez-vous un fichier de configuration dans une nouvelle appliance ?

Terminez-vous ces étapes afin de sauvegarder le fichier de configuration en cours :

1. Naviguez vers l'**administration système > le fichier de configuration** sur le courant ESA.
2. **Fichier téléchargé** choisi à l'**ordinateur local** afin de visualiser ou sauvegarder le fichier.
3. Décochez la case de **mots de passe de masque** sous des fichiers de configuration.
4. Cliquez sur Submit et sélectionnez votre destination.

Note: La configuration en tant qu'enregistré doit être du niveau d'ordinateur, et pas du niveau de batterie. Une configuration de niveau de batterie NE PEUT PAS être chargée directement sur une appliance autonome.

Terminez-vous ces étapes afin d'interrompre l'écoute de sorte que la messagerie ne traverse plus l'appliance en cours :

1. Naviguez vers l'**administration système > l'arrêt /Suspend** sur le courant ESA.
2. Cochez la case d'**auditeur de messagerie d'interrompre**.
3. **Validation de clic**.

Terminez-vous ces étapes afin d'importer le fichier de configuration dans votre nouvelle appliance :

1. Naviguez vers l'**administration système > le fichier de configuration** sur le nouvel ESA.
2. **Le fichier de configuration** choisi de **chargement à partir de votre ordinateur** et le clic parcourant.
3. **Chargement de clic**.