

Clarifier le comportement d'affichage de la version du correctif FMC

Table des matières

Problème

Après avoir installé le correctif CY (Cisco_Secure_FW_Mgmt_Center_Hotfix [CY-7.6.5.1-2.sh](#).REL.tar) sur le Centre de gestion des pare-feu (FMC) exécutant la version 7.6.5-106, le numéro de version affiché dans l'interface utilisateur et le résultat de la commande show version affichent toujours 7.6.5-106 au lieu de refléter la version du correctif. L'installation s'est terminée sans erreur, mais il n'est pas certain que le numéro de version doit être modifié pour refléter l'installation du correctif.



SECURE

Firewall Management Center

Version 7.6.5 (build 106)

Model	Cisco Secure Firewall Management Center 1600
Serial Number	
Snort Version	2.9.23 (Build 5010)
Snort3 Version	3.1.79.400 (Build 43)
Rule Pack Version	3265
Module Pack Version	3662
LSP Version	lsp-rel-20260729-2041
VDB Version	build 406 (2025-04-07 10:41:04)
Rule Update Version	2026-07-29-001-vrt
Geolocation Version	2026-07-11-084
OS	Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) 2.16.1 (build 147)
Hostname	FMC1600-4

For technical/system questions, email tac@cisco.com phone: 1-800-553-2447 or 1-408-526-7209. Copyright 2004-2026, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Copy

Close

No Data

<#root>

>

show version

```
-----[ FMC1600-4 ]-----  
Model                  : Cisco Secure Firewall Management Center 1600 (66)
```

Version 7.6.5 (Build 106)

```
UUID                   : 12345678-1234-1234-1234-1234567890  
Rules update version   : 2026-07-29-001-vrt  
LSP version            : lsp-rel-20260729-2041  
VDB version            : 406  
-----
```

Environnement

FMC version 7.6.5-106. D'autres versions logicielles peuvent également être affectées.

Résolution

Ce comportement est normal pour les installations de correctifs FMC (et FTD). Lorsqu'un correctif logiciel est installé (par exemple, 7.6.5.1-2 au-dessus de 7.6.5 Build 106), la version/build du logiciel affichée dans la sortie de commande UI et show version reste la version de base (7.6.5-106). Les correctifs sont vérifiés séparément et ne modifient pas la chaîne de version de base affichée.

Vérification de l'installation du correctif

Pour confirmer de manière définitive que le correctif est installé sur le pare-feu, consultez l'historique des correctifs à partir de l'interface de ligne de commande du FMC en procédant comme suit :

1. Passez en mode expert :

```
<#root>
```

```
>
```

```
expert
```

2. Affichez l'historique des patches :

```
<#root>
```

```
device:~$
```

```
cat /etc/sf/patch_history_detailed
```

```
[250424 08:16:59.099] Install 7.4.2-172  
[260302 03:02:19.459] Upgrade 7.4.5-2  
[260804 12:38:10:676] Upgrade 7.6.5-106  
[260804 12:50:53:636]
```

Hotfix Hotfix_CY-2

Autres facteurs à considérer

Si vous utilisez le « contrôle de préparation » pour les mises à niveau futures, il détermine l'état du correctif à partir de l'historique des correctifs (et non de la chaîne de version de l'interface utilisateur). Ce comportement est donc normal et n'a pas d'impact sur les mises à niveau.

Motif

Il s'agit du comportement conçu pour les installations de correctifs FMC. Le système conserve l'affichage de la version logicielle de base tout en suivant séparément les installations de correctifs dans l'historique des correctifs.

Autres informations utiles

- [Notes de version du correctif logiciel Cisco Secure Firewall Threat Defense](#)
- [Assistance technique de Cisco et téléchargements](#)
- ID de bogue Cisco [CSCwb10571](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.