

Configurez les paramètres système sur des Commutateurs ESW2-350G

Objectifs

Les Commutateurs ont plusieurs configurations d'autre système comprenant le nom d'hôte, l'emplacement, le mode de système, et la bannière de procédure de connexion. Ceci aide l'admin de réseau ou l'utilisateur à localiser le commutateur. Le commutateur ESW2-350G peut être actionné dans la couche 2 et la couche 3. Adresses MAC d'utilisations d'un commutateur de la couche 2 pour transférer des données de port pour mettre en communication, tandis qu'adresses IP d'utilisations d'un commutateur de la couche 3 pour faire la même chose. La couche 3 aide également dans le routage inter VLAN.

L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer les paramètres système sur des Commutateurs ESW2-350G.

Périphériques applicables

- ESW2-350G
- ESW2-350G-DC

Version de logiciel

- 1.3.0.62

Configuration de paramètre système

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de commutateur et choisissez la **gestion > les paramètres système**. La page de *paramètres système* s'ouvre :

Étape 2. Entrez l'emplacement de système dans le *champ System Location*.

System Settings

System Settings

System Description: 52-Port Gigabit Managed Switch

System Location: (9/160 Characters Used)

System Contact: (6/160 Characters Used)

Host Name: Use Default
 User Defined (14/58 Characters Used, Default: switchca006a)

System Mode L2
 L3

Custom Login Screen Settings

Login Banner: (171/1000 Characters Used)


Étape 3. Présentez la personne-ressource du système dans le domaine de *personne-ressource du système*.

Étape 4. **Par défaut d'utilisation de** clic pour garder le le nom d'hôte par défaut ou à cliquer sur **défini par l'utilisateur** et pour présenter l'adresse Internet désirée dans le domaine adjacent.

Étape 5. Cliquez sur le *mode de système* comme L2 ou L3 selon l'administrateur réseau.

Étape 6. Entrez dans la bannière de procédure de connexion dans le domaine de bannière de procédure de connexion.

La bannière de procédure de connexion est utilisée pour que l'utilisateur connaisse les informations importantes telles que des dénis de responsabilité de la stratégie de société.



The image shows a login interface for a network switch. At the top, there is a light blue banner with a white information icon (i) on the left. The text in the banner reads: "Welcome to the Switch West Side. Please inform the network administrator before making any changes to the Switch configuration. Contact: Adrian Ext: 12345.Email: Adrian@xyz.com". Below the banner, the login form is set against a dark blue background. It includes three input fields: "Username:" followed by a white text box, "Password:" followed by a white text box, and "Language:" followed by a dropdown menu currently showing "English" with a downward arrow. Below these fields is a grey "Log In" button.

Étape 7. Cliquez sur Apply.

Articles relatifs

[Gestion de compte utilisateur sur ESW2-350G](#)

[Configurations de log système sur le commutateur ESW2-350G](#)