

# Gérez les comptes utilisateurs sur le WAP551 et le WAP561

## Objectif

Pour accéder à l'interface utilisateur graphique (GUI) du WAP, vous devez avoir un compte utilisateur. Seulement un compte utilisateur de Gestion peut avoir des privilèges lecture/écriture, alors que jusqu'à quatre comptes d'utilisateur supplémentaire peuvent avoir seulement l'accès au GUI. Cet article explique comment créer, éditer, et supprimer des comptes utilisateurs sur le WAP551 et le WAP561.

## Périphériques applicables

- WAP551
- WAP561

## Version de logiciel

- 1.0.4.2

## Gérez les comptes utilisateurs

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la **gestion > les comptes utilisateurs**. La page de *comptes utilisateurs* s'ouvre :

User Account Table			
	User Name	User Level	New Password
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Access	

Add Edit Delete

Save

### Créez le compte utilisateur

### User Accounts

User Account Table			
	User Name	User Level	New Password
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Access	
<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>			
<input type="button" value="Save"/>			

Étape 1. Cliquez sur Add pour créer un nouveau compte utilisateur. Cet utilisateur a lu seulement l'accès. Pour changer le compte utilisateur avec l'accès lecture/écriture, référez-vous à la section de *compte utilisateur d'éditer*.

### User Accounts

User Account Table			
	User Name	User Level	New Password
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Access	
<input type="checkbox"/>		Read Only Access	
<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>			
<input type="button" value="Save"/>			

**Remarque:** Les nouveaux comptes utilisateurs sont vides. Pour éditer le compte utilisateur de création récente, remplissez la section de *compte utilisateur d'éditer*.

## Éditez le compte utilisateur

### User Accounts

User Account Table				
	User Name	User Level	New Password	Confirm New Password
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Access		
<input checked="" type="checkbox"/>		Read Only Access		
<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>				
<input type="button" value="Save"/>				

Étape 1. Cochez la case du compte utilisateur que vous voudriez éditer.

Étape 2. Cliquez sur Edit pour changer le nom et le mot de passe de comptes utilisateurs.

Étape 3. Écrivez un nom d'utilisateur dans le champ User Name, ou changez le nom existant.

Étape 4. Entrez un nouveau mot de passe dans le nouveau domaine de mot de passe.

**Remarque:** La puissance du nouveau mot de passe que vous entrez est affichée dans le domaine de mètre de point fort de mot de passe.

Étape 5. Confirmez le nouveau mot de passe dans le nouveau domaine de mot de passe de confirmer. Ceci doit être le même mot de passe que vous avez entré dans l'étape 4.

Étape 6. **Sauvegarde de clic** pour sauvegarder de manière permanente vos modifications.

## Compte utilisateur d'effacement

User Account Table				
	User Name	User Level	New Password	Confirm New Password
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Access		
<input checked="" type="checkbox"/>		Read Only Access		

Étape 1. Cochez la case du compte utilisateur que vous voudriez supprimer.

**Remarque:** Vous ne pouvez pas supprimer le compte utilisateur de gestion.

Étape 2. Cliquez sur Delete pour supprimer les comptes utilisateurs.