

# Transcodage de Cisco DCM MFP - Services sortants avec un ms du supérieur à 40 de PCR

## Contenu

[Introduction](#)

[Cas d'utilisateur](#)

[Solution](#)

## Introduction

Ce document décrit comment quand vous mesurez le débit de répétition de référence d'horloge de programme (PCR) pour des services qui sont traités par le gestionnaire de contenu numérique de Cisco (DCM), vous pourriez noter sur quelques outils de mesure que le débit de répétition de PCR dépasse les 40 ms.

## Cas d'utilisateur

Dans le divers réseau vidéo sonde, des analyseurs surveillent un certain nombre de services. Vous pouvez même mesurer quand vous vérifiez le débit de répétition de PCR. Les analyseurs pourraient afficher une alarme dans certains cas. La raison pour ceci est que le seuil pour la génération d'alarme de répétition de PCR est placé à 40 ms.

Les services transcodés ou encodés par l'intermédiaire de Cisco DCM - Multi-format traitant la carte (MFP) ont une valeur par défaut pour l'intervalle de PCR de 37 ms.

Même avec le positionnement d'intervalle de PCR à 37 ms il pourrait se produire que la répétition de PCR de temps en temps dépassera les 40 bornes de ms et générera des alarmes sur les sondes qui mesurent.

Par exemple ;

Settings Backup Service Loss ABR

Reload Apply Back ?

Service Settings ?									
Identification				Adapt (P)SI	Maximum Bit Rate Descriptor		PCR		End to End Delay (ms)
Engine	Slot	SID	User Name		Mode	Max TS Rate (Mbps)	PCR Interval (ms)	PCR Location Mode	
2	PPQ - SD	1	Metro TV	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto	Generate for ES -	37	Follow Input	5000
1	PPQ - SD	1	NowaTV	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto	Generate for ES -	37	Follow Input	5000
Audio	-	60	WP1 plansza	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto	Generate for ES -	37	Follow Input	1500
1	PPQ - SD	1	ZOOM TV SD	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto	Generate for ES -	37	Follow Input	5000
Audio	-	57	Metro plansza	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto	Generate for ES -	37	Follow Input	1500

## Update Service Settings ?

Adapt (P)SI

Mode

Max TS Rate (Mbps)

PCR Interval (ms)

PCR Location Mode

End to End Delay (ms)

## PCR repetition check (0 / 147)

	PID	Status	Last err	Err.cnt	Limit	Last intv.	Max intv.	Num meas.
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">8002 (MPEG4 Video/PCR for 54 Test 1)</a>	Ok	15:16:56 (1 m, 45 s)	8	40 ms	38 ms	41 ms	100258
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">8012 (MPEG4 Video/PCR for 92 test1)</a>	Ok	15:10:56 (7 m, 45 s)	3	40 ms	35 ms	41 ms	100258
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">8022 (MPEG4 Video/PCR for 55 Test 2)</a>	Ok	15:16:56 (1 m, 45 s)	9	40 ms	39 ms	41 ms	100258
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">8032 (MPEG4 Video/PCR for 93 test2)</a>	Ok	15:10:56 (7 m, 45 s)	3	40 ms	35 ms	41 ms	100258
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">8042 (MPEG4 Video/PCR for 56 Test 3)</a>	Ok	15:16:56 (1 m, 45 s)	9	40 ms	39 ms	41 ms	100258
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">8052 (MPEG4 Video/PCR for 94 test3)</a>	Ok	15:10:56 (7 m, 45 s)	3	40 ms	35 ms	41 ms	100258
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">8062 (MPEG4 Video/PCR for 57 Metro)</a>	Ok	Now	71	40 ms	36 ms	42 ms	99374
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">8072 (MPEG4 Video/PCR for 95 test4)</a>	Ok	15:10:56 (7 m, 45 s)	3	40 ms	34 ms	41 ms	100258
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">8082 (MPEG4 Video/PCR for 58 Zoom TV)</a>	Ok	15:16:14 (2 m, 27 s)	14	40 ms	37 ms	41 ms	99529
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">8092 (MPEG4 Video/PCR for 96 test5)</a>	Ok	15:10:56 (7 m, 45 s)	3	40 ms	34 ms	41 ms	100258
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">8102 (MPEG4 Video/PCR for 59 Nowa TV)</a>	Ok	15:15:03 (3 m, 38 s)	16	40 ms	37 ms	41 ms	99765
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">8112 (MPEG4 Video/PCR for 97 test6)</a>	Ok	15:10:56 (7 m, 45 s)	3	40 ms	34 ms	41 ms	100258
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">8122 (MPEG4 Video/PCR for 60 WP1)</a>	Ok	Never	0	40 ms	8 ms	39 ms	121060
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">8132 (MPEG4 Video/PCR for 98 test7)</a>	Ok	14:44:20 (34 m, 21 s)	2	40 ms	34 ms	41 ms	100258
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">8142 (MPEG4 Video/PCR for 99 Test)</a>	Ok	Never	0	40 ms	35 ms	37 ms	101162

Dans ce tir d'écran d'une sonde, vous voyez que la colonne de compte d'erreur de temps en temps est incrémentée en ce qui concerne le nombre de mesures.

## Solution

La solution à cette question est d'incrémenter le seuil d'alarme sur les périphériques qui mesurent.

Les 40 ms plaçant sur les périphériques qui mesurent, est dérivés des caractéristiques européennes plus anciennes des Standards Institute de télécommunication (l'ETSI), où on l'a recommandé qu'il ne dépasse pas Mme 40 depuis 2005 (version 1.6.1), cette Digital la spécification que visuelle de l'émission (DVB) n'émet plus une telle recommandation et depuis lors l'intervalle de PCR est défini pour être des 100 ms maximum.

La norme DVB peut être consultée par l'intermédiaire de [www.etsi.org](http://www.etsi.org) et la dernière version est des SOLIDES TOTAUX ETSI 101 154 v2.2.1.

En cet extrait qui définit le PCR de la spécification en cours.

#### 4.1.5.3 Program Clock Reference (PCR)

- Encoding:** *The time interval between two consecutive PCR values of the same program shall not exceed 100 ms as specified in clause 2.7.2 of ITU-T Recommendation H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 [1].*
- Decoding:** *The IRD shall operate correctly with PCRs for a program arriving at intervals not exceeding 100 ms.*

**Note:** Il est également important de se rendre compte que bien que les sondes génèrent l'alarme, fasse à aucun moment ceci exercent n'importe quel effet sur la qualité d'image.