

# Ajout d'utilisateurs Cisco IP SoftPhone

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Ouvrir le Cisco CallManager Administration](#)

[Ajouter un nouvel utilisateur](#)

[Informations connexes](#)

## [Introduction](#)

Employez ce document pour ajouter chaque utilisateur de Cisco IP SoftPhone aux pages d'administration de Cisco CallManager. Quand le client du téléphone IP d'un utilisateur ouvre une session, le nom d'utilisateur et mot de passe configuré sur le Cisco IP SoftPhone doit s'assortir exactement ce qui est configuré sur le serveur dans cette étape.

Ce document fait partie d'un jeu de documents. Il suppose que vous êtes déjà passé par les étapes précédentes et êtes ouvert une session comme administrateur sur le système Cisco CallManager. Pour les informations sur chacun des autres documents, consultez l'index pour ce positionnement [installant et configurant le Cisco IP SoftPhone](#).

Ce document explique comment ajouter des comptes utilisateurs sur le serveur Cisco CallManager pour des clients exécutant le Cisco IP SoftPhone pour ouvrir une session en fonction. Pour un aperçu sur la façon dont configurer l'IP SoftPhone, référez-vous à [installer et à configurer le Cisco IP SoftPhone](#).

## [Conditions préalables](#)

### [Conditions requises](#)

Les lecteurs de ce document devraient avoir connaissance des sujets suivants :

- Cisco CallManager Administration
- Services de terminaux de Windows 2000

### [Composants utilisés](#)

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco CallManager version 3.0 (révision 6 ou plus tard)
- Le Cisco CallManager 3.1 exige la version 1.2 ou ultérieures d'IP SoftPhone
- Pour le CallManager 4.01, référez-vous aux [notes de mise à jour pour la version de Cisco IP SoftPhone 1.3\(4\)](#)
- Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 (Service Pack 4 ou plus tard), ou Windows 2000

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

## [Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions de documents, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

## [Ouvrir le Cisco CallManager Administration](#)

Pour obtenir l'écran de gestion pour monter, écrivez l'URL `http:// servername/ccmadmin` où le *servername* est le nom ou adresse IP de votre système Cisco CallManager.



## [Ajouter un nouvel utilisateur](#)

Exécutez ces étapes pour ajouter un nouvel utilisateur :

1. **L'utilisateur de clic et choisit ajoutent un nouvel utilisateur.**L'ajouter un nouvel écran d'utilisateur apparaît.
2. Terminez-vous tous les champs d'utilisateur avec les informations demandées.Des champs requis sont indiqués par un astérisque (\*). C'est un exemple de la façon dont l'écran devrait s'occuper de compléter les champs  
:

# User Configuration

[Add a New User](#)  
[Basic Search](#)

## Application Profiles of

<No Application Profiles>

Application Profiles can be accessed after the new User is inserted in the directory.

## User : New User

Status: Ready

Insert

First Name	<input type="text" value="Wayne"/>
Last Name*	<input type="text" value="Bruce"/>
User ID*	<input type="text" value="12345"/>
User Password*	<input type="password" value="AAAAA"/>
Confirm Password*	<input type="password" value="AAAAA"/>
PIN *	<input type="text" value="AAAAA"/>
Confirm PIN *	<input type="text" value="AAAAA"/>
Telephone Number	<input type="text"/>
Manager User ID	<input type="text"/>
Department	<input type="text"/>
User Locale	<input type="text" value=" &lt; None &gt;"/>
Enable CTI Application Use	<input checked="" type="checkbox"/>
Call Park Retrieval Allowed	<input type="checkbox"/>
Enable Calling Party Number Modification	<input type="checkbox"/>

\* indicates required item.

View page in

Page displayed at Wed Feb 25 14:58:45 EST 2004  
Copyright © 1999 - 2003 Cisco Systems, Inc. All rights reserved

**Remarque:** Le gisement associé PC est exigé pour la Collaboration avec la fonction Salle de conférences virtuelle.

3. Après avoir complété les champs, **insertion de clic**. Cela apporte l'écran de processus de configuration utilisateur.

## User Configuration

[Add a New User](#)  
[Basic Search](#)

Application Profiles of Bruce	User : Bruce Wayne
<ul style="list-style-type: none"> <li>of <a href="#">Device Association</a></li> <li>of <a href="#">Cisco IPMA</a></li> <li>of <a href="#">Extension Mobility</a></li> <li>of <a href="#">SoftPhone</a></li> <li>of <a href="#">Cisco IPMA</a></li> <li>of <a href="#">Extension Mobility</a></li> <li>of <a href="#">SoftPhone</a></li> <li>of <a href="#">Cisco IPMA</a></li> <li>of <a href="#">Extension Mobility</a></li> <li>of <a href="#">SoftPhone</a></li> <li>of <a href="#">Cisco IPMA</a></li> <li>of <a href="#">Extension Mobility</a></li> <li>of <a href="#">SoftPhone</a></li> <li>of <a href="#">Cisco IPMA</a></li> <li>of <a href="#">Extension Mobility</a></li> <li>of <a href="#">SoftPhone</a></li> <li>of <a href="#">Cisco IPMA</a></li> <li>of <a href="#">Extension Mobility</a></li> <li>of <a href="#">SoftPhone</a></li> </ul>	<p>Status: Insert Completed.</p> <p><input type="button" value="Update"/></p> <p>First Name <input type="text" value="Bruce"/></p> <p>Last Name* <input type="text" value="Wayne"/></p> <p>User ID bwayne</p> <p>User Password* <input type="button" value="Change..."/></p> <p>PIN * <input type="button" value="Change..."/></p> <p>Telephone Number <input type="text"/></p> <p>Manager User ID <input type="text"/></p> <p>Department <input type="text"/></p> <p>User Locale <input type="text" value="&lt; None &gt;"/></p> <p>Enable CTI Application Use <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Call Park Retrieval Allowed <input type="checkbox"/></p> <p>Enable Calling Party Number Modification <input type="checkbox"/></p> <p>Associated PC Not Defined</p> <p>Primary Extension Not Defined</p> <p>Controlled Devices none</p> <p>Enable Authentication Proxy Rights False</p> <p>Controlled Device Profiles none</p> <p><small>* indicates required item.</small></p> <p>View page in <input type="text" value="English, United States"/></p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Page displayed at Wed Feb 25 14:37:52 EST 2004</p>

L'utilisateur est maintenant ajouté, mais toujours les besoins d'être associé avec - le SoftPhonePort plus tôt créé par périphérique. Ce processus est effectué dans la section suivante.

Vous vous êtes maintenant terminé cette tâche. Revenez au [Cisco IP SoftPhone installant et configurant](#).

## Informations connexes

- [Assistance technique concernant la technologie vocale](#)
- [Assistance concernant les produits vocaux et de communications unifiées](#)
- [Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco](#)
- [Support technique - Cisco Systems](#)