

Configuration de DID (Direct Inward Dial)

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que j'installe AI FAIT sur le SPA9000 ?](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

Q. [Comment est-ce que j'installe AI FAIT sur le SPA9000 ?](#)

R.

Configuration de DID (Direct Inward Dial)

Sélection directe à l'arrivée (A FAIT). Vous pouvez installer le votre AVEZ FAIT sur le groupe de recherche trouvé sur l'onglet de SIP du paramètre PBX. Pour configurer A FAIT sur votre SPA9000, suivent les instructions ci-dessous.

Étape 1 :

Accédez à la page basée sur le WEB d'installation SPA-9000. Pour des instructions, cliquez [ici](#).

Étape 2 :

Quand la page basée sur le WEB d'installation paraît, cliquez sur la **procédure de connexion d'admin** alors **avancée**.

Étape 3 :

La Voix de clic SIROTENT alors.

[Étape 4 :](#)

Recherchez les **groupes de recherche** et écrivez les configurations de sélection directe à l'arrivée sur le champ approprié.

Voici les exemples de ONT FAIT et l'explication :

L'échantillon A FAIT 1 :

500:100,102,103.

Ceci signifie que quand l'appelant compose l'user-id sur un de la ligne onglets, étant donné que la liste des contacts spécifiée est aa ou réception automatique et il compose 500, il sonnera automatiquement les trois extensions spécifiées (100,102,103).

L'échantillon A FAIT 2 :

7005:100, cfwd=vm100

Ceci signifie que quand l'appelant compose l'user-id sur un de la ligne onglets, étant donné que la liste des contacts spécifiée est aa ou réception automatique et il compose 7005 que l'appel ira automatiquement à l'extension 100. Si personne ne répond au téléphone, il lui fera suivre automatiquement la messagerie vocale avec l'ID de messagerie vocale : 100.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)