

# Fréquences pour les systèmes sans fil point-à-multipoint (UNII et MMDS)

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Bandes de fréquence UNII](#)

[Bandes de fréquence MMDS \(Etats-Unis seulement\)](#)

[Informations connexes](#)

## [Introduction](#)

Ce document répertorie les fréquences disponibles que vous pouvez configurer sur le Headend (uBR7200) pour le produit (P2MP) point-à-multipoint dans les bandes multipoints non enregistrées du système de distribution de l'Infrastructure nationale de l'information (UNII) et de la micro-onde (MMDS). Le but est de fournir une fiche de consultation rapide qui affiche toutes les fréquences disponibles.

## [Conditions préalables](#)

### [Conditions requises](#)

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Réseaux Sans fil
- Utilisation de ligne de commande

Afin d'effectuer les tâches dans ce document, vous devez avoir accès de privileged exec (« activé ») sur le routeur.

### [Composants utilisés](#)

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- L'uBR7223, uBR7246, Produits uBR7246VXR
- Toute version du logiciel de Cisco IOS® qui prend en charge le sans fil fixe P2MP

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont

démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

## [Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

## [Bandes de fréquence UNII](#)

### BAND A

Low - 5730000, 5733000, 5736000, 5739000, 5742000, 5745000, 5748000

High - 5778000, 5781000, 5784000, 5787000, 5790000, 5793000, 5796000

### BAND B

Low - 5754000, 5757000, 5760000, 5763000, 5766000, 5769000, 5772000

High - 5802000, 5805000, 5808000, 5811000, 5814000, 5817000, 5820000

## [Bandes de fréquence MMDS \(Etats-Unis seulement\)](#)

2503000, 2509000, 2515000, 2521000, 2527000, 2533000, 2539000, 2545000,  
2551000, 2557000, 2563000, 2569000, 2575000, 2581000, 2587000, 2593000,  
2599000, 2605000, 2611000, 2617000, 2623000, 2629000, 2635000, 2641000,  
2647000, 2653000, 2659000, 2665000, 2671000, 2677000, 2683000

**Note:** Déterminez quel plan de bande le duplexor prend en charge, parce que ceci dicte lesquelles de ces fréquences vous pouvez utiliser.

## [Informations connexes](#)

- [Page de support de Produits Sans fil](#)
- [Page de support de la technologie sans fil](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)