



Gadgets dans Finesse de Cisco Unified Intelligence Center

- Configurer des Gadgets de données en direct dans Cisco Finesse avec compositeFilterId, à la page 1
- Configurer des gadgets de rapports historiques dans Cisco Finesse, à la page 2
- Améliorations de la barre d'outils Gadget, à la page 3

Configurer des Gadgets de données en direct dans Cisco Finesse avec compositeFilterId

Le filtre compositeFilterId est utilisé dans les critères de filtre de gadget pour atteindre les critères de filtrage avancés. L'exemple suivant illustre l'utilisation d'un filtre compositeFilterId pour le filtrage avancé dans le bureau Cisco Finesse.

Pour ajouter mrDomainID dans les critères de filtre de gadget de données en direct « Groupe de compétences de l'agent » existants, procédez comme suit :

Procédure

Étape 1 Récupérez la configuration existante du gadget du rapport « Groupe de compétences de l'agent » à partir de la présentation du bureau :

```
<gadget>http://my-cuic-server:8081/cuic/gadget/LiveData/LiveDataGadget.jsp?gadgetHeight=310&viewId=9AB7848B10000141000001C50A0006C4&filterId=agent.id=CL</gadget>
```

Étape 2 Exécutez le rapport de données en direct « Groupe de compétences de l'agent » dans Unified Intelligence Center et cliquez sur l'onglet **Filtres de champs**.

Étape 3 Copiez le nom du filtre de champ pour l'ajouter aux critères de filtre existants et attribuer la valeur du filtre comme illustré dans la syntaxe suivante :

```
<gadget>http://my-cuic-server:8081/cuic/gadget/LiveData/LiveDataGadget.jsp?gadgetHeight=310&viewId=9AB7848B10000141000001C50A0006C4&filterId=agent.id=CL&compositeFilterId=agent.agentMRDs.mrDomainID=<mrdomainId></gadget>
```

Où

- **filterId** est pour les critères de filtre de base.

- **compositeFilterId** est pour le filtrage avancé.
- **agent.id** et **agent.agentMRDs.mrDomainID** sont les clés pour identifier les noms de champ de filtre.
- **CL** est la valeur de **agent.id** pour identifier toutes les collections sur lesquelles **agent.id** dispose d'autorisations.
- **mrdomainId** est la valeur de la clé **agent.agentMRDs.mrDomainID** pour filtrer sur **mrdomainId** donné en remplaçant la balise `< mrdomainId >` dans l'URL ci-dessus.

Assurez-vous de :

- Remplacez `<my-cuic-server>` par le nom de domaine complet du serveur Cisco Unified Intelligence Center.
- Utiliser HTTP ou HTTPS en fonction du mode d'accès au bureau Cisco Finesse.
- Remplacer `<mrdomainId>` par le **mrDid** approprié.

Remarque Si le filtre est associé à une liste de valeurs (par exemple l'URL ci-dessus), `<mrdomainId>` peut être remplacé par **CL** pour prendre en compte toutes les collections de la liste de valeurs dans la syntaxe suivante :

```
compositeFilterId=agent.agentMRDs.mrDomainID=CL
```

Cet exemple est uniquement à des fins d'illustration. (Car **mrdomainId** ne peut pas être associé à une liste de valeurs basée sur le rapport de stock Groupe de compétences de l'agent existant.)

Configurer des gadgets de rapports historiques dans Cisco Finesse

L'extrait de code suivant permet de configurer les rapports historiques Cisco Unified Intelligence Center au sein du bureau Cisco Finesse.



Remarque

Dans le déploiement d'entreprise (Unified CCE et Packaged CCE), un gadget de création d'historique Cisco Unified Intelligence Center est disponible de manière native sur le poste de travail du superviseur Cisco Finesse uniquement. Le gadget personnalisé basé sur un lien permanent continue de fonctionner comme avant. Dans le cas des gadgets historiques, une seule vue est prise en charge.



Remarque

Les rapports historiques Cisco unified Intelligence Center ne prennent pas en charge le regroupement et les zooms du poste de travail Cisco Finesse.

Extrait de code

```
<gadget>https://<my-cuic-server>:8444/cuic/gadget/Historical/HistoricalGadget.jsp?gadgetHeight=310
&viewId=F2D86F191000015B000000640A4E5A54&linkType=htmlType&viewType=Grid
&EventTime=RELDATE%20LASTWEEK&User=VL%20CUIC%5Cadministrator</gadget>
```

- `https://<my-cuic-server>:8444/cuic/gadget/Historical/HistoricalGadget.jsp?gadgetHeight=310`
: indique l'URL du Gadget historique.
- `&viewId=F2D86F191000015B000000640A4E5A54&linkType=htmlType&viewType=Grid`
: indique les filtres de lien permanent du rapport par défaut.



Remarque Vous pouvez consulter ces informations à partir de n'importe quel lien permanent du rapport.

- `&EventTime=RELDATE%20LASTWEEK&User=VL%20CUIC%5Cadministrator</gadget>`
: indique les paramètres variables qui peuvent être personnalisés en complément du lien permanent du rapport par défaut.

Pour plus d'informations sur l'application des paramètres variables, reportez-vous à la section *Paramètres variables dans un lien permanent* du *Guide de personnalisation des rapports Cisco Unified Intelligence Center* à l'adresse

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/unified-intelligence-center/products-user-guide-list.html>.

Améliorations de la barre d'outils Gadget

Cisco Unified Intelligence Center vous fournit une barre d'outils gadget de rapports de données en direct sur le poste de travail Cisco Finesse.

Vous pouvez supprimer cette barre d'outils en configurant le paramètre **hideGadgetToolbar** à *true* dans l'URL du gadget.

Par exemple : `<gadget>https://my-cuic-server:8444/cuic/gadget/LiveData/LiveDataGadget.jsp?gadgetHeight=150&hideGadgetToolbar=true&viewId=EF94123F10000164000000FD0A6B2D41&filterId=AgentCallLogDetailStats.agentID=loginId</gadget>`



Remarque Si le paramètre `hideGadgetToolbar` n'est pas disponible dans l'URL du gadget ou s'il est défini sur *false*, la barre d'outils s'affiche par défaut.

Sélecteur de vue de rapports

En tant qu'utilisateur de gadgets de rapports, vous pouvez sélectionner et afficher plusieurs rapports à partir du sélecteur de vue de rapports sur la barre d'outils.

Le sélecteur de vue de rapports est une liste déroulante qui affiche la liste des rapports au format **Nom du rapport - Nom de la vue**. La liste Sélecteur de vue de rapport vous permet de visualiser les cinq vues de rapport.

**Remarque**

- Dans le cas des gadgets historiques, une seule vue est prise en charge.
- Pour ajouter un nouveau rapport au sélecteur de vue de rapport, contactez l'administrateur Cisco Finesse.

Afficher ou masquer la barre d'outils

La barre d'outils de gadget affiche une flèche au centre pour masquer et afficher la barre d'outils.

Cliquez sur la flèche pour masquer la barre d'outils sur le gadget de rapports et obtenir une vue dégagée du rapport.

Lorsque vous cliquez sur la flèche de nouveau, la barre d'outils devient visible sur le gadget. Lorsque vous passez la souris sur la flèche, un message de masquage/affichage s'affiche.

Mettre en pause et lecture

Vous pouvez mettre en pause et reprendre les mises à jour d'événement des gadgets de données en direct en utilisant les icônes pause ou lecture, respectivement. En tant qu'utilisateur de rapports, le bouton pause ou lecture fonctionne comme suit :

- Mettre en pause : les mises à jour sont interrompues.
- Lecture : les mises à jour reprennent et sont affichées sur le gadget.

**Remarque**

Lorsque le bouton est sur Pause et que des mises à jour sont disponibles sur le gadget, une notification apparaît sur le bouton pause ou lecture.

Afficher le seuil uniquement

Lorsque vous cochez la case **Afficher les seuils uniquement**, seules les lignes correspondant aux valeurs de seuil sont affichées dans le rapport. Par défaut, cette case n'est pas cochée pour tous les rapports.

Aide du Gadget

La barre d'outils de gadget affiche une icône d'aide. Lorsque vous cliquez sur l'icône d'aide, une fenêtre apparaît et affiche l'aide du modèle de rapport pour les gadgets de rapports pertinents.