

Rimuovi configurazione sottoscrizione telemetria tramite modello Catalyst

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Premesse](#)

[Configurazione](#)

[Creazione di un modello regolare](#)

[Configurare il modello](#)

[Assegnare il modello a un profilo di rete ed eseguire il provisioning del dispositivo](#)

Introduzione

In questo documento viene descritto come rimuovere la sottoscrizione dell'elemento di telemetria da una configurazione di dispositivo utilizzando un modello Catalyst Center.

Prerequisiti

- Cisco Catalyst Center versione 2.3.7.x
- Conoscenze base dei modelli [Velocity](#)

Premesse

Questa procedura è necessaria negli scenari in cui non è abilitata la controllabilità del dispositivo o quando l'attività Disabilita telemetria applicazione non rimuove correttamente la voce di sottoscrizione della voce di telemetria.

Configurazione

Creazione di un modello regolare

1. Dal menu principale, scegliere Progettazione > Modelli CLI.
2. Nel riquadro sinistro fare clic su Nome progetto e scegliere il progetto in cui si stanno creando i modelli.
3. Fare clic su Add, quindi selezionare New Template (Nuovo modello) dall'elenco a discesa.
4. Nel riquadro a tendina Aggiungi nuovo modello, configurare le impostazioni per il modello

normale.

4.1 Nell'area Dettagli modello, effettuare le seguenti operazioni:

- r. Immettere un nome univoco nel campo Nome modello.
- b. Selezionare il Nome progetto dall'elenco a discesa.
- c. Tipo di modello: Fare clic su Modello regolare.
- d. Lingua modello: Scegliere la Velocità da utilizzare per il contenuto del modello.
- e. Selezionare il Tipo di software dall'elenco a discesa.

4.2 Nell'area Dettagli tipo di dispositivo, effettuare le seguenti operazioni:

- r. Fare clic sul collegamento Aggiungi dettagli dispositivo.
- b. Selezionare Famiglia di dispositivi dall'elenco a discesa.
- c. Scegliere la serie o il modello del dispositivo effettuando una delle seguenti operazioni:

Fare clic sulla scheda Serie dispositivi e selezionare la casella di controllo accanto alla serie di dispositivi preferita.

Fare clic sulla scheda Modelli dispositivo e selezionare la casella di controllo accanto al modello di dispositivo preferito.

- d. Fare clic su Add.

5. Fare clic su Continue per visualizzare l'editor dei modelli CLI.

Configurare il modello

Passaggio 1. Aggiungere questo script nella sezione Configurazione modello:

```
#MODE_ENABLE  
term shell
```

```
function removeall() {  
for id in `sh run | grep 'telemetry ietf' | cut -f4 -d' '`  
do  
conf t  
no telemetry ietf subscription $id  
exit  
done  
}  

```

```
removeall
```

#MODE_END_ENABLE

Passaggio 2. Salvare il modello.

Passaggio 3. Nella scheda Variabili, disattivare la variabile \$id.

Passaggio 4. Eseguire il commit del modello.

Assegnare il modello a un profilo di rete ed eseguire il provisioning del dispositivo

Seguire la documentazione ufficiale di Cisco per applicare il modello al profilo di rete. Una volta associato il modello, è possibile effettuare il provisioning del dispositivo.

Per istruzioni dettagliate, vedere: [Associare i modelli ai profili di rete.](#)

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).