

Tidal Enterprise Orchestrator: Trigger Evento Di Windows Non Registrato

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Problema](#)

[Soluzione](#)

[Windows 2008](#)

[Windows 2003](#)

[Informazioni correlate](#)

[Introduzione](#)

Quando si tenta di monitorare un evento di Windows in un altro server Windows, il trigger di evento non viene registrato.

[Prerequisiti](#)

[Componenti usati](#)

- Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.1 o successivo
- Trigger Windows

[Convenzioni](#)

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

[Problema](#)

Il trigger di evento di Windows non viene registrato con il server TEO. Questo messaggio di errore potrebbe essere visualizzato:

```
The RPC server is unavailable.  
(Exception from HRESULT: 0x800706BA)
```

[Soluzione](#)

È necessario abilitare tre regole firewall WMI per consentire il passaggio attraverso il firewall. Questa configurazione deve essere eseguita sul server TEO.

[Windows 2008](#)

Eseguire i seguenti passaggi per Windows 2008:

1. Fare clic su **Start > Server Manager**.
2. Andare a **Configurazione > Windows Firewall > Regole connessioni in entrata**.
3. Per consentire il traffico in entrata di questi componenti, fare clic con il pulsante destro del mouse su di essi e consentire l'abilitazione della regola: WMI (Async-In) WMI (DCOM-In) WMI (WMI-In)

[Windows 2003](#)

Eseguire i seguenti passaggi per Windows 2003:

1. Fare clic su **Start > Pannello di controllo > Windows Firewall**.
2. Fare clic sulla scheda **Eccezioni**, selezionare la casella di controllo **WMI** e fare clic su **OK**.

[Informazioni correlate](#)

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)