

Come imporre a TMS l'utilizzo della composizione a 10 cifre tra due numeri ISDN che si trovano nello stesso indicativo località?

Sommario

[Introduzione](#)

[Come imporre a TMS l'utilizzo della composizione a 10 cifre tra due numeri ISDN che si trovano nello stesso indicativo località?](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence Management Suite.

D. Come è possibile forzare TMS a utilizzare la composizione a 10 cifre tra due numeri ISDN che si trovano nello stesso indicativo di località?

R. Per impostazione predefinita, quando si compone un numero negli **Stati Uniti**, due numeri con lo **stesso indicativo di località** sono considerati chiamate locali e compone solo 7 cifre.

Per indicare a TMS di utilizzare 10 cifre nella stessa area, creare una regola indicativo località nella zona ISDN.

1. Selezionare **Strumenti di amministrazione > Percorsi > Zone ISDN**.
2. Selezionare la zona.
3. Spostare il mouse e selezionare **Modifica**.
4. Fare clic su **Regole indicativo località**
5. Se non esiste alcuna regola, fare clic su **Nuova regola**.
6. Immettere l'indicativo località **locale** in Per la composizione da questo indicativo località al seguente indicativo località.
7. Selezionare la casella di controllo **Includi indicativo località**.
8. Fare clic su **Salva**.

Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)