Esempio di interfaccia di pianificazione TMS nell'esempio di configurazione del portale selfservice per gli utenti

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Configurazione Verifica Risoluzione dei problemi

Introduzione

Questo documento descrive una funzionalità introdotta in Cisco Unified Communications Manager (CUCM) versione 10.5 per configurare CUCM in modo da aprire il portale utenti di Cisco TelePresence Management Suite (TMS) nella scheda Conferencing del portale Self Care.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- CUCM release 10.5
- Portale di prenotazione TMS

Componenti usati

Il documento è limitato a CUCM release 10.5.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Attenersi alla seguente procedura:

1. Ottenere il collegamento per l'URL della prenotazione. Il valore predefinito è: https://IP_ADDR_OF_TMS/tmsagent/tmsportal/?locale=en_US#1 https://FQDN_OF_TMS/tmsagent/tmsportal/?locale=en_US#1Questo URL può essere personalizzato se eseguito a livello di Internet Information Services (IIS). Cisco sconsiglia di personalizzare IIS.

2. Per creare il servizio per il portale di programmazione della videoconferenza, scegliere Gestione utente > Impostazioni utente > Servizio UC.

0

r	Use	r Management 👻	Bulk Administration	1 -	Help	-	
		Application User					
		End User					
		User/Phone Add	•				
		SIP Realm					
_		User Settings	•		Crede	ntial Policy Default	Ē
		Self-Provisioning			Crede	ential Policy	
_		Assign Presence l	Jsers		Role	·	┝
					Acces	s Control Group	ľ
					Applic	ation User CAPF Profile	
					End U	Iser CAPF Profile	
					UC S	ervice	
					Servio	e Profile	
					Userl	Profile	

3. Configurare i parametri per l'URL di pianificazione TMS (URL portale) come mostrato in questa schermata.

UC Service Configuration											
🔚 Save 🗙 Delete 🗈 Copy 👇 Reset 🥜 ApplyConfig ᆛ Add New											
Status	Status Update successful										
i Update successful											
LUC Service Informatio	UC Service Information										
UC Service Type: Video Conference Scheduling Portal											
Product Type: Name*	Telepresence Management System										
Description											
Host Name/IP Address*											
Port	tms.tplab1.local										
Port	443										
Protocol	HTTPS T										
Portal URL* https://10.	Portal URL* https://10.106.85.195/tmsagent/tmsportal/?locale=en_US										
Save Delete Cop	Save Delete Copy Reset Apply Config Add New										
indicates require	ed item.										
4. Per creare il profilo del	servizio, è possibile selezionare servizi diversi in base ai requisiti.										
Scegliere Prenotazione	videoconferenza dall'elenco a discesa Principale per visualizzare il										
portale di programmazione della videoconferenza.											
Video Conference Scheduling Portal Profile											
Primary Video Conferencing Booking 🔻											
Secondary <pre><pre><pre>None> ▼</pre></pre></pre>											
Tertiary <none> ▼</none>											

5. Dopo aver creato il profilo del servizio, applicarlo a tutti gli utenti per i quali si desidera visualizzare il servizio. Questa configurazione si trova in Parametri Enterprise di sistema > Parametri portale Self Care. •

Show Video Conferencing Scheduler *

Show in Conferencing tab

Nota: Se il Portale utente TMS non viene visualizzato correttamente nel Portale Self Care, è possibile che il browser non supporti questa funzione. In questo caso, scegliere Mostra come popup del browser. Per il corretto funzionamento della scheda Mostra nelle conferenze, TMS richiede un certificato attendibile valido. I risultati della configurazione sono mostrati qui.

cisco Unified Communications Self Care Portal												
Phones	Voicemail	IM & Availability	Conferencing	General Settings	Downloads							
ahaha cisco												



Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.