

Password amministratore di Remote Expert Mobile-Reset Web Gateway

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Problema](#)

[Soluzione](#)

Introduzione

Nell'articolo seguente vengono fornite informazioni sul processo di reimpostazione della password amministratore di Web Gateway

Prerequisiti

Installazione e funzionamento di Remote Expert Mobile Environment

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Remote Expert Mobile

Componenti usati

Le informazioni di questo articolo si basano sulla password di amministrazione del gateway Web di Remote Expert Mobile

Problema

Se il nome utente e/o la password dell'amministratore sono stati dimenticati, è possibile ripristinarli ai valori predefiniti impostando una proprietà di sistema che reimposterà le credenziali al successivo tentativo di accesso.

Soluzione

Per il cluster HA arrestare tutti i nodi secondari prima di eseguire i passaggi seguenti sul nodo primario. Dopo aver reimpostato la password sul nodo primario, è possibile riavviare i nodi

secondari.

Per reimpostare le credenziali:

Sul nodo primario: ssh al livello principale e passare alla directory
/opt/cisco/xx.x.x.x/REAS/domain/configuration

Aprire il file fas.properties utilizzando un editor qualsiasi, ad esempio "vi"

Aggiungi proprietà di sistema

```
appserver.admin.password.reset=true
```

salva file fas.properties

Riavvia il servizio REAS sul nodo primario

riavvio area servizio

Aprire un nuovo browser Web e accedere all'interfaccia di amministrazione Web all'indirizzo
https://<indirizzo_ip>:8443/web_plugin_framework/webcontroller/ Dove <indirizzo_ip> è l'indirizzo
IP del server applicazioni mobili Remote Expert (se il framework plugin Web non è disponibile,
utilizzare https://<indirizzo_ip>:9990 per la console Web REAS).

Accesso con impostazioni predefinite non riuscito a causa dell'errore seguente



Login failed, please retry...

Passare al nodo primario e rimuovere o impostare come commento la proprietà di sistema
"appserver.admin.password.reset=true" configurata in precedenza nel file
opt/cisco/xx.x.x.x/REAS/domain/configuration/ fas.properties.

Riavvia il servizio REAS sul nodo primario

riavvio area servizio

L'accesso verrà riattivato sull'interfaccia amministrativa Web e verranno ripristinati i valori
predefiniti delle credenziali.



Nota: I dettagli di accesso predefiniti devono essere modificati dopo il primo accesso

Per ulteriori informazioni su come accedere alla [console Web](#), consultare la sezione della guida all'installazione e alla configurazione di [Remote Expert Mobile Web Administration Console](#)

Le informazioni per modificare le password tramite CLI possono essere consultate dalla sezione [Modifica della password dell'amministratore](#)

Se le istruzioni precedenti non reimpostano la password dell'amministratore, seguire le istruzioni riportate di seguito:

Nota: Se si dispone di un cluster HA, è necessario arrestare tutti i nodi secondari prima di eseguire la procedura seguente sul cluster primario. Dopo aver reimpostato la password sul nodo primario, è possibile riavviare i nodi secondari.

- Aprire un browser Web e passare alla console di gestione di Remote Expert Application Server all'indirizzo https://<indirizzo_ip>:9990/
- Dove <indirizzo_ip> è l'indirizzo IP e l'account di accesso di Remote Expert Application Server con credenziali predefinite (amministratore)
- Fare clic su Server (in alto a destra) > Gruppi di server. La pagina Gruppi di server visualizza:
- Nell'elenco Configurazioni gruppo disponibili, selezionare main-server-group

Host: master-prod-fusionwe...

Server

- Server Configurations
- Server Groups**

Host Settings

- JVM Configurations
- Interfaces
- Host Properties

Group Configurations

Server Groups

A Server Group does specify a common management policy for a set of servers. Server Groups are associated with profiles.

Available Group Configurations

Add Remove

Group Name	Profile
lb-server-group	lb
main-server-group	ha
mgmt-server-group	management

1-3 of 3

Attributes JVM Configuration System Properties

Add

Key	Value	Boot-Time?	Option
saltedPasswordHashPBKDF2WithHmacSHA1	srZgdXajA++0gXv1dzSD03zRvCQ=	true	Remove
sips.identity.group	main-server-group	true	Remove
sips.trust.group	default-trust	true	Remove
wpf.gateway.rest.host	prod-fusionweb.thrupoint.com	true	Remove
wpf.gateway.rest.url	http://prod-fusionweb.thrupoint.com:8080	true	Remove

- Per aggiungere la nuova proprietà di sistema, selezionare la scheda Proprietà del sistema e fare clic su Aggiungi. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Crea proprietà di sistema.

Create System Property

Name:

Value:

Boot-Time:

Save Cancel

- Nel campo Nome, immettere appserver.admin.password.reset

- Nel campo Valore immettere true
- Fare clic su Salva.

The screenshot shows a 'Create System Property' dialog box overlaid on a management console. The dialog has the following fields:

- Name:** appserver.admin.password.reset
- Value:** true
- Boot-Time:**

Buttons for 'Save' and 'Cancel' are visible at the bottom of the dialog. The background interface shows a table of system properties:

Group Name	Profile	Boot-Time?	Option
lb-server-group	lb		
main-server-group	ha		
mgmt-server-group	management		
InfinispanRESTAPI		true	Remove
alicecallsbob.fusion		true	Remove
appserver.admin.p		true	Remove
com.alicecallsbob.fas.CleanUpSessionsOnRe		true	Remove
https.identity.group	main-server-group	true	Remove

L'accesso è ora disabilitato sull'interfaccia amministrativa del Web e il successivo tentativo di accesso, indipendentemente dalle credenziali immesse, ripristinerà le credenziali ai valori predefiniti e azzererà il contatore degli accessi non riusciti. Ma LOGIN non riuscirà!

- Aprire un nuovo browser Web e accedere all'interfaccia di amministrazione Web all'indirizzo https://<indirizzo_ip>:8443/web_plugin_framework/webcontroller/
Dove <indirizzo_ip> è l'indirizzo IP di Remote Expert Application Server.
- Fare clic su login.
- Dalla finestra Console di gestione Remote Expert Application Server, fare clic su Rimuovi nella riga contenente la proprietà di sistema appserver.admin.password.reset

Server Groups

A Server Group does specify a common management policy for a set of servers. Server Groups are associated with profiles.

Available Group Configurations

Group Name	Profile
lb-server-group	lb
main-server-group	ha
mgmt-server-group	management

Add Remove

<< < 1-3 of 3 > >>

Attributes JVM Configuration System Properties

Add

Key	Value	Boot-Time?	Option
InfinispanRESTAPIUnlockTime		true	Remove
alicecallsbob.fusion.web.gateway.configurat	{"bannedCodecs":["G722","ilbc","g7221","CN	true	Remove
appserver.admin.password.reset	true	false	Remove
appserver.admin.password.validation.regex	\p{Graph}+	true	Remove
com.alicecallsbob.fas.CleanUpSessionsOnRe	false	true	Remove

<< < 1-5 of 13 > >>

- L'accesso viene ora riattivato sull'interfaccia amministrativa del Web e le credenziali vengono reimpostate sui valori predefiniti. **Nota:** Il login predefinito deve essere modificato dopo il primo login.
- A questo punto dovrebbe essere possibile accedere con le credenziali predefinite. Se viene visualizzato un errore di sintassi Web, reimpostare l'url su `https://<indirizzo_ip>:8443/web_plugin_framework/webcontroller/` (rimuovere la parte relativa al controllo di protezione).

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).